



Samsung GALAXY S III

GT-I9300

מדריך למשתמש

SAMSUNG
mob!le

שימוש במדריך זה

אנו מודים לכם על רכישת מכשיר טלפון נייד זה מתוצרת סמסונג. מכשיר זה יספק לכם תקשורת ובידור באיכות גבוהה, בהתבסס על הטכנולוגיה הייחודית והסטנדרטים הגבוהים של סמסונג.

מדריך משתמש זה עוצב במיוחד עלימנת להדריך אתכם באופן השימוש בפעולות ובתכונות של המכשיר הנייד שלכם.

קראו זאת תחילה

- לפני השימוש במכשיר שלכם, הנכם מתבקשים לקרוא מדריך זה במלואו ואת כל אזהרות הבטיחות עלימנת להבטיח שימוש בטוח ונכון.
- התיאורים במדריך משתמש זה מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר שלכם.

- תמונות וצילומי מסך המשמשים במדריך משתמש זה עשויים להיות שונים במראה מהמוצר האמיתי.
- תכנים במדריך משתמש זה עשויים להיות שונים מהמוצר, או מהתוכנה המסופקת עלידי ספקי השירות או התשתית, והינם ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. פנו לכתובת www.samsungmoblie.co.il עלימנת להתעדכן בגירסתו האחרונה של מדריך משתמש זה.
- התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות בהתאם למכשיר, לתוכנה, או לספק השירות.
- העיצוב והסברים במדריך משתמש זה מבוססים על מערכות ההפעלה Android ועשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של המשתמש.
- יישומים במכשיר זה עשויים לפעול באופן שונה מהמקבילים להם במחשב ועשויים שלא לכלול את כל התכונות הזמינות בגרסת המחשב.


- יישומים ותכונותיהם עשויים להשתנות על־פי האזור או נתוני חומרה. סמסונג אינה אחראית לבעיות ביצועים שיגרמו עלידי יישומי צד שלישי.
- סמסונג אינה אחראית לבעיות ביצועים או חוסר תאימות שיגרמו עלידי עריכה שיבצע המשתמש להגדרות הרישום או מערכות הפעלה משודרגות. ניסיון לשנות את המערכת ההפעלה עשוי להביא לפעולה לא תקינה של המכשיר שלכם או של יישומים.
- תוכנות, קבצי קול, תמונות רקע ותמונות המסופקים במכשיר זה נמצאים תחת רישיון שימוש מוגבל בין סמסונג ובעליהם. חילוץ ושימוש בחומרים אלה למטרות מסחריות או אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות היוצרים. סמסונג אינה אחראית על הפרות זכויות יוצרים שיבצע המשתמש.
- שירותי נתונים, כמו הודעות, העלאה או הורדה של תכנים, סינכרון אוטומטי, או שימוש בשירותי מיקום, עשויים לשאת בעלויות נוספות. על־מנת למנוע עלויות נוספות, בחרו

- בתוכנית הנתונים המתאימה. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.
- שימרו על מדריך משתמש זה כמקור לקבלת מידע בעתיד.

סמלי הוראות

לפני שתתחילו, עירכו הכרות עם הסמלים שיוצגו במדריך זה:

אזהרה – מצבים אשר עשויים לגרום לפציעה שלכם או של אחרים 

זהירות – מצבים אשר עשויים לגרום נזק למכשיר הטלפון שלכם או לצידוד אחר 

הערה – הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף 

כולל העתקת מסמכים, הקלטה, או שמירה במערכות איחסון ואיחזור מידע, מבלי לקבל על כך אישור כתוב מראש מסמסונג אלקטרוניקה.

סמלים מסחריים

- סמסונג (SAMSUNG) ולוגו סמסונג הם סמלים מסחריים רשומים של סמסונג אלקטרוניקה.
- לוגו האנדרויד (Android), Google™, Google Maps™, Google Play™, Google Play™, YouTube™, Google Mail™, Google Talk™-I, Google Latitude™, Store רשומים של Google, Inc. הם סמלים
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. ברחבי העולם.
- Windows Media Player® הוא סמל מסחרי רשום של חברת Microsoft.

◀ **הפנייה אל** – עמודים שבהם תמצאו מידע נוסף; לדוגמה: ◀ ע. 12 (מייצג "ראו בעמוד 12")

← **הבא אחריו** – סדר האפשרויות או התפריטים שעליכם לבחור לביצוע שלב; לדוגמה: במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **אודות הטלפון** (מייצג בחירה ב**הגדרות**, ולאחר מכן בחירה באפשרות **אודות הטלפון**)

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים © 2012 סמסונג אלקטרוניקה
מדריך משתמש זה מוגן עלידי חוקי זכויות היוצרים הבינלאומיים.
אין להפיק מחדש, להפיץ, לתרגם, או לשדר כל חלק ממדריך משתמש זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני,

אודות DivX וידאו

DivX® הוא פורמט וידאו דיגיטלי שנוצר על ידי DivX, LCC, חברת בת של חברת Rovi. מכשיר זה מוגדר כ-DivX Certified® רשמי המאפשר לנגן סרטוני DivX. למידע נוסף וכלי תוכנה להמרת הקבצים שלכם לסרטוני DivX, בקרו בכתובת <http://www.divx.com>.

אודות DivX Video-on-Demand

על מכשיר DivX Certified® זה להיות רשום עלי-מנת שיוכל לנגן סרטי DivX Video-on-Demand (VOD) שנרכשו. לקבלת קוד ההרשמה שלכם, אתרו את מקטע VOD DivX בתפריט ההגדרה. למידע נוסף על אופן השלמת הרישום, היכנסו לכתובת <http://vod.divx.com>.

מכשיר DivX Certified® לנגינת סרטוני DivX® עד לאיכות HD 720p, כולל תכני איכות.

• Wi-Fi, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi® CERTIFIED™ וסמל ה-Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.



• DivX®, DivX Certified® והסמלים המיוחסים להם הם סמלים מסחריים רשומים של DivX, Inc. והשימוש בהם נעשה תחת רישיון.

• כל שאר הסמלים המסחריים וזכויות היוצרים הם רכושם של בעליהם החוקיים.



תוכן העניינים

צעדים ראשונים.....23

- 23..... הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכם
- 24..... שימוש במסך המגע
- 26..... שימוש במחוות תנועתיות
- 29..... נעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים
- 30..... הכרת מסך הבית
- 34..... גישה ליישומים
- 36..... הפעלת מספר יישומים במקביל
- 37..... התאמה אישית של המכשיר שלכם

הרכבה.....12

- 12..... פתיחת האריזה
- 13..... מבנה המכשיר
- 15..... לחצנים
- 16..... התקנת כרטיס ה-microSIM והסוללה
- 18..... טעינת הסוללה
- 21..... הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)

66.....בידור

66.....מצלמה

76.....נגן הוידאו

79.....גלריה

82.....נגן המוסיקה

85.....רדיו FM

89.....מידע אישי

89.....אנשי קשר

92.....לוח שנה

94.....תזכיר

42.....הזנת מלל

46.....תקשורת

46.....חיוג

57.....הודעות

59.....Gmail

61.....דואר אלקטרוני

63.....Talk

64.....ChatON

65.....Messenger

65.....Google+

107 Samsung Apps

107 YouTube

110..... קישוריות

110 חיבורי USB

111 Wi-Fi

115 Wi-Fi Direct

116 AllShare Play

119 שיתוף רשת התקשורת הניידת

121 Bluetooth

123 GPS

96 תזכורת קולית

98..... שירותי רשת ומיקום

98 אינטרנט

102 Game Hub

102 Latitude

103 מפות

104 שירותים נוספים

105 ניווט ליעד

105 Places

106 חנות Play

136.....הגדרות

136.....גישה לתפריט ההגדרות

136.....Wi-Fi

136.....Bluetooth

136.....שימוש בנתונים

137.....הגדרות נוספות

139.....צלילים

140.....תצוגה

141.....טפט

141.....נורית חיווי

142.....חיישני תנועה

125.....חיבורי VPN

127.....כלים

127.....מחשבון

127.....שעון

130.....Dropbox

131.....הקבצים שלי

132.....NFC

135.....חיפוש

135.....SIM Toolkit

135.....S Voioce

152	נגישות.....
153	אפשרויות למפתחים.....
154	אודות הטלפון.....

155..... נתונים טכניים

156..... פתרון תקלות

162..... הנחיות בטיחות

175..... מפתח ערכים

143	חיסכון בסוללה.....
143	אחסון.....
143	סוללה.....
143	מנהל יישומים.....
144	חשבונות וסינכרון.....
144	שירותי מיקום.....
144	אבטחה ומיקום.....
147	שפה ומקלדת.....
150	גיבוי ואיפוס.....
151	תחנת עגינה.....
151	תאריך ושעה.....

הרכבה

פתיחת האריזה

בידקו שאריזת המוצר שלכם מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר טלפון נייד
- סוללה
- מטען נייד
- אוזניה סטריאופונית
- מדריך למשתמש


השתמשו אך ורק בתוכנה מאושרת עלידי סמסונג. תוכנות גנובות או לא חוקיות עשויות לגרום לנזק או לתפקוד לקוי שאינם מכוסים עלידי אחריות היצרן.



- הפריטים המסופקים עם המכשיר שלכם עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה ולאביזרים הזמינים באזורכם או שמוצעים עלידי ספק השירות שלכם.
- ניתן להשיג אביזרים נוספים ממפיץ הסמסונג המקומי שלכם.
- האביזרים המסופקים תוכננו לשימוש עם המכשיר שלכם בלבד ועשויים שלא להיות תואמים למכשירים אחרים.
- אביזרים אחרים מאלו המסופקים עשויים שלא להיות תואמים למכשיר שלכם.
- השתמשו אך ורק באביזרים המאושרים לשימוש עלידי סמסונג. אביזרים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום למכשיר שלכם שלא לפעול כראוי.


מבנה המכשיר

◀ מראה חלופי



מספר	פעולה
1	נורית חייווי
2	אפרכסת
3	לחצן עוצמת שמע
4	לחצן הבית
5	לחצן אפשרויות
6	מחבר רב־שימושי
7	עדשת מצלמה קדמית
8	חיישן קירבה/תאורה
9	מסך מגע
10	לחצן חזרה
11	מיקרופון

מראה מאחור






מספר	פעולה
13	אנטנת GPS ²
14	מבזק
15	לחצן הפעלה/כיבוי/איתחול/נעילה
16	עדשת מצלמה אחורית
17	מחבר אוזניות
18	רמקול
19	כיסוי הגב
1	אנטנה ראשית



1. פעיל רק בעת שימוש בתכונת הדיבורית הפנימית או הקלטת סרטון וידאו.

2. המנעו מלגעת באזור האנטנה או מלכסות אזור זה באמצעות הידיים או חפצים אחרים במהלך השימוש בתכונת ה-GPS.

מספר	פעולה
12	מיקרופון ¹

לחצנים

לחצן	פעולה
 הפעלה/ כיבוי/ איתחול/ נעילה	הפעלת המכשיר (לחצו והחזיקו); גישה לתפריטים מהירים (לחצו והחזיקו); איתחול המכשיר (לחצו והחזיקו למשך 8-10 שניות); כיבוי ונעילה של מסך המגע או הפעלתו.
 תפריט	הצגת רשימת אפשרויות זמינות למסך הנוכחי; במסך הבית, הפעלת יישום החיפוש (לחצו והחזיקו); במהלך שימוש ביישום, הצגת סרגל החיפוש המהיר (לחצו והחזיקו).
 בית	חזרה למסך ההמתנה; הצגת רשימת היישומים האחרונים (לחצו והחזיקו); הפעלת יישום S Voice (לחצו פעמיים).

לחצן	פעולה
 חזרה	חזרה אל המסך הקודם.
 עוצמת שמע	התאמת עוצמת השמע של המכשיר.

1. במידה ובמהלך תפעול המכשיר אתם חווים תקלות חמורות, פעולת המכשיר אינה חלקה, או שאינו מגיב, יתכן ויהיה עליכם לאתחל אותו על־מנת שניתן יהיה להמשיך להשתמש בו.


התקנת כרטיס ה-microSIM והסוללה


כאשר אתם נרשמים לשירות תקשורת סלולרית, תקבלו כרטיס USIM (Universal Subscriber Identity Module) בצירוף פרטי המנוי, כמו מספר הזיהוי האישי שלכם (PIN) ושירותים אופציונאליים.

ניתן להשתמש בכרטיסי microSIM בלבד. 


1 במידה והטלפון פועל, לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה ובחרו **כיבוי** ← **אישור** עלימנת לכבות אותו.

2 הסירו את כיסוי הגב.




 הזהרו שלא לגרום נזק לציפורניים שלכם במהלך הסרת כיסוי הגב.

3 הכניסו את כרטיס ה-microSIM כאשר המגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.




⚠ הזהרו שלא להכניס כרטיס הזיכרון לפתח כרטיס ה-microSIM. במידה וכרטיס הזיכרון נתקע בפתח כרטיס ה-microSIM, הביאו את המכשיר שלכם למרכז שירות להוצאת כרטיס הזיכרון.

4 הכניסו את הסוללה.



5 החזירו את כיסוי הגב למקומו.



טעינת הסוללה

לפני שימוש ראשון במכשיר או לאחר שלא נעשה שימוש בסוללה למשך תקופה ארוכה, עליכם לטעון את הסוללה. ניתן לטעון את המכשיר באמצעות המטען הנייד שמסופק עימו או עלידי חיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.


השתמשו אך ורק במטענים וכבלים המאושרים לשימוש עלידי סמסונג. מטענים וכבלים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק למכשיר שלכם.



- כאשר טעינת הסוללה שלכם נמוכה, ישמיע המכשיר צליל אזהרה ויציג הודעת סוללה חלשה. להמשך שימוש במכשיר, טענו את הסוללה שלכם.
- במידה הסוללה ריקה לחלוטין מטעינה, לא ניתן להפעיל את המכשיר, גם כאשר המטען מחובר. אפשרו לסוללה ריקה להטען למשך מספר דקות לפני שתנסו להפעיל את המכשיר.
- במידה ואתם עושים שימוש במספר יישומים בו־זמנית, יישומי רשת, או יישומים אשר דורשים חיבור למכשיר אחר, הדבר יגרום לריקון מהיר של הסוללה. עלימנת למנוע התנתקות מהרשת או איבוד אספקת המתח במהלך העברת נתונים, הקפידו להשתמש ביישומים אלה לאחר שטענתם את המכשיר שלכם במלואו.

טעינה באמצעות המטען הנייד

1 חברו את קצהו הקטן של המטען הנייד למחבר הרב־שימושי כאשר סמל המשולש שעל המחבר פונה כלפי מעלה.



⚠ חיבור לא נכון של המטען הנייד עשוי לגרום נזק חמור לטלפון. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.

2 חברו את קצהו הגדול של המטען הנייד לשקע החשמל.



- במידה ובמהלך הטעינה, מקבל המכשיר אספקת מתח לא יציבה, יתכן ומסך המגע לא יפעל. במקרה כזה, נתקו את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. מצב זה הינו רגיל ואינו אמור להשפיע על אורך חייו או ביצועיו של המכשיר שלכם.
- במידה והמכשיר שלכם אינו נטען כיאות, הביאו אותו ואת המטען למרכז שירות של סמסונג.

3 כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתקו תחילה את המטען הנייד מהמכשיר ולאחר מכן משקע החשמל.

⚠ אל תסירו את הסוללה כאשר המכשיר מחובר למטען הנייד. פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר.



לחיסכון באנרגיה, נתקו את המטען כאשר אינו בשימוש. המטען אינו מצוייד במתג הפעלה, כך שעליכם לנתק את המטען מהשקע על־מנת להפסיק את אספקת המתח. במהלך הטעינה, על המכשיר להיות מחוכם בקרבת שקע החשמל.

← טעינה באמצעות כבל USB

לפני הטעינה, וודאו שהמחשב שלכם פועל.

1 חברו את הקצה הקטן (micro USB) של כבל ה-USB למחבר הרב־שימושי.

2 חברו את כבל ה-USB למחבר USB במחשב.



בהתאם לסוג כבל ה-USB שבו אתם משתמשים, עשויה תחילתה של הטעינה להתעכב במעט.

3 כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתקו תחילה את כבל ה-USB מהמכשיר ולאחר מכן מהמחשב.


← צמצום צריכת הסוללה


המכשיר שלכם מספק אפשרויות שיסייעו לכם לחסוך בצריכת כוח מהסוללה. על־ידי התאמת אפשרויות אלה וביטול תכונות הפועלות ברקע, תוכלו להשתמש במכשיר למשך זמן ממושך יותר בין טעינות:

- הפעילו את מצב החיסכון בסוללה.
- כאשר המכשיר שלכם אינו בשימוש, לחצו על לחצן ההפעלה על־מנת לעבור למצב "שינה".
- העזרו במנהל המשימות לסגירת יישומים שאינם דרושים.
- כבו את תכונת ה-Bluetooth.
- כבו את תכונת ה-Wi-Fi.
- כבו את הסינכרון האוטומטי של יישומים.
- צמצמו את משך תאורת הרקע.
- הנמיכו את בהירות התצוגה.

הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)

המכשיר שלכם מאפשר להתקין כרטיסי זיכרון מסוג microSD™ או microSDHC™ בנפח של עד 32 GB (בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו).


 סמסונג משתמשת בתקני התעשייה המאושרים לכרטיסי זיכרון. למרות זאת, מספר דגמים של כרטיסים עשויים שלא להיות תואמים במלואם למכשיר. שימוש בכרטיס זיכרון שאינו תואם עשוי לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון ולגרום לאובדן מידע אשר מאוחסן בכרטיס הזיכרון.

 • המכשיר שלכם תומך אך ורק בתבנית הקבצים FAT עבור כרטיסי זיכרון. במידה ותכניסו כרטיס אשר אותחל באמצעות תבנית קבצים שונה, יבקש מכם המכשיר לאתחל את כרטיס הזיכרון.

- כתיבה ומחיקה של מידע לעיתים קרובות מקצרת את חייהם של כרטיסי זיכרון.
- כאשר אתם מכניסים כרטיס זיכרון למכשיר שלכם, סיפריית הקבצים של כרטיס הזיכרון תוצג בתיקיית extSdCard.

1 הסירו את כיסוי הגב.

2 הכניסו כרטיס זיכרון כאשר המגעים המוזהבים כלפי מטה.



- 3 דחפו את כרטיס הזיכרון פנימה עד שינעל במקומו.
- 4 החזירו את כיסוי הגב למקומו.

◀ הסרת כרטיס הזיכרון

לפני הוצאת כרטיס הזיכרון, הסירו אותו לצורך הוצאה בטוחה.

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **אחסון** ← **בצע ניתוק בטוח לכרטיס ה-SD** ← **אישור**.
- 2 הסירו את כיסוי הגב.
- 3 דחפו קלות את כרטיס הזיכרון פנימה עד שישוחרר מעילתו.
- 4 הוציאו את כרטיס הזיכרון.
- 5 החזירו את כיסוי הגב למקומו.

⚠ אל תסירו את כרטיס הזיכרון כאשר המכשיר מעביר אליו מידע או ניגש למידע ששמור בו. פעולה זו עשויה לגרום אבדן מידע או נזק לכרטיס הזיכרון או למכשיר.

◀ איתחול כרטיס הזיכרון

איתחול כרטיס הזיכרון שלכם באמצעות מחשב עשוי לגרום לאי־תאימות שלו עם המכשיר שלכם. אתחלו את כרטיס הזיכרון אך ורק באמצעות המכשיר.

1 ברשימת היישומים, **הגדרות** ← **אחסון** ← **פרמט כרטיס SD** ← **פרמט כרטיס SD** ← **מחק הכל**.

⚠ לפני שתאתחלו את כרטיס הזיכרון, זיכרו לבצע גיבוי של כל המידע החשוב שמאוחסן במכשיר שלכם. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן מידע כתוצאה מפעולה שביצע המשתמש.

צעדים ראשונים

הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכם

להפעלת המכשיר שלכם,

1 לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה/כיבוי.

2 הזינו את קוד הזיהוי האישי (PIN) שסופק עם כרטיס ה-SIM שלכם ובחרו **אישור** (במידה ונדרש).

במידה ואתם מפעילים את המכשיר בפעם הראשונה, עיקבו אחר ההוראות המוצגות להגדרת המכשיר שלכם. עליכם להתחבר ל-Google או ליצור חשבון Google לצורך השימוש ביישומים אשר מתקשרים עם השרת של Google.


לכיבוי המכשיר, לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה/כיבוי ובחרו **כיבוי ← אישור**.




- כאשר אתם באזורים שבהם השימוש במכשירים אלחוטיים מוגבל, כמו במטוסים או בבתי-חולים, מלאו אחר כל האזהרות המוצגות וההנחיות שינתנו עליידי אנשי סגל המקום.
- עלי-מנת להשתמש אך ורק בתכונות המכשיר שאינן דורשות תקשורת, עיברו למצב טיסה. ◀ ע. 137

שימוש במסך המגע

מסך המגע של המכשיר שלכם מאפשר לכם לבחור פריטים או לבצע פעולות בקלות. לימדו פעולות בסיסיות לשימוש במסך המגע.

- אל תלחצו או תגעו במסך המגע באמצעות הציפורניים, או תשתמשו בכלים חדים על מסך המגע. דבר זה עשוי לגרום נזק למסך המגע או לגרום לפעולה לא תקינה. 
- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מכשירים אלקטרוניים אחרים. זרמים אלקטרוסטטיים יכולים לגרום למסך המגע שלא לתפקד כראוי.
- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם נוזלים. מסך המגע עשוי שלא לפעול כראוי בתנאי לחות או כאשר הוא נחשף למים.

- לשימוש מיטבי במסך המגע, הסירו את כיסוי ההגנה הפלסטי של המסך לפני השימוש במכשיר. 
- למסך המגע שלכם שיכבה אשר מזהה מתחים חשמליים קטנים המופקים עלידי גוף האדם. לביצועים מיטביים, לחצו על מסך המגע בקצה האצבע. מסך המגע לא יגיב למגע של עצמים חדים, כמו עט.

שילטו במסך המגע שלכם באמצעות הפעולות הבאות:

לחיצה

לחצו פעם אחת באמצעות האצבע לבחירה או הפעלה של תפריט, אפשרות, או יישום.



לחצו והחזיקו

לחצו על פריט והחזיקו עליו למשך יותר משתי שניות.



לחיצה כפולה

בצעו שתי לחיצות מהירות על פריט.



גרירה

לחצו על פריט והזיזו אותו למיקום אחר.




הצלפה

החליקו במהירות מעלה, מטה, שמאלה או ימינה לגלילה ברשימות ומעבר בין מסכים.



שימוש במחוות תנועתיות



הרמה

הרימו את המכשיר לאחר שלא השתמשתם בו למשך זמן מה או לאחר שהמסך כבה. המכשיר ירטוט במידה ולא עניתם לשיחה או שהתקבלה הודעה חדשה.

הצמדה לאוזן

במהלך הצגת שיחה, הודעה, או פרטי איש קשר, הרימו את המכשיר והצמידו אותו לאוזן לחיוג שיחת טלפון.



צביטה

הציבו שתי אצבעות במרחק זו מזו ולאחר מכן קרבו אותן זו לזו




- המכשיר שלכם מכבה את מסך המגע כאשר לא עשיתם שימוש במכשיר למשך זמן מוגדר. להפעלת המסך, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי או על לחצן הבית.
- תוכלו גם להתאים את משך תאורת המסך. ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **תצוגה** ← **כיבוי מסך אוטומטי**.



הטייה

במהלך אחיזת המכשיר בשתי הידיים, לחצו והחזיקו בשתי נקודות במסך ולאחר מכן הטו את המכשיר לאחור ולפנים עלימנת להגדיל או לקטין את התצוגה בעת צפייה בתמונות או גלישה באינטרנט.




הטייה הצידה

תוך לחיצה והחזקה על פריט, הניעו את המכשיר שמאלה או ימינה עלימנת להעביר את הפריט למקטע אחר של מסך הבית.



הנעה לצפייה

כאשר מוצגת תמונה מוגדלת, לחצו והחזיקו בנקודה במסך, ולאחר מכן הניעו את המכשיר לכל כיוון עלימנת לגלול בתצוגת התמונה.




ניעור

- נערו את המכשיר שלכם לחיפוש אחר מכשירי Bluetooth.
- נערו את המכשיר שלכם לעדכון רשימת הודעות הדואר האלקטרוני או המידע מ-Yahoo News, Yahoo או AccuWeather IX, Finance.



העדכונים לא יפעלו עבור ווידג'טים במסך הבית.





החלקת היד

העבירו את היד לשמאל או לימין על פני המסך לצילום תמונת המסך.

לא ניתן לצלם תמונת מסך במהלך השימוש במספר יישומים.



נגיעה בכף היד

געו במסך עם כף היד עלימנת להשהות נגינת מדיה או השתקת הרדיו.



הקשה כפולה

הקישו פעמיים על המכשיר עלימנת לעבור לראש רשימת אנשי הקשר או הודעות הדואר האלקטרוני.




הפיכה

הניחו את המכשיר כאשר פניו כלפי מטה עלימנת להשתיק את הצלצול, להשהות נגינת מדיה, או להשתיק את הרדיו.

סיבוב

כאשר המסך נעול, לחצו והחזיקו על המסך, ולאחר מכן סובבו את המכשיר למצב רוחבי להפעלת המצלמה (כאשר קיצור הדרך של המצלמה מופעל).



נעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים

כאשר אינכם משתמשים במכשיר למשך זמן מסוים, מכבה המכשיר שלכם את מסך המגע ונועל אוטומטית את מסך המגע והלחצנים למניעת תפעול לא מכוון. עלימנת לנעול ידנית את מסך המגע והלחצנים, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי.

עלימנת לשחרר אותם, הפעילו את מסך המגע בלחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי או לחצן הבית, ולאחר מכן החזיקו את האצבע על פני המסך לכל כיוון.



ניתן להשתמש במחווה תנועתית לשחרור נעילת המסך. ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות ← מיקום ואבטחה ← נעילת מסך ← חיישני תנועה ← אישור**.

לשחרור נעילת המסך באמצעות מחווה תנועתית, געו והחזיקו בנקודה במסך ולאחר מכן הטו את המכשיר קדימה.



ניתן להפעיל את תכונת נעילת המסך עלימנת למנוע מאחרים לעשות שימוש במכשיר או גישה לנתונים ולמידע אישיים ששמורים במכשיר. ◀ ע. 39

הכרת מסך הבית

ממסך הבית, ניתן לראות את מצב המכשיר שלכם ולגשת ליישומים.

מסך הבית מורכב ממספר מקטעי תצוגה. דפדפו שמאלה או ימינה אל מקטע של מסך הבית. ניתן גם לבחור בנקודה בחלקו התחתון של המסך עלימנת לעבור ישירות אל מקטע המסך המתאים.







◀ סמלי חיווי

הסמלים המוצגים במסך עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.



סמל	תיאור
	מחובר לרשת GPRS
	מחובר לרשת EDGE
	מחובר לרשת HSDPA
	מחובר לנקודת גישה של רשת תקשורת אלחוטית
	Bluetooth מופעל
	GPS מופעל
	שיחת טלפון פעילה
	שיחה שלא נענתה
	מחובר למחשב
	ללא כרטיס SIM או USIM
	הודעה חדשה
	נקבעה התראה

סמל	תיאור
	ללא שירות
	עוצמת אות הקליטה

סמל	תיאור
	נדידה (מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת)
	מצב שקט פעיל (רטט)
	מצב שקט פעיל (השתקה)
	מצב טיסה פעיל
	ארעה שגיאה או יש לנהוג בזהירות
	עוצמת סוללה

שימוש בלוח ההתראות

להצגת לוח ההתראות, לחצו על שורת סמלי חיווי המצב שבחלקו העליון של המסך וגררו אותה כלפי מטה. להסתרת הלוח, גררו את תחתית הלוח כלפי מעלה.

מלוח ההתראות, ניתן להציג את מצבו הנוכחי של המכשיר ולהשתמש באפשרויות הבאות:

- **Wi-Fi:** הפעלה וכיבוי של תכונת התקשורת האלחוטית. ◀ ע. 111
- **GPS:** הפעלה או כיבוי של תכונת ה-GPS. ◀ ע. 123
- **צליל:** הפעלה או כיבוי של מצב שקט. ניתן להשתיק את המכשיר או להגדיר אותו לרטט במצב שקט.
- **סיבוב מסך:** מאפשר לממשק או מונע ממנו להסתובב כאשר אתם מסובבים את המכשיר.
- **חיסכון בסוללה:** הפעלה או כיבוי של מצב חיסכון בצריכת הסוללה.
- **התראה:** הסתרה או הצגה של סמלי ההתראות.
- **נתונים לנייד:** הפעלה או כיבוי של חיבורי הנתונים.
- **Bluetooth:** הפעלה או כיבוי של תכונת תקשורת ה-Bluetooth האלחוטית. ◀ ע. 121
- **מצב נהיגה:** הפעלה או כיבוי של מצב הנהיגה.


- **סנכרון:** הפעלה או כיבוי של הסינכרון האוטומטי של יישומים.



האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

◀ הוספת פריטים למסך ההמתנה

ניתן להתאים את מסך ההמתנה עלידי הוספת ווידג'טים או קיצורי דרך לפריטים כדוגמת יישומים, סימניות ואנשי קשר. ניתן גם להוסיף תיקיות חדשות או מקטע מסך לצורך סידור היישומים במסך הבית.




◀ הזזת פריטים במסך הבית

לחצו והחזיקו על פריט וגררו אותו אל המיקום החדש.

◀ הסרת פריטים ממסך ההמתנה

לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכם להסיר וגררו אותו אל פח האשפה.



◀ התאמה אישית של סרגל הגישה המהירה

ניתן להתאים את את סרגל הגישה המהירה שבחלקו התחתון של מסך הבית עלידי הוספת או הסרת קיצורי דרך ליישומים.



- להסרת סמל של יישום, לחצו והחזיקו על סמל וגררו אותו לפח האשפה.
- להוספת קיצור דרך ליישום, לחצו והחזיקו על קיצור דרך חדש ליישום במסך הבית וגררו אותו למיקום פנוי.

◀ הוספה והסרה של מקטעי מסך הבית

ניתן להוסיף או להסיר מקטעים של מסך הבית עלימנת לסדר את הווידג'טים.

1 במסך הבית, הציבו שתי אצבעות על המסך לקרבו אותן זו לזו עלימנת לעבור למצב עריכה.

2 הוסיפו, הסירו, או שנו את סידור המקטעים:

- להסרת מקטע, לחצו והחזיקו על תמונת המקטע וגררו אותה אל הפח שבתחתית המסך.
 - להוספת מקטע חדש, בחרו .
 - להגדרת המקטע הראשי של מסך הבית, בחרו .
 - עלימנת לשנות את סדר המקטעים, לחצו והחזיקו על תמונת המקטע וגררו אותו למיקומו החדש.
- 3 לחצו על לחצן החזרה עלימנת לחזור למסך הקודם.

◀ הוספת ווידג'ט למסך הבית

ווידג'טים הם יישומים קטנים המאפשרים ביצוע נוח של פעולות וגישה למידע ממסך הבית. ניתן להוסיף ווידג'טים עבור מזג האוויר, שעונים, סימניות, אנשי קשר, ועוד.



- מספר ווידג'טים מתחברים לשירותי רשת. עלויות נוספות עשויות לחול כתוצאה מהשימוש בוידג'טים מבוססי רשת.

- הווידג'טים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

1 ברשימת היישומים, בחרו **ווידג'טים** להצגת רשימת הווידג'טים.

2 דפדפו שמאלה או ימינה ברשימת הווידג'טים למציאת ווידג'ט.

3 לחצו והחזיקו על ווידג'ט עלימנת להוסיף אותו למסך הבית.

גישה ליישומים

הפעילו יישומים והפיקו את המירב מתכונותיו של המכשיר שלכם. ניתן לסדר את רשימת היישומים כך ששתאים

להעדפותיכם, או להוריד יישומים מהאינטרנט עלימנת לשפר את יכולותיו של המכשיר שלכם.

1 במסך הבית, בחרו **יישומים** להצגת רשימת היישומים.

2 דפדפו שמאלה או ימינה למסך יישומים אחר. ניתן גם לבחור באחת הנקודות שבחלקו התחתון של המסך עלימנת לעבור ישירות אל מקטע המסך המתאים.

3 בחרו ביישום.

4 לחצו על לחצן החזרה עלימנת לחזור למסך הקודם. לחצו על לחצן הבית עלימנת לחזור למסך הבית.



- ניתן להוסיף במסך הבית קיצורי דרך ליישומים עלידי לחיצה והחזקה על סמל ברשימת היישומים.
- במידה ותסובבו את המכשיר במהלך השימוש במספר תכונות, יסתובב גם ממשק המשתמש בהתאם. עלימנת למנוע את סיבוב הממשק, בחרו **הגדרות ← תצוגה ← סיבוב מסך אוטומטי**.
- במהלך השימוש במכשיר, ניתן לצלם את תמונת המסך הנוכחי בלחיצה בוזמנית על לחצן הבית ולחצן ההפעלה/כיבוי. התמונה תשמר ב**הקבצים שלי ← sdcard ← Pictures ← Screenshots**.

◀ סידור יישומים

- ניתן לשנות את סדר היישומים ברשימת היישומים או לקבץ אותם על־פי קטגוריות.
- 1 ברשימת היישומים, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **עריכה**.

2

לחצו והחזיקו על יישום.

3

שנו את סדר היישומים:

- להזזת יישום, גררו אותו למיקום החדש.
 - להוספת היישום לתיקייה חדשה, גררו אותו אל
 - להעברת יישום למקטע חדש, גררו אותו אל
 - להסרת יישום גררו אותו אל
- להצגת מידע אודות היישום, גררו אותו אל הסמל



4 בחרו **שמור**.

◀ הורדת יישומים

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **שירותים נוספים**.
- 2 חפשו אחר יישום והורידו אותו למכשיר.

הפעלת מספר יישומים במקביל

המכשיר שלכם מאפשר ריבוי משימות עלידי הפעלת מספר יישומים בו־זמנית. עלימנת להפעיל מספר יישומים, לחצו על לחצן הבית במהלך השימוש ביישום ובמסך הבית, בחרו ביישום אחר שברצונכם להפעיל.

ניהול יישומים

ניתן לנהל את היישומים הפעילים באמצעות מנהל היישומים.

1 לחצו והחזיקו את לחצן הבית ובחרו **מנהל משימות** ← **יישומים פעילים**.

תוצג רשימת כל היישומים הפעילים במכשיר.

2 שילטו ביישומים הפעילים:

- עלימנת לעבור בין יישומים, בחרו ביישום מהרשימה.
- לסגירת יישום, בחרו **סיים**.
- לסגירת כל היישומים הפעילים, בחרו **סי' הכל**.

ניתן גם להוריד מגוון יישומים מחנות Play, Samsung Apps, Suggest-I.

הסרת יישום

1 ברשימת היישומים, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו הסר התקנה.

2 בחרו  על סמל יישום ולאחר מכן בחרו אישור.

ניתן להסיר רק יישומים שהורדתם. 

גישה לרשימת היישומים האחרונים

1 לחצו והחזיקו את לחצן הבית עלימנת להציג את רשימת היישומים שבהם השתמשתם לאחרונה.

2 בחרו ביישום.

התאמה אישית של המכשיר שלכם

קבלו יותר מהמכשיר שלכם עלידי התאמתו להעדפותיכם.

שינוי שפת התצוגה

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **שפה ומקלדת** ← **שפה**.


2 בחרו בשפה.

הפעלה וכיבוי של צליל המגע

ברשימת היישומים, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **צלילים** ← **צלילי מגע**.

התאמת עוצמת השמע של המכשיר

1 לחצו על לחצן עוצמת השמע מעלה או מטה.

2 בחרו  וגררו את הבוררים על־מנת לשנות את עוצמת השמע של כל אחד מהצלילים.

שינוי צליל הצלצול

1 ברשימת היישומים, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **צלילים** ← **צלצול טלפון**.

2 בחרו בצלצול ← **אישור**.

מעבר לפרופיל שקט

להשתקה ולביטול ההשתקה של המכשיר, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- לחצו על שורת סמלי החיווי וגררו אותה כלפי מטה להצגת לוח ההתראות, ובחרו **צליל**.
- לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה/כיבוי ובחרו **מצב שקט**.

- ברשימת היישומים, בחרו **טלפון** ← **לוח מקשים**, ולאחר מכן לחצו והחזיקו על **#**.

← בחירת תמונת רקע למסך הבית

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **טפט** ← **מסך הבית**.
- 2 בחרו **גלריה**, **טפטים** או **טפטים חיים** ← תמונה או טפט.

← שינוי גופן התצוגה

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **תצוגה** ← **סגנון גופן**.
- 2 בחרו בגופן ← **כ**.

← התאמת בהירות המסך

המכשיר שלכם כולל חיישן תאורה, אשר יכול לזהות את רמת התאורה הסביבתית ולשנות אוטומטית את בהירות המסך. ניתן גם לבצע התאמה ידנית של בהירות המסך.

לרמת בהירות המסך השפעה על קצב צריכת הסוללה של המכשיר. 

הגדרת התאמת בהירות מסך אוטומטית

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **תצוגה** ← **בהירות**.
 - 2 סמנו את האפשרות **בהירות אוטומטית**.
 - 3 בחרו **אישור**.
- המכשיר יגביר אוטומטית את בהירות המסך בתנאי סביבה חשוכים ויפחית אותה אוטומטית בתנאי תאורה בהירים.

שינוי ידני של הבהירות

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **תצוגה** ← **בהירות**.
- 2 בטלו את סימון האפשרות **בהירות אוטומטית**.
- 3 גררו את הבורר שמאלה או ימינה.
- 4 בחרו **אישור**.

◀ נעילת המכשיר שלכם

ניתן לנעול את המכשיר שלכם עלידי הפעלת תכונת נעילת המסך.



- במידה ושכחתם את הסיסמא, הביאו את המכשיר שלכם למרכז שירות על־מנת לאפס אותו.
- סמסונג אינה אחראית לכל אובדן של סיסמאות או מידע אישי, או נזקים אחרים שיגרמו כתוצאה משימוש בתוכנה לא חוקית.

הגדרת שחרור נעילה בזיהוי פנים

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **מיקום ואבטחה** ← **נעילת מסך** ← **ביטול נעילה של פנים**.
- 2 בחרו **קדימה להגדרה** ← **המשך**.
- 3 התאימו את מרחק המכשיר להתאמת הפנים שלכם לתחום המסומן.
- 4 לאחר שבוצע צילום תקין של הפנים שלכם, בחרו **המשך**.
- 5 השלימו את הגדרת קוד הזיהוי האישי המשני או הדפוס.

הגדרת שחרור נעילה בזיהוי פנים וקול

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **מיקום ואבטחה** ← **נעילת מסך** ← **פנים וקול**.
- 2 בחרו **קדימה להגדרה** ← **המשך**.

3 התאימו את מרחק המכשיר להתאמת הפנים שלכם לתחום המסומן.

4 בחרו .

5 אימרו מילה או משפט שישמשו כפקודת שחרור הנעילה. חיזרו עליהם ארבע פעמים.

6 בחרו **סיום**.

7 השלימו את הגדרת קוד הזיהוי האישי המשני או הדפוס.

הגדרת תבנית שחרור נעילה

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **מיקום ואבטחה** ← **נעילת מסך** ← **דפוס**.

2 עיינו בהוראות המוצגות ובתבניות הדוגמא ובחרו **הבא** (במידה ונדרש).

3 ציירו את התבנית עלידי גרירת האצבע לחיבור של לפחות 4 נקודות ובחרו **המשך**.

4 ציירו שוב את התבנית לצורך אימות ובחרו **אשר**.

5 השלימו את הגדרת קוד הזיהוי שישמש כגיבוי.



במידה ושכחתם את תבנית שחרור הנעילה, ניתן לבטל את תכונת נעילת המסך באמצעות קוד הזיהוי שהוגדר כגיבוי.

הגדרת קוד שחרור נעילה

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **מיקום ואבטחה** ← **נעילת מסך** ← **PIN**.

2 הזינו קוד זיהוי חדש (מספרי) ובחרו **המשך**.

3 הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו **אישור**.



- במידה ותזינו קוד זיהוי שגוי יותר מדי פעמים, ייחסם כרטיס ה-USIM שלכם. לשחרור חסימת הכרטיס, יהיה עליכם להזין את קוד הסרת החסימה (PUK).
- במידה וחסמתם את כרטיס ה-USIM שלכם עלידי הזנת קוד הסרת חסימה שגוי, הביאו את הכרטיס לספק השירות שלכם לצורך שחרור החסימה.

◀ הפעלת תכונת איתור הנייד שלי

כאשר מישהו מכניס למכשיר שלכם כרטיס SIM או USIM אחר, תשלח תכונת "איתור הנייד שלי" אוטומטית את מספר הטלפון של המשתמש לנמענים שנבחרו, עלימנת לסייע לכם לאתר את הטלפון שלכם. עלימנת להשתמש בתכונה זו, עליכם להיות בעלי חשבון סמסונג שיאפשר לכם שליטה מרחוק במכשיר באמצעות רשת האינטרנט.

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** → **הגדרות מיקום ואבטחה** → **התראת שינוי כרטיס SIM**.

הגדרת סיסמת שחרור נעילה

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** → **מיקום ואבטחה** → **נעילת מסך** → **סיסמה**.
- 2 הזינו סיסמה חדשה (אותיות ומספרים) ובחרו **המשך**.
- 3 הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו **אישור**.

◀ נעילת כרטיס ה-USIM

ניתן לנעול את המכשיר שלכם עלידי הפעלת קוד הזיהוי האישי (PIN) שסופק עם כרטיס ה-USIM שלכם. לאחר שהפעלתם את נעילת כרטיס ה-USIM שלכם, יהיה עליכם להזין את קוד הזיהוי בכל פעם שתפעילו את המכשיר או תגשו ליישומים הדורשים הזנה של קוד הזיהוי.

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** → **מיקום ואבטחה** → **הגדר נעילה של כרטיס SIM** → **נעל כרטיס SIM**.
- 2 הזינו את קוד הזיהוי (PIN) שלכם ובחרו **אישור**.

הזנת מלל

ניתן להזין טקסט עלידי הכתבה קולית למיקרופון, בחירת תווים במקלדת הוירטואלית, או עלידי הזנה בכתיבה על המסך.

לא ניתן להזין טקסט בכמה שפות. עלימנת להזין טקסט, עליכם לשנות את שפת הכתיבה לאחת מהשפות הנתמכות.



שינוי סוג המקלדת

1 משדה ההזנה, לחצו על סרגל סמלי החיווי וגררו אותו כלפי מטה להצגת לוח ההתראות.

2 בחרו **בחר שיטת קלט** ← שיטת הזנת טקסט.

2 בחרו **כניסה**.

להגדרת חשבון סמסונג, בחרו **הרשמה**.

3 הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמא של חשבון הסמסונג שלכם, ובחרו **כניסה**.

4 גררו את מתג **התראת שינוי כרטיס SIM** ימינה.

5 בחרו **הודעת התראה**.

6 הזינו את תוכן ההודעה שתשלח לנמענים ובחרו **אישור**.

7 הוסיפו נמענים:

- בחרו **צור** והזינו ידנית את מספרי הטלפון, כולל קידומת המדינה וסמל ה"+"


- בחרו **אנשי קשר** ובחרו במספרי טלפון מרשימת אנשי הקשר.

8 בחרו **שמור**.

במהלך הזנת הטקסט, סובבו את המכשיר להצגת מקלדת ה-QWERTY לרוחב המסך. להזנת הטקסט, בחרו במקשים הוירטואליים בהתאם לצורך.



ניתן גם להשתמש במקשים הבאים:



מספר	פעולה
1	שינוי הזנת אות לועזית גדולה/קטנה.
2	שינוי מצב הזנת הטקסט.

הזנת טקסט באמצעות תכונת ההזנה הקולית של Google

1 דברו למיקרופון.


2 לאחר שסיימתם, בחרו **סיום**.

להוספת שפות הזנה לתכונת הזיהוי הקולי, בחרו בשפת ההזנה ← **הוסף שפות נוספות**.










הזנת טקסט באמצעות מקלדת Samsung



1 משדה ההזנה, לחצו על סרגל סמלי החיווי וגררו אותו כלפי מטה להצגת לוח ההתראות.

2 בחרו **בחר שיטת קלט** ← **הגדר את תצורת שיטות הקלט**, ולאחר מכן בחרו  לצד **מקלדת של Samsung** ← **סוגי מקלדות לרוחב** ← סוג מקלדת.

3 הזינו את הטקסט עלידי בחירת המקשים המתאימים.

מצב	פעולה
אותיות	1 בחרו  עלי־מנת לעבור למצב ABC.
	2 בחרו במקש הוירטואלי המתאים עד שיוצג התו המבוקש.
מספרים	1 בחרו  עלי־מנת לעבור למצב מספרים.
	2 בחרו במספר.
	 ניתן להזין מספרים גם באמצעות לחיצה והחזקה על מקש וירטואלי במצב אותיות.
סמלים	1 בחרו  עלי־מנת לעבור למצב סמלים.
	2 בחרו  או  לדפדוף בקבוצות הסמלים.
	3 בחרו בסמל.






מספר	פעולה
3	גישה להגדרות המקלדת. לחצו והחזיקו  למעבר למצב כתב־יד, הזנת טקסט קולית, או גישה לזיכרון.
4	מחיקת ההזנה.
5	התחלת שורה חדשה.
6	הזנת רווח.

 במידה והפעלתם את מצב ההזנה החזויה (9D), ניתן להשתמש בהזנה המשכית, אשר מאפשרת לכם להזין טקסט באמצעות החלקת האצבע על־פני המקלדת.  ע. 147

בעת הזנת טקסט באמצעות מקלדת 3x4, ניתן להשתמש במצבי ההזנה הבאים:

◀ העתקה והדבקה של טקסט

משדה הזנת הטקסט, ניתן להעתיק או להדביק טקסט ליישומים אחרים.

- 1 לחצו והחזיקו על קטע טקסט.
- 2 גררו את  או  לבחירת הטקסט שיועתק.
- 3 בחרו  או  להעברת הטקסט לזיכרון.
- 4 ביישום אחר, מקמו את סמן ההזנה בנקודה שבה ברצונכם לצרף את הטקסט.
- 5 בחרו  ← הדבק עלימנת לצרף את הטקסט מהזיכרון לשדה הזנת הטקסט.

תקשורת

חיוג

לימדו להשתמש בתכונות השיחה של המכשיר, כמו חיוג ומענה לשיחות, שימוש באפשרויות הזמינות במהלך שיחה, או התאמה ושימוש בתכונות הנוגעות לשיחה.

- למניעת הזנות מקריות, הפעילו את חיישן הקירבה על־מנת לנעול את מסך המגע כאשר אתם אוחזים את המכשיר בקרבת הפנים. ע. 54
- פריקת חשמל סטטי מגופכם או מהבגדים עשויה לגרום הפרעה לחיישן הקירבה במהלך שיחה.

חיוג שיחה

1 ברשימת היישומים, בחרו **טלפון** ← **לוח מקשים** והזינו אזור חיוג ומספר טלפון.

2 בחרו ☎ לחיוג שיחה קולית.
עבור שיחת וידאו, בחרו 📺.


3 בחרו ביישום שישמש לצורך חיוג השיחה (במידה ונדרש).

4 לסיום השיחה, בחרו **סיים**.



- השתמשו בספר הטלפונים לשמירת מספרים שאליהם אתם מחייגים בקביעות. ע. 89
- לגישה מהירה ליומן השיחות לחיוג חוזר אל מספרי טלפון שאליהם חייגתם לאחרונה, בחרו **טלפון** ← **יומן שיחות**.

מענה לשיחה

1 כאשר מתקבלת שיחה, בחרו את  וגררו את האצבע אל מחוץ לרדיוס המעגל הגדול.



להשתקת הצלצול, לחצו על לחצן עוצמת השמע.

2 לסיום השיחה, בחרו **סיים**.

דחיית שיחה

כאשר מתקבלת שיחה, בחרו את  וגררו את האצבע אל מחוץ לרדיוס המעגל הגדול.

לשליחת הודעה למתקשר כאשר אתם דוחים שיחה, גררו את סרגל הודעת הדחייה שבתחתית המסך כלפי מעלה.



ניתן לבחור מבין מספר הודעות מוגדרות מראש או ליצור הודעות משלכם. ◀ ע. 54

חיוג למספר טלפון בינלאומי

1 ברשימת היישומים, בחרו **טלפון** ◀ **לוח מקשים** ולחצו והחזיקו את המקש **+0** להזנת תו החיוג הבינלאומי "+".

2

הזינו את מספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג (קידומת מדינה, קידומת אזור ומספר טלפון).

3

בחרו  לחיוג המספר.

שימוש בדיבורית אישית

עלידי חיבור הדיבורית האישית שמצורפת למכשיר, תוכלו לחייג ולענות לשיחות:

- עלימנת לענות לשיחה, לחצו על כפתור הדיבורית.
- עלימנת לדחות שיחה, לחצו והחזיקו את כפתור הדיבורית.
- להעברת שיחה להמתנה או להחזרת שיחה מוחזקת במהלך שיחה, לחצו והחזיקו את כפתור הדיבורית.
- לסיום שיחה, לחצו על כפתור הדיבורית.

שימוש באפשרויות במהלך שיחת טלפון

במהלך שיחת טלפון, ניתן להשתמש באפשרויות הבאות:

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.



- לשינוי עוצמת שמע השיחה, לחצו מעלה או מטה על לחצן עוצמת השמע.
- להעברת השיחה להמתנה, בחרו **||**. לחזרה אל השיחה שבהמתנה, בחרו **▶**.
- לחיוג שיחה שניה, בחרו **הוסף שיחה** וחייגו למספר טלפון חדש.
- למענה לשיחה שניה, כאשר נשמע צליל שיחה ממתונה, בחרו את **☎** וגררו את האצבע אל מחוץ לרדיוס המעגל הגדול. השיחה הראשונה תועבר אוטומטית להמתנה. לשימוש בתכונה זו עליכם להיות מנויים לשירות שיחה ממתונה.

• להצגת מסך חיוג, בחרו **לוח מקשים**.

• להפעלת תכונת הרמקול המובנה, בחרו **רמקול**.



בסביבה רועשת, יתכן ויקשה עליכם להאזין לשיחות באמצעות הרמקול הפנימי. לקבלת שמע איכותי יותר, עיברו למצב שיחה רגיל.

- לכיבוי המיקרופון כך שהמשתתף השני בשיחה לא יוכל לשמוע אתכם, בחרו **השתק**.
- עלימנת לשוחח עם המשתתף השני בשיחה באמצעות דיבורית Bluetooth, בחרו **אוזניה**.
- למעבר בין שתי השיחות, בחרו **החלף**.
- לקיום שיחה מרובת משתתפים (שיחת ועידה), חייגו או ענו לשיחה שניה ובחרו **מזג** לאחר שהתחברתם אל המשתתף השני. חיצרו על התהליך להוספת משתתפים נוספים. לשימוש בתכונה זו, עליכם להיות מנויים לתכונת שיחת ועידה.

◀ שימוש באפשרויות במהלך שיחת וידאו

במהלך שיחת וידאו, ניתן להשתמש באפשרויות הבאות:



האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.

- עלימנת לעבור בין העדשת המצלמה הקדמית והאחורית, בחרו **החלף מצלמה**.
- לכיבוי המיקרופון כך שהמשתתף השני בשיחה לא יוכל לשמוע אתכם, בחרו **השתק**.
- להסתרת התמונה שלכם מהמשתתף השני בשיחה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הסתר אותי**.
- לבחירת תמונה חליפית שתוצג למשתתף השני בשיחה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **תמונה יוצאת**.
- עלימנת לשוחח עם המשתתף השני בשיחה באמצעות דיבורית Bluetooth, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **החלף לאוזנייה**.

- להצגת ספר הטלפונים, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **אנשי קשר**.

- להוספת תזכיר, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **תזכיר**.
- לביטול תכונת הפחתת הרעשים אשר מסירה רעשי רקע עלימנת להקל על המשתתף השני בשיחה לשמוע אתכם בבירות, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **כיבוי הפחתת רעשים**.

- לבחירת אפשרות אקולייזר שתשמש במהלך שיחה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדר EQ בזמן שיחה**.
- עלימנת לחבר את המשתתף הנוכחי עם זה שהועבר להמתנה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **העבר**. אתם תנותקו משני המשתתפים.

• לכיבוי תכונת הרמקול המובנה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **כבה רמקול**.

• להחלת סמלי רגש על תמונתכם, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סמלי הבעה מונפשים**.

• להחלת סמלי קישוט על תמונתכם, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **תצוגת ערכת נושא**.

• עלימנת לשנות את מצב התצוגה למראה קריקטורה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הפעל תצוגת קריקטורה**.

• לחצו והחזיקו על תמונת המשתתף בשיחה לגישה לאפשרויות הבאות:

- לצילום תמונת המשתתף בשיחה, בחרו **צלם תמונה**.

- להקלטת סרטון וידאו של תמונת המשתתף השני, בחרו **הקלט וידאו**.

באזורים רבים נחשבת הקלטת שיחה ללא רשות לפעולה לא חוקית. הקפידו לקבל את הסכמתו של המשתתף בשיחה לפני שתקליטו אותו.



◀ הצגה וחיוג לשיחות שלא נענו

המכשיר שלכם יציג שיחות שלא נענו. עלימנת לחייג למספר הטלפון של שיחה שלא נענתה, לחצו על סרגל סמלי החיווי וגררו אותו כלפי מטה להצגת לוח ההתראות ובחרו בהתראת השיחה שלא נענתה.

◀ הגדרת דחייה אוטומטית של שיחות

השתמשו בדחייה אוטומטית לדחייה אוטומטית של שיחות ממספרי טלפון מסויימים. להפעלת הדחייה האוטומטית והגדרת רשימת הדחייה,

1 ברשימת היישומים, בחרו **טלפון**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדרות שיחה שיחה** ← **דחיית שיחה**.

3 גררו את מפסק **מצב דחייה אוטומטית** ימינה.

4 בחרו **מצב דחייה אוטומטית** ← אפשרות.

אפשרות	פעולה
כל המספרים	דחייה של כל השיחות.
מספרי דחייה אוטומטית	דחיית שיחות ממספרי טלפון ברשימת הדחייה האוטומטית.

5 בחרו **רשימת דחייה אוטומטית**.

6 בחרו **צור**.

7 הזינו מספר טלפון ובחרו **שמור**.

ניתן להגדיר קריטריון עבור מספר הטלפון.

8 להוספת מספרים נוספים, חזרו על שלבים 6-7.

◀ שימוש במצב מספרי חיוג קבועים (FDN)

במצב מספרי חיוג קבועים (FDN) יגביל המכשיר שלכם את השיחות היוצאות, מלבד מספרי הטלפון המאוחסנים ברשימת ה-FDN שבכרטיס ה-SIM שלכם.

1 ברשימת היישומים, בחרו **טלפון**.

2 לחצו על לחצו האפשרויות ובחרו **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **מספרי חיוג קבוע**.

3 בחרו **הפעל FDN**.

4 הזינו את קוד הזיהוי המשני (PIN2) שסופק עם כרטיס ה-USIM שלכם ובחרו **אישור**.

5 בחרו **רשימת FDN** והוסיפו אנשי קשר שישמשו במצב FDN.

◀ הגדרת הפניית שיחה

הפניית שיחות היא שירות רשת להעברת שיחות נכנסות אל מספר טלפון אחר שהגדרתם. ניתן להגדיר תכונה זו בנפרד עבור מספר תנאים.

1 ברשימת היישומים, בחרו **טלפון**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדרות שיחה** ← **הפניית שיחות** ← סוג שיחה.

3 בחרו תנאי.

4 הזינו מספר טלפון שאליו יופנו השיחות ובחרו **הפעל**.
ההגדרות שקבעתם יועברו אל הרשת.

◀ הגדרת הגבלת שיחה

הגבלת שיחה היא שירות רשת אשר מגביל סוגים מסויימים של שיחות או מונע מאחרים לבצע שיחות באמצעות המכשיר שלכם.

1 ברשימת היישומים, בחרו **טלפון**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **הגבלת שיחה** ← סוג שיחה.

3 בחרו באפשרות הגבלת השיחה הרצויה.

4 הזינו סיסמת הגבלה ובחרו **אישור**.
ההגדרות שקבעתם יועברו אל הרשת.

◀ הגדרת שיחה ממתינה

שיחה ממתינה היא שירות רשת שנועד להתריע בפניכם על שיחה נכנסת כאשר אתם במהלך שיחה פעילה. תכונה זו זמינה עבור שיחות טלפון בלבד.

1 ברשימת היישומים, בחרו **טלפון**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **שיחה ממתינה**.
ההגדרות שקבעתם יועברו אל הרשת.

◀ הצגת יומני שיחות

ניתן להציג את יומני השיחות וההודעות ממויינים על-פי סוגיהם.

1 ברשימת היישומים, בחרו **טלפון** ← **יומן שיחות**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סדר לפי** ← אפשרות מיון יומני שיחות.



ניתן לחייג שיחות או לשלוח הודעות ישירות לאיש קשר עלידי החלקה מהירה לימין או לשמאל על איש הקשר.

3 בחרו ברשימת שיחה עלימנת להציג את פרטיה.



במצב תצוגת פרטי היומן, ניתן לחייג אל מספר הטלפון, לשלוח הודעה או להוסיף את המספר לרשימת אנשי הקשר או לרשימת הדחייה האוטומטית.

◀ התאמת הגדרות השיחה

1 ברשימת היישומים, בחרו **טלפון**.

אפשרות	פעולה
התראת שיחה ← התראות בזמן שיחה	הגדירו שהמכשיר יעביר התראות על אירועים במהלך השיחה.
מענה/סיום שיחה ← מקש למענה	הגדירו שלחיצה על לחצן הבית תענה לשיחה.
מענה/סיום שיחה ← ניתוק באמצעות מקש הכיבוי	הגדירו שלחיצה על לחצן הכיבוי תסיים את השחיה.
כיבוי מסך אוטומטי במהלך שיחה	הגדירו הפעלה של חיישן הקירבה במהלך שיחה.

אפשרות	פעולה
דחיית שיחה	הגדירו דחייה אוטומטית של כל השיחות ממספרי טלפון מסויימים. ניתן להוסיף מספרי טלפון לרשימת הדחייה האוטומטית.
דחיית שיחה עם הודעה	הוסיפו ועירכו את ההודעה שתשלח כאשר אתם דוחים שיחה.
התראת שיחה ← רטט שיחה	הגדירו שהמכשיר ירטוט כאשר המשתמש השני עונה או מסיים את השיחה.
התראת שיחה ← צליל מצב שיחה	הגדירו שהמכשיר יעביר התראות על מצב השיחה במהלך השיחה.

אפשרות	פעולה
עוצמת קול נוספת בשיחות	הגדירו הצגה של לחצן עוצמת השמע במהלך השיחה.
הגבר עוצמת קול בכיס	הגדירו שהמכשיר יגביר את עוצמת צליל הצלצול כאשר הוא במקום סגור, כמו בתיק או בכיס.
הפניית שיחות	הגדירו הפנייה של שיחות נכנסות למספר טלפון מסויים.
הגדרות נוספות ← שיחה מזהה	הציגו את מזהה השיחה שלכם למשתתפים אחרים בשיחה יוצאת.
הגדרות נוספות ← הגבלת שיחה	הגדירו הגבלת שיחות על-פי סוג השיחה.
הגדרות נוספות ← שיחה ממתינה	הגדירו שהמכשיר יספק התראה על שיחות נכנסות במהלך שיחה.

אפשרות	פעולה
הגדרות נגישות עבור שיחות ← מענה אוטומטי	הגדירו האם המכשיר יבצע מענה אוטומטי לשיחות לאחר משך זמן מוגדר (זמין רק כאשר דיבורית מחוברת)
הגדרות נגישות עבור שיחות ← תזמון מענה אוטומטי	בחרו את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני מענה לשיחות.
הגדרות נגישות עבור שיחות ← תנאי שיחה יוצאת	הגדירו לאפשר שיחות יוצאות באמצעות דיבורית Bluetooth, גם כאשר המכשיר שלכם נעול.
הגדרות נגישות עבור שיחות ← סוג שיחות יוצאות	בחרו בסוג השיחות היוצאות שניתן לחייג באמצעות דיבורית Bluetooth.

אפשרות	פעולה
הגדרות נוספות ← חיוג חוזר אוטומטי	הגדירו חיוג חוזר אוטומטי לשיחה שלא חוברה או שנותקה.
הגדרות נוספות ← הפחתת רעשים	הגדירו הסרת רעשי רקע על־מנת לאפשר למשתתף בשיחה לשמוע אתכם בבהירות.
הגדרות נוספות ← מספרי חיוג קבוע	הפעילו את מצב מספרי החיוג הקבועים למניעת שיחות למספרי טלפון שאינם ברשימת מספרי החיוג הקבועים שבכרטיס ה-SIM.
הגדרות נוספות ← קידומת אזור אוטומית	הגדירו הזנה אוטומטית של קידומת (אזור או מדינה) לפני מספר הטלפון.
הגדרות נוספות ← הגדר EQ בזמן שיחה	בחרו באפשרות האקולייזר שתשמש במהלך שיחה.

אפשרות	פעולה
הגדרות נוספות ← הגדר EQ מותאם אישית	התאימו את הגדרות האקולייזר שישמש עבור דיבורית.
תמונת שיחת וידאו	בחרו בתמונה חלופית שתוצג למשתתף בשיחה.
וידאו שלי בשיחה נכנסת	הציגו את תמונתכם החיה למשתתף בשיחה.
אפשרויות שיחה שנכשלה	הגדירו ניסיון חיוג של שיחה קולית אחרי כישלון התחברות של שיחת וידאו.
שירות דואר קולי	בחרו את ספק שירות התא הקולי.
הגדרות תא קולי	הזינו את מספר הטלפון של שרת התא הקולי. ניתן לקבל מספר זה מספק השירות שלכם.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשליחה וקבלה של הודעות לשאת בעלויות נוספות. לפרטים, פנו לספק השירות שלכם.



שליחת הודעת טקסט

1 ברשימת היישומים, בחרו **הודעות** ←

2 הוסיפו נמענים:

- הזינו את מספרי הטלפון ידנית, מופרדים עלידי נקודה פסיק (;) או פסיק (,).
- בחרו במספר טלפון מרשימות השיחות, ההודעות, או אנשי הקשר בלחיצה על

3 בחרו בשדה הזנת הטקסט והזינו את תוכן ההודעה. לשילוב סמלי רגש, לחצו על לחצן האפשרויות **הוסף סמילי**.

4 לשליחת ההודעה, בחרו

אפשרות	פעולה
רטט	הגדירו שהמכשיר ירטוט בעת קבלת הודעות קוליות.
חשבונות	הגדירו קבלת שיחות IP והגדירו את החשבונות שלכם עבור שירותי שיחות IP.
השתמש בשיחות אינטרנט	הגדירו האם להשתמש בשיחות שיחות IP עבור כל השיחות או עבור שיחות IP בלבד.


הודעות

לימדו ליצור ולשלוח הודעות טקסט (SMS) או מולטימדיה (MMS), ולהציג או לנהל הודעות ששלחתם או קיבלתם.

שליחת הודעת מולטימדיה

1 ברשימת היישומים, בחרו **הודעות** ← 

2 הוסיפו נמענים:

- הזינו את מספרי הטלפון ידנית, מופרדים על ידי נקודה פסיק (;) או פסיק (,).
- בחרו במספר טלפון מרשימות השיחות, ההודעות, או אנשי הקשר בלחיצה על .

 כאשר תזינו כתובת דואר אלקטרוני, ימיר המכשיר אוטומטית את ההודעה להודעת מולטימדיה.

3 בחרו בשדה הזנת הטקסט והזינו את תוכן ההודעה. לשילוב סמלי רגש, לחצו על לחצן האפשרויות **הוסף סמילי**.

4 בחרו  והוסיפו קובץ.

5 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הוסף נושא**. הוסיפו נושא להודעה.

6 לשליחת ההודעה, בחרו .

הצגת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה

1 ברשימת היישומים, בחרו **הודעות**.

ההודעות שלכם מקובצות כשרשור שיחה של הודעות על פי אנשי קשר, כמו בתוכנת מסרים מהירים.

2 בחרו באיש קשר.

3 בחרו בהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה משרשור ההודעות.

◀ האזנה להודעות תא קולי

במידה והגדרתם ששיחות שלא נענו יופנו לשרת התא הקולי, עשויים מתקשרים להשאיר לכם הודעות קוליות. עלימנת לגשת לתא הקולי שלכם ולהאזין להודעות הקוליות, ברשימת היישומים, בחרו **טלפון** ← **לוח מקשים**, ולאחר מכן לחצו והחזיקו על **1**.

2 עיקבו אחר ההוראות שיתקבלו משרת התא הקולי.

עליכם להגדיר את מספר הטלפון של שרת התא הקולי לפני גישה לשרת. את המספר תוכלו לקבל מספק השירות שלכם.




Gmail

לימדו לשלוח או להציג הודעות דואר אלקטרוני באמצעות שירות הדור האינטרנטי Gmail.



- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.
- תכונה זו עשויה להקרא אחרת בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.
- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

◀ שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1 ברשימת היישומים, בחרו **Gmail** ← 


2 בחרו בשדה הנמען והזינו כתובת דואר אלקטרוני.

3 בחרו בשדה הנושא והזינו נושא.

4 בחרו בשדה ההודעה והזינו את תוכן הודעת הדואר האלקטרוני.

5 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **צרף קובץ** ← בחרו קובץ.

6 לשליחת ההודעה, בחרו ➤.

 במידה ואינכם מחוברים לרשת או מחוץ לאזור השירות, תוחזק ההודעה בשרשור ההודעות עד שתתחברו לרשת או תכנסו לאזור השירות.

⏪ הצגת הודעות דואר אלקטרוני

1 ברשימת היישומים, בחרו **Gmail**.

2 בחרו  לעדכון רשימת ההודעות.

3 בחרו בהודעת דואר אלקטרוני.


כאשר ההודעה מוצגת, השתמשו באפשרויות הבאות:

• למעבר אל ההודעה הבאה או הקודמת, דפדפו ימינה או שמאלה.

• להוספת ההודעה לרשימת ההודעות המועדפות, בחרו .


• למענה להודעה, בחרו .


• למענה לכל מקבלי ההודעה, בחרו  ← **השב לכולם**.

• להפניית ההודעה לכתובת אחרת, בחרו  ← **העבר**.

• לשמירת ההודעה, בחרו .

• למחיקת ההודעה, בחרו .

• להוספת תווית להודעה, בחרו .

• לסימון הודעה כלא נקראה, בחרו .

• לסימון הודעה כחשובה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו

סמן כחשובה.

• להסתרת הודעה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו

השתק. עלימנת להציג הודעות מוסתרות, בחרו  ← **כל**

הדואר מרשימת התוויות.

• עלימנת להוסיף הודעה לרשימת ה"ספאם", לחצו על לחצן

האפשרויות ובחרו **דווח על ספאם**.

- לשינוי הגדרות הדואר האלקטרוני, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדרות**.
- להצגת קובץ מצורף, בחרו **הצג** לצד הפריט המצורף. לשמירת הפריט המצורף במכשיר, בחרו **שמור**.

דואר אלקטרוני

לימדו לשלוח או להציג הודעות דואר אלקטרוני באמצעות חשבון הדואר האלקטרוני האישי שלכם או של החברה שבה אתם עובדים.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.



◀ הגדרת חשבון דואר אלקטרוני



- 1 ברשימת היישומים, בחרו **דוא"ל**.
- 2 הזינו את שם המשתמש והסיסמא שלכם.

3 בחרו **הבא** (עבור שירותי דואר אלקטרוני כלליים) או **הגדרות ידניות** (עבור חשבונות דואר אלקטרוני)

4 עיקבו אחר ההוראות המוצגות.

לאחר שסיימתם להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני, יורדו הודעות הדואר האלקטרוני אל המכשיר שלכם. במידה ויצרתם שני חשבונות או יותר, ניתן לעבור ביניהם. בחרו בשם החשבון מהרשימה שבחלקו העליון של המסך ולאחר מכן בחרו בחשבון שממנו ברצונכם למשוך הודעות.

◀ שליחת הודעת דואר אלקטרוני

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **← דוא"ל ←** .
- 2 הוסיפו נמענים:
 - הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני.
 - בחרו בכתובת הדואר האלקטרוני מרשימות השיחות, ההודעות, או אנשי הקשר בלחיצה על .

3 בחרו בשדה הנושא והזינו נושא.

4 בחרו בשדה הזנת הטקסט והזינו את תוכן ההודעה.

5 בחרו  וצרפו קובץ.

6 לשליחת ההודעה, בחרו .



במידה ואינכם מחוברים לרשת או מחוץ לאזור השירות של הרשת, ההודעה תוחזק בתיקיית הודעות בשליחה עד שתתחברו ותהיו בתחום השירות של הרשת.

❖ קריאת הודעת דואר אלקטרוני

1 ברשימת היישומים, בחרו **דוא"ל**.

2 בחרו  לעדכון רשימת ההודעות.

3 בחרו הודעת דואר אלקטרוני.

כאשר ההודעה מוצגת, השתמשו באפשרויות הבאות:

- למעבר אל ההודעה הבאה או הקודמת, דפדפו ימינה או שמאלה.

- למענה להודעה, בחרו .

- להפניית ההודעה לכתובת אחרת, בחרו .

- למחיקת ההודעה, בחרו .

- לסימון הודעה כחשובה, בחרו .

- לסימון הודעה כלא נקראה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סמן כפריט שלא נקרא**.

- להעברת הודעה לתיקייה אחרת, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **העבר**.

- לשמירת הודעת דואר אלקטרוני במכשיר שלכם, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **שמור דואר אלקטרוני**. ההודעה תשמר ב**הקבצים שלי** ← **sdc card** ← **Saved Email**.

- לשינוי צבע הגופן של ההודעות, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **צבע גופן**.

Talk

לימדו להתכתב באמצעות מסרים מהירים עם חברים וקרובי משפחה באמצעות שירות המסרים מהירים Google Talk™.



- שירות זה עשוי שלא להיות זמין בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

- שליחה או קבלה של מסרים מהירים עשויה לשאת בעלויות נוספות. לפרטים נוספים, פנו אל ספק השירות שלכם.

◀ הגדרת המצב שלכם

1 ברשימת היישומים, בחרו **Talk**.

2 בחרו בחשבון ה-Google שלכם.

3 בחרו בשמכם מראש רשימת החברים שלכם.

4 שנו את הגדרת המצב, התמונה והודעת המצב שלכם.

- לשינוי צבע הרקע של ההודעות, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **מצב צבע רקע**.

- להדפסת ההודעה באמצעות חיבור Wi-Fi או USB, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הדפסה**. המכשיר שלכם הינו בעל תאימות מוגבלת למספר מדפסות מתוצרת סמסונג.

- ליצירת הודעה חדשה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **צור הודעה**.

- לשמירת כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים לרשימת אנשי הקשר כקבוצת אנשי קשר, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **שמור כקבוצה**.

- לשינוי הגדרות הדואר האלקטרוני, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדרות**.

- לשמירת קובץ מצורף להודעה במכשיר שלכם, בחרו בלשונית קובץ המצורף ←

- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לחשבון הדואר האלקטרוני שלכם.

◀ הוספת חברים לרשימת החברים שלכם

1 ברשימת היישומים, בחרו **Talk** ← .

2 הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני של החבר ובחרו **בוצע**.

כאשר חברכם יאשר את ההזמנה, הוא יתווסף לרשימת החברים שלכם.

◀ התחלת שיחה

1 ברשימת היישומים, בחרו **Talk**.

2 בחרו בחבר מרשימת החברים.
יוצג מסך השיחה.

3 הזינו ושילו את ההודעה שלכם.

• להוספת אנשי קשר נוספים לשיחה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הוסף לצ'אט**.

• עלימנת לעבור בין השיחות הפעילות, דפדפו שמאלה או ימינה.

• לשימוש בשיחת וידאו, בחרו .

• לשימוש בשיחה קולית, בחרו .

4 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סיים צ'אט** עלימנת לסיים את הצ'אט.

ChatON

לימדו להשתמש ב-ChatON לשליחה וקבלה של מסרים מהירים מכל מכשיר שהינו בעל מספר טלפון נייד.

1 ברשימת היישומים, בחרו **ChatON**.


במידה ואתם פעילים יישום זה בפעם הראשונה, עיקבו אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבון.



2 הזינו ושילו את ההודעה שלכם.

Messenger

לימדו לשלוח ולקבל מסרים מהירים מחברים ובני משפחה באמצעות תוכנת המסרים של שירות הרשת החברתית Google+.

 תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.


1 / ברשימת היישומים, בחרו **Messenger**.

 במידה ואתם פעילים יישום זה בפעם הראשונה, עיקבו אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבון.

2 הזינו ושילחו את ההודעה שלכם.

Google+

לימדו לגשת לשירות הרשת החברתית של Google. תוכלו להגדיר קבוצות לשליחה וקבלה של מסרים מהירים ולהעלות את התמונות שלכם.

 תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.


1 / ברשימת היישומים, בחרו **Google+**.

 במידה ואתם פעילים יישום זה בפעם הראשונה, עיקבו אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבון.

2 בחרו בתכונת רשת חברתית.

מצלמה


לימדו כיצד לצלם ולהציג תמונות וסרטוני וידאו. ניתן לצלם תמונות באיכויות של עד 3264×2448 פיקסלים (8 מגה פיקסל) וסרטוני וידאו באיכויות של עד 1920×1080 פיקסלים.

- המצלמה מכבה את עצמה אוטומטית במידה ולא השתמשתם בה במשך זמן מוגדר. 
- קיבולת הזיכרון עשויה להשתנות בהתאם לשיטת הצילום או תנאי הצילום.

צילום תמונה

1 ברשימת היישומים, בחרו **מצלמה**.

2 כווננו את עדשת המצלמה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הנדרשות.



מספר	פעולה
5	הצגת מיקום השמירה.
6	מעבר למצלמת וידאו.

להגדלה, הציבו שתי אצבעות על המסך והרחיקו ביניהן באיטיות. להקטנה, קרבו אותן זו לזו. ניתן גם להגדיל או להקטין את התצוגה באמצעות לחצני עוצמת השמע. תכונת שינוי הגודל עשויה שלא להיות זמינה בעת צילום ברזולוציה הגבוהה ביותר.






3 לחצו במיקום שאליו ברצונכם לקבוע את המיקוד. מסגרת המיקוד תנוע למיקום שבו לחצתם ותשנה את צבעה לירוק כאשר הנושא ממוקד.

4 בחרו  לצילום התמונה. התמונה תשמר אוטומטית.

מספר	פעולה
1	שינוי הגדרות המצלמה.
2	הצגת התמונות שצילמתם.
3	צילום תמונה.
4	שימוש בקיצורי הדרך של המצלמה: <ul style="list-style-type: none"> : שינוי מצב המיקוד. : שינוי מצב הצילום. ◀ ע. 69 : שינוי הגדרות המבזק: ניתן להפעיל או לכבות את המבזק ידנית, או לקבוע שהמצלמה תשתמש במבזק במידת הצורך. : מעבר לעדשת המצלמה הקדמית לצורך צילום תמונה של עצמכם. ניתן להוסיף או להסיר קיצורי דרך לאפשרויות שימושיות. ◀ ע. 75

לאחר צילום תמונה, בחרו בסמל הצגת התמונות לצפייה בתמונות שצולמו.


- להצגת תמונות נוספות, דפדפו שמאלה או ימינה.
- להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצבעות על המסך והרחיקו ביניהן או קרבו אותן זו לזו. לחזרה לגודל התצוגה הרגיל, בצעו הקשה כפולה על המסך.
- להפעלת מצגת שקופיות, בחרו  ← **התחל**. לחצו על המסך לעצירת המצגת.
- לשליחת התמונה לאחרים, בחרו .
- למחיקת תמונה, בחרו .
- לרישום הפנים בתמונה כתגי פנים, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **תג פנים**. ◀ ע. 80
- להעתקת התמונה לזיכרון המכשיר, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **העתק ללוח**.
- לסיבוב התמונה נגד כיוון השעון, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סובב שמאלה**.

- לסיבוב התמונה בכיוון השעון, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סובב ימינה**.
- לחיתוך מקטע מהתמונה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **חתוך**.
- לעריכת התמונה באמצעות יישום עריכת התמונות, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **עריכה**.
- להגדרת התמונה כתמונת הרקע או כתמונת זיהוי מתקשר, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדר תמונה כ**.
- לשליחת התמונה לאנשים שפרצופם תוייג בה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **שיתוף תמונות של חברים**.
- להדפסת התמונה באמצעות חיבור Wi-Fi או USB, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הדפסה**. המכשיר שלכם הינו בעל תאימות מוגבלת למספר מדפסות מתוצרת סמסונג.
- לשינוי שם הקובץ של התמונה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **שנה שם**.

אפשרות	פעולה
צילום חיוך	הגדירו שהמכשיר יזהה את פניהם של האנשים ויסייע לכם לצלם תמונות שלהם כאשר הם מחייכים.
פנים	הסתרת פגמי פנים.
פנורמה	צילום תמונה פנורמית.
קריקטורה	צלמו תמונות עם אפקט קריקטורה.
שתף תמונה	צלמו תמונה ושילחו אותה לאחרים באמצעות Wi-Fi Direct.
שיתוף תמונות של חברים	הגדירו שהמכשיר יזהה את פניו של האדם שאותו תייגתם בתמונה וישלח אותה אליו. זיהוי הפנים עשוי להכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע האור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או האבזרים שלובש הנושא המצולם.

- לחיפוש אחר מכשירים שתכונת שיתוף המדיה שלהם פעילה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סרוק בחיפוש אחר התקנים**.
- להצגת פרטי התמונה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **פרטים**.

שינוי מצב הצילום

ניתן לצלם תמונות במצבי צילום שונים. לשינוי מצב הצילום, בחרו  ← אפשרות.

אפשרות	פעולה
צילום ברצף	צלמו סידרה של תמונות של עצמים בתנועה. כאשר תצלמו תמונות עם אפשרות התמונה הטובה ביותר פעילה, תוכלו לבחור ולשמור תמונות.
HDR	צלמו תמונות בחשיפות שונות ולאחר מכן שלבו אותן לשיפור יחס הניגודיות.


◀ התאמת הגדרות המצלמה


לפני צילום תמונה, בחרו ⚙️ לגישה לאפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
ערוך קיצורי דרך	עירכו את קיצורי הדרך לאפשרויות שימושיות.
צילום עצמי	עיברו לעדשת המצלמה הקדמית לצילום תמונה של עצמכם.
מבזק	שינוי הגדרות המבזק: ניתן להפעיל או לכבות את המבזק ידנית, או להגדיר שימוש אוטומטי במבזק בעת הצורך.
מצב צילום	שינוי מצב הצילום. ◀ ע. 69
מצב סצנה	שינוי מצב הסצנה המצולמת.
ערך חשיפה	התאמת ערך החשיפה לשינוי הבהירות.

אפשרות	פעולה
מצב מיקוד	בחרו מצב מיקוד. ניתן לצלם צילומי תקריב, או לקבוע את המצלמה למיקוד אוטומטי על הנושא המצולם או מיקוד על פניהם של בני־אדם.
טיימר	בחירת משך ההשהייה לפני צילום התמונה.
אפקטים	החלת אפקט מיוחד.
רזולוציה	בחירה באפשרות רזולוציה.
איזון לבן	התאמת איזון הצבע בהתאם לתנאי התאורה.
ISO	שינוי רגישות חיישן הצילום של המצלמה.
מידה	בחירת סוג מדידת החשיפה.
תאורת מסך בחוץ	בחרו לשיפור הניגודיות הצג באור שמש בהיר.

אפשרות	פעולה
מייצב תמונה	הפעלת אפשרות מייצב התמונה להפחתת הטשטוש שנגרם כתוצאה מרעידות המכשיר או תנועה.
ניגודיות אוטומטית	הגדירו שהמצלמה תשנה אוטומטית את יחס הניגודיות בין אזורים בהירים וכהים בתמונה.
קווים מנחים	הגדירו הצגה של רשת קווים במסך התצוגה המוקדמת.
איכות תמונה	בחרו את רמת האיכות של התמונות שלכם.

אפשרות	פעולה
תגית GPS	<p>הגדירו שהמצלמה תכלול נתוני מיקום בתמונות שלכם.</p> <p>  <ul style="list-style-type: none"> לשיפור קליטת ה-GPS, המנעו מלצלם במקומות שבהם עשויה להיות הפרעה לאות, כמו בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר גרועים. מיקומכם עשוי להופיע בתמונות שלכם כאשר תעלו אותן לאינטרנט. עלימנת להמנע מכך, בטלו את הגדרות תיוג ה-GPS. </p>
שמור הפוך	הגדירו שהמצלמה תבצע היפוך אוטומטי של התמונה כאשר תצלמו תמונה באמצעות עדשת המלצמה הקדמית.



הקלטת סרטון וידאו

1 ברשימת היישומים,
בחרו **מצלמה**
להפעלת המצלמה.

2 גררו את מתג הבקרה
למצלמת הוידאו.

3 כווננו את העדשה
אל הנושא המצולם
ובצעו את ההתאמות
הדרושות.



אפשרות	פעולה
אחסון	בחרו במיקום הזיכרון לשמירת התמונות שצולמו.
איפוס	איפוס הגדרות המצלמה.

להגדלה, הציבו שתי אצבעות על המסך והרחיקו ביניהן באיטיות. להקטנה, קרבו אותן זו לזו. ניתן גם להגדיל או להקטין את התצוגה באמצעות לחצני עוצמת השמע. אפשרות שינוי הגודל עשויה שלא להיות זמינה בעת צילום ברזולוציה הגבוהה ביותר.



4 לחצו במיקום שאליו ברצונכם לקבוע את המיקוד. מסגרת המיקוד תנוע למיקום שבו לחצתם ותשנה את צבעה לירוק כאשר הנושא ממוקד.

5 בחרו  עלימנת להתחיל להקליט.

- לשינוי המיקוד, לחצו במיקום שעליו ברצונכם להתמקד. להתמקדות על מרכז המסך, בחרו .
- לצילום תמונה מסרטון הוידאו במהלך ההקלטה, בחרו .





6 בחרו  לעצירת ההקלטה. סרטון הוידאו יישמר אוטומטית.

מספר	פעולה
1	שינוי הגדרות מצלמת הוידאו.
2	הצגת סרטוני הוידאו שצילמתם.
3	הקלטת סרטון וידאו.
4	שימוש בקיצורי הדרך של המצלמה: <ul style="list-style-type: none"> • : שינוי הגדרות המבזק. • : שינוי מצב ההקלטה (לצורך צירוף להודעת מולטימדיה או שמירה רגילה). • : מעבר לעדשת המצלמה הקדמית לצורך הקלטת סרטון וידאו של עצמכם. ניתן להוסיף או להסיר קיצורי דרך לאפשרויות שימושיות. ◀ ע. 75
5	הצגת מיקום השמירה.
6	מעבר למצלמה.



המצלמה עשויה שלא להקליט כראוי סרטוני וידאו לכרטיסי זיכרון בעלי מהירות העברה איטית.

לאחר הקלטת סרטוני וידאו, בחרו בסמל הצגת התמונות לצפייה בסרטוני הוידאו שהוקלטו.

- להצגת סרטוני וידאו נוספים, דפדפו שמאלה או ימינה.
- לצפייה בסרטון הוידאו, בחרו .
- להפעלת מצגת שקופיות, בחרו  ← **התחל**. לחצו על המסך לעצירת המצגת.
- לשליחת סרטון הוידאו לאחרים, בחרו .
- למחיקת סרטון הוידאו, בחרו .
- לשינוי שם הקובץ של סרטון הוידאו, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **שנה שם**.
- לחיפוש אחר מכשירים שתכונת שיתוף המדיה שלהם פעילה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סרוק בחיפוש אחר התקנים**.

- להצגת פרטי סרטון הוידאו, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **פרטים**.

◀ התאמת הגדרות מצלמת הוידאו

לפני הקלטת סרטון וידאו, בחרו  לגישה לאפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
ערוך קיצורי דרך	עירכו את קיצורי הדרך לאפשרויות שימושיות.
הקלטה עצמי	עיברו לעדשת המצלמה הקדמית להקלטת סרטון וידאו של עצמכם.
מבזק	שינוי הגדרות המבזק.
מצב הקלטה	שינוי מצב ההקלטה (לצורך צירוף להודעת מולטימדיה או שמירה רגילה).
ערך חשיפה	התאמת ערך החשיפה לשינוי הבהירות.

אפשרות	פעולה
איכות וידאו	בחרו את רמת האיכות של סרטוני הוידאו שלכם.
שמור הפוך	הגדירו שהמצלמה תבצע היפוך אוטומטי של התמונה כאשר תקליטו סרטון וידאו באמצעות עדשת המצלמה הקדמית.
אחסון	בחרו במיקום הזיכרון לשמירת סרטוני הוידאו שהוקלטו.
איפוס	איפוס הגדרות מצלמת הוידאו.

◀ עריכת סמלי קיצורי הדרך


ניתן להוסיף או להסיר קיצורי דרך לאפשרויות שימושיות.

1 ממסך התצוגה של המצלמה, לחצו והחזיקו על אזור קיצורי הדרך, או בחרו  ← **ערוך קיצורי דרך**.

אפשרות	פעולה
טיימר	בחירת משך ההשהייה לפני תחילת ההקלטה של סרטון הוידאו.
אפקטים	החלת אפקט מיוחד.
רזולוציה	בחירה ברמות רזולוציה שונות.
איזון לבן	התאמת איזון הצבע בהתאם לתנאי התאורה.
תאורת מסך בחוץ	בחרו לשיפור הניגודיות הצג באור שמש בהיר.
מייצב תמונה	הפעלת אפשרות מייצב התמונה להפחתת הטשטוש שיגרם כתוצאה מרעידות המכשיר או תנועה.
קווים מנחים	הגדירו הצגה של רשת קווים במסך התצוגה המוקדמת.

נגן הוידאו

לימדו להשתמש בנגן הוידאו.

- בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר, קיימות מספר תבניות קובץ שאינן נתמכות. 
- במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הפנוי, יתכן ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובץ.
- איכות הנגינה עשויה להשתנות בהתאם לסוג התוכן המוצג.
- יתכן ומספר קבצים לא ינוגנו כיאות בהתאם לאופן הקידוד שלהם.

צפייה בסרטוני וידאו


- 1 ברשימת היישומים, בחרו **נגן וידאו**.
- 2 בחרו בסרטון הוידאו שבו ברצונכם לצפות.

2 לחצו והחזיקו על סמל מרשימת האפשרויות וגררו אותו לאזור קיצורי הדרך.

להסרת קיצור דרך, לחצו והחזיקו על סמל וגררו אותו לרשימת האפשרויות.

3 לחצו על המסך לחזרה למסך התצוגה המקדימה של המצלמה.

3 שילטו בצפייה בסרטון הוידאו באמצעות הלחצנים הבאים:



מספר	פעולה
1	סריקה קדימה או אחורה בקובץ עלידי גרירה או לחציה על הסרגל.
2	שינוי גודל מסך נגן הוידאו.
3	התחלת צפייה מחדש; דילוג לקובץ הקודם (לחצו בתוך 2 שניות); סריקה לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו).
4	שינוי עוצמת השמע.
5	השהיית הצפייה; בחרו ▶ להמשיך צפייה.
6	הקטנת סרטון הוידאו וצפייה בו במקביל ליישומים אחרים במכשיר
7	דילוג לקובץ הבא. סריקה קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו).

במהלך הצפייה, לחצו על לחצן האפשרויות לגישה לאפשרויות הבאות:

- לחיפוש אחר מכשירים שתכונת שיתוף המדיה שלהם פעילה, בחרו **סרוק בחיפוש אחר התקנים**.
- לשליחת סרטון הוידאו לאחרים או לשתף אותו, בחרו **שתף באמצעות**.
- לתצוגת מקטעי הסרטון, בחרו **תצוגה מקדימה של פרק**. ניתן לחפש אחר מקטע ולדלג ישירות לנקודה זו.
- לחיתוך חלק מסרטון, בחרו **חיתוך**.
- להאזנה לשמע באמצעות אוזניות Bluetooth, בחרו **באמצעות Bluetooth**. לא ניתן להשתמש באפשרות זו במידה והאוזניות חוברו למחבר האוזניות של המכשיר שלכם.
- עלימנת להגדיר כבוי אוטומטי של נגן הוידאו לאחר משך זמן מסויים, בחרו **כיבוי וידאו אוטומטי**.
- לשינוי הדגרות נגן הוידאו, בחרו **הגדרות**.

- להצגת פרטי סרטון הוידאו, בחרו **פרטים**.

◀ בתאמת הגדרות נגן הוידאו

אפשרות	פעולה
בהירות וידאו	התאמת בהירות המסך.
הפעל אוטו' את הבא	הגדרת נגן הוידאו לנגן אוטומטית את הקובץ הבא.
מהירות הפעלה	שינוי מהירות ההשמעה.
SoundAlive	בחירת אפקט השמעה.
כתוביות	התאמת ההגדרות עבור קובץ הכתוביות.
גוון צבע	בחירת גוון צבע.
תאורת מסך בחוץ	בחרו לשיפור הניגודיות הצג באור שמש בהיר.

לימדו להציג תמונות ולנגן סרטוני וידאו ששמורים במכשיר.



• בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר, קיימות מספר תבניות קובץ שאינן נתמכות.

• במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הפנוי, יתכן ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובץ.

• איכות הנגינה עשויה להשתנות בהתאם לסוג התוכן המוצג.

• יתכן ומספר קבצים לא ינוגנו כיאות בהתאם לאופן הקידוד שלהם.

◀ הצגת תמונה

1 ברשימת היישומים, בחרו **גלריה**.

2 בחרו תיקייה ← תמונה.

במהלך ההצגה של תמונה, השתמשו באפשרויות הבאות:

- להצגת תמונות נוספות, דפדפו שמאלה או ימינה.
- להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצבעות על המסך והרחיקו ביניהן או קרבו אותן זו לזו. לחזרה לגודל התצוגה הרגיל, בצעו הקשה כפולה על המסך.
- להפעלת מצגת שקופיות, בחרו ▶ ← **התחל**. לחצו על המסך לעצירת המצגת.
- לשליחת התמונה לאחרים, בחרו ✉.
- למחיקת תמונה, בחרו 🗑️.
- לרישום הפנים בתמונה כתגי פנים, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **תג פנים**.
- להעתקת התמונה לזיכרון המכשיר, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **העתק ללוח**.
- לסיבוב התמונה נגד כיוון השעון, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סובב שמאלה**.


- לסיבוב התמונה בכיוון השעון, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סובב ימינה**.
- לחיתוך מקטע מהתמונה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **חתוך**.
- לעריכת התמונה באמצעות יישום עריכת התמונות, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **עריכה**.
- להגדרת התמונה כתמונת הרקע או כתמונת זיהוי מתקשר, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדר תמונה כ**.
- לשליחת התמונה לאנשים שפרצופם תוייג בה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **שיתוף תמונות של חברים**.
- להדפסת התמונה באמצעות חיבור Wi-Fi או USB, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הדפסה**. המכשיר שלכם הינו בעל תאימות מוגבלת למספר מדפסות מתוצרת סמסונג.
- לשינוי שם הקובץ של התמונה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **שנה שם**.

- לחיפוש אחר מכשירים שתכונת שיתוף המדיה שלהם פעילה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סרוק בחיפוש אחר התקנים**.
- להצגת פרטי התמונה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **פרטים**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתיקייה שנבחרה. 

◀ הצמדת תגים לפנים בתמונה

לימדו לתייג פרצופים בתמונות שלכם לצורך חיוג שיחות, שליחת הודעות והעלאת הודעות לרשתות חברתיות באמצעות קיצורי דרך לתגי פנים.

זיהוי הפנים עשוי להכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע האור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או האבזרים שלובש הנושא המצולם. 

1 ברשימת היישומים, בחרו **גלריה**.

2 בחרו תמונה.

3 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **תג פנים** ← **מופעל**.

הפנים שזוהו יסומנו במסגרת. במידה והפנים לא זוהו אוטומטית, לחצו והחזיקו על אזור הפנים להוספה ידנית של מסגרת.

4 בחרו במסגרת תיוג ← **הוסף שם**.

5 בחרו בשם הדמות המצולמת מרשימת אנשי הקשר.

איש הקשר יקושר לפנים בתמונה.

כאשר מוצג תג הפנים עם שם, בחרו בתג הפנים והשתמשו באפשרויות הזמינות.

← **צפייה בסרטון וידאו**

1 ברשימת היישומים, בחרו **גלריה**.

2 בחרו בתיקייה ← סרטון וידאו (מזוהה עלידי הסמל 📺).

3 שילטו על הנגינה באמצעות הלחצנים. ◀ ע. 77

במהלך הצפייה, לחצו על לחצן האפשרויות לגישה לאפשרויות הבאות:

- לחיפוש אחר מכשירים שתכונת שיתוף המדיה שלהם פעילה, בחרו **סרוק בחיפוש אחר התקנים**.

- לשליחת סרטון הוידאו לאחרים או לשתף אותו, בחרו **שתף באמצעות**.

- לתצוגת מקטעי הסרטון, בחרו **תצוגה מקדימה של פרק**. ניתן לחפש אחר מקטע ולדלג ישירות לנקודה זו.

- לחיתוך חלק מסרטון, בחרו **חיתוך**.

- להאזנה לשמע באמצעות אוזניות Bluetooth, בחרו **באמצעות Bluetooth**. לא ניתן להשתמש באפשרות זו במידה והאוזניות חוברו למחבר האוזניות של המכשיר שלכם.

◀ הוספת קבצי מוסיקה למכשיר שלכם

התחילו בהעברת קבצים לכרטיס הזיכרון:

- הורידו מרשת האינטרנט האלחוטית. ▶ ע. 101
- העבירו ממחשב באמצעות התוכנה האופציונאלית Samsung Kies. ▶ ע. 110
- העבירו מהמחשב באמצעות תוכנת Windows Media Player. ▶ ע. 111
- קבלו בתקשורת Bluetooth. ▶ ע. 121
- קבלו בתקשורת Wi-Fi. ▶ ע. 111
- העתיקו לכרטיס הזיכרון.

◀ השמעת מוסיקה


לאחר שהעברתם קבצי מוסיקה לכרטיס הזיכרון,

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **מוסיקה**.
- 2 בחרו בקטגוריית מוסיקה ← בקובץ מוסיקה.

- עלימנת להגדיר כבוי אוטומטי של נגן הוידאו לאחר משך זמן מסוים, בחרו **כבוי וידאו אוטומטי**.
- לשינוי הגדרות נגן הוידאו, בחרו **הגדרות**.
- להצגת פרטי סרטון הוידאו, בחרו **פרטים**.

נגן המוסיקה

האזינו למוסיקה החביבה עליכם כאשר אתם בדרכים.

- בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר, קיימות מספר תבניות קובץ שאינן נתמכות. 
- במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הפנוי, יתכן ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובץ.
- איכות הנגינה עשויה להשתנות בהתאם לסוג התוכן המוצג.
- יתכן ומספר קבצים לא ינוגנו כיאות בהתאם לאופן הקידוד שלהם.

3 שילטו בהשמעת המוסיקה באמצעות הלחצנים הבאים:



מספר	פעולה
1	הפעלת מצב השמעה אקראית.

מספר	פעולה
2	סריקה קדימה או אחורה בקובץ עלידי גרירה או לחציה על הסרגל.
3	בחירת אפקט קולי.
4	התחלת השמעה מחדש; דילוג לקובץ הקודם (לחצו בתוך 2 שניות); סריקה לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו).
5	שינוי עוצמת השמע.
6	שינוי מצב ההשמעה החוזרת.
7	סידור קבצי המוסיקה על-פי מצב רוח או שנה.
8	השהיית ההשמעה; בחרו ▶ להמשך השמעה.
9	הצגת רשימת ההשמעה
10	דילוג לקובץ הבא. סריקה קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו).



ניתן לשלוט בנגן המוסיקה באמצעות האוזניות. כאשר במסך הבית, לחצו והחזיקו על לחצן האוזניות להפעלת נגן המוסיקה. לאחר מכן, לחצו על לחצן האוזניות להחלה או השהייה של ההשמעה.

במהלך ההשמעה, לחצו על לחצן האפשרויות לגישה לאפשרויות הבאות:

- להוספת קבצי מוסיקה לרשימה המהירה (לשמירה כרשימת השמעה) בחרו **הוסף לרשימה מהירה**.
- להאזנה למוסיקה האמצעות אוזניות Bluetooth, בחרו **באמצעות Bluetooth**. לא ניתן להשתמש באפשרות זו במידה והאוזניות חוברו למחבר האוזניות של המכשיר שלכם.
- לשליחת קובץ המוסיקה לאחרים או לשיתוף שלו, בחרו **שתף מוסיקה באמצעות**.
- להוספת קובץ המוסיקה לרשימת השמעה, בחרו **הוסף לרשימת השמעה**.

- להצגת פרטי קובץ המוסיקה, בחרו **פרטים**.
- להגדרת קובץ המוסיקה כצליל צלול, בחרו **הגדר כ**.
- לשינוי הגדרות נגן המוסיקה, בחרו **הגדרות**.
- להפסקת ההשמעה וסגירת נגן המוסיקה, בחרו **סיום**.

❖ יצירת רשימת השמעה

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **נגן המוסיקה** ← **רשימות השמעה**.
- 2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **צור רשימת השמעה**.
- 3 הזינו שם לרשימת ההשמעה החדשה ובחרו **אישור**.
- 4 בחרו **הוסף מוסיקה**.
- 5 בחרו את הקבצים שברצונכם לכלול ובחרו **סיום**.

התאמת הגדרות נגן המוסיקה

1 ברשימת היישומים, בחרו **מוסיקה**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדרות**.


3 שנו את ההגדרות הבאות:

אפשרות	פעולה
SoundAlive	בחירת אפקט קולי.
מהירות הפעלה	שינוי מהירות ההשמעה.
תפריט מוסיקה	בחרו את קטגוריות המוסיקה שיוצגו במסך סיפריית המוסיקה.
מילים	הגדירו הצגת מילות השירים במהלך ההשמעה.

אפשרות	פעולה
כיבוי אוטומטי של מוסיקה	הגדירו כיבוי אוטומטי של נגן המוסיקה לאחר משך זמן מסוים.

מרכזית מוסיקה

ניתן לגשת לחנות המוסיקה המקוונת לצורך חיפוש ורכישה של השירים החביבים עליכם. ניתן גם להוסיף קבצי מוסיקה לרשימת הבקשות שלכם ולהשמיע אותם.

- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם. 
- לשימוש בתכונה זו, יתכן ויהיה עליכם להוריד את היישום מהאינטרנט.

1 ברשימת היישומים, בחרו **Music Hub**.



מספר	פעולה
1	הקלטת השידור מרדיו FM.
2	הפעלה או כיבוי של רדיו FM.
3	חיפוש אחר תחנת רדיו זמינה.

2 חפשו אחר שירים והאזינו לדגימה מהם או ריכשו את השירים המועדפים עליכם.

רדיו FM

לימדו להאזין למוסיקה וחדשות באמצעות רדיו FM. עלי-מנת להאזין לרדיו FM, עליכם תחילה לחבר את האוזניות המצורפות, המשמשות כאנטנה של הרדיו.

האזנה לרדיו FM

1 חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.


2 ברשימת היישומים, בחרו **רדיו FM**.

3 בחרו בתחנת רדיו.

4 שילטו ברדיו FM באמצעות הלחצנים הבאים:

מספר	פעולה
4	הוספת תחנת הרדיו הנוכחית לרשימת המועדפים.
5	שינוי עוצמת השמע.
6	גישה לשירותים עבור תחנת הרדיו הנוכחית, כמו הורדת קבצי מוסיקה, או הענקת שם לתחנת הרדיו. אפשרות זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם.
7	כיוונו עדן של התדר.

◀ הקלטת השידור מרדיו FM

- 1 חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
- 2 ברשימת היישומים, בחרו **רדיו FM**.
- 3 בחרו  להפעלת הרדיו.


4 דפדפו לתחנת רדיו.

5 בחרו  לתחילת ההקלטה.

6 לאחר שסיימתם, בחרו .

הקובץ המוקלט ישמר ב**הקבצים שלי** ← **sdcard** ← **Sounds**.

◀ שמירה אוטומטית של תחנת רדיו

- 1 חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
- 2 ברשימת היישומים, בחרו **רדיו FM**.
- 3 בחרו  להפעלת הרדיו.
- 4 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **סרוק** ← אפשרות סריקה.
הרדיו יסרוק וישמור אוטומטית תחנות רדיו זמינות.

אפשרות	פעולה
אחסון	בחרו את מיקום הזיכרון לשמירת קטעים מוקלטים מרדיו FM.
טקסט רדיו	קיבעו האם להציג את זיהוי התחנה במסך רדיו FM. זיהוי תחנה זמין רק עבור תחנות שמספקות מידע זה.
תדר חלופי	קיבעו תדרי כיוון אוטומטי מחדש עבור תחנות כאשר הקליטה הנוכחית חלשה.
כיבוי רדיו FM אוטומטי	קיבעו שרדיו FM יכבה אוטומטית כעבור משך זמן מוגדר.

◀ הוספת תחנת רדיו לרשימת המועדפים

- 1 חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
- 2 ברשימת היישומים, בחרו **רדיו FM**.
- 3 בחרו 📶 להפעלת הרדיו.
- 4 דפדפו אל תחנת הרדיו המבוקשת.
- 5 בחרו ➕ להוספה התחנה לרשימת המועדפים.

◀ התאמה אישית של הגדרות רדיו FM


- 1 ברשימת היישומים, בחרו **רדיו FM**.
- 2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדרות**.
- 3 שנו את ההגדרות הבאות:

מידע אישי

אנשי קשר

לימדו ליצור ולנהל את רשימת אנשי הקשר האישית או העסקית שלכם. רשומות אנשי הקשר שלכם יכולות לאחסן שמות, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, ועוד.

הגדרת איש קשר

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **אנשי קשר** ← **אנשי קשר** 
- 2 בחרו במיקום שמירה.
- 3 הזינו את פרטי איש הקשר.
- 4 בחרו **שמור** להוספת איש הקשר לזיכרון.



ניתן ליצור אנשי קשר ממסך החיוג עלידי בחירת האפשרות **הוסף לאנשי קשר**.

חיפוש איש קשר


- 1 ברשימת היישומים, בחרו **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.
- 2 דפדפו מעלה או מטה ברשימת אנשי הקשר, או בחרו **חפש אנשי קשר** והזינו את האותיות הראשונות של השם המבוקש.








ניתן לחייג שיחה או לשלוח הודעה לאיש קשר עלידי החלקת האצבע לימין או לשמאל על שם איש הקשר.

- 3 בחרו את שם איש הקשר מהרשימה.


ממסך תצוגת איש הקשר, תוכלו להשתמש באפשרויות הבאות:

- לחיוג שיחה קולית לאיש הקשר, בחרו .


- לחיוג שיחה קולית לאיש הקשר, בחרו .
- לשליחת הודעת טקסט או מולטימדיה, בחרו .
- לשליחת הודעת דואר אלקטרוני, בחרו .
- להגדרת מספר מועדף, בחרו .
- לעריכת פרטי איש הקשר, בחרו .


◀ הגדרת מספר חיוג מהיר

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.
- 2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדרות חיוג מהיר**.
- 3 בחרו במספר חיוג מהיר ← רשומת איש קשר.

ניתן לבצע חיוג מהיר לאיש קשר זה עלידי לחיצה ארוכה על ספרת החיג המהיר דרך מסך לוח המקשים. 

◀ הגדרת הכרטיס האישי שלכם

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.
- 2 בחרו בשמכם מראש הרשימה.
- 3 בחרו .
- 4 הזינו את פרטיכם האישיים ובחרו **שמור**.

ניתן לשלוח את כרטיס השם שלכם לאחרים או לשתף אותו בלחיצה על לחצן האפשרויות ובחירת **שתף איש קשר**. 

◀ הגדרת קבוצת אנשי קשר

- עלידי יצירת קבוצות של אנשי קשר, ניתן לנהל מספר אנשי קשר ולשלוח הודעות או דואר אלקטרוני לכל הקבוצה.
- 1 ברשימת היישומים, בחרו **אנשי קשר** ← **קבוצות**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **חדש**.

3 הזינו שם ושנו את הגדרות הקבוצה.

4 הוסיפו חברים לקבוצה.

5 בחרו **שמור**.

◀ העתקת אנשי קשר

העתקת אנשי קשר מכרטיס ה-USIM למכשיר שלכם

1 ברשימת היישומים, בחרו **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **יבוא/ייצוא** ← **יבא מכרטיס SIM**.

3 בחרו במיקום שמירה.

4 בחרו את אנשי הקשר שיועתקו ובחרו **סיים**.

העתקת אנשי קשר מהמכשיר שלכם אל כרטיס ה-USIM

1 ברשימת היישומים, בחרו **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **יבוא/ייצוא** ← **ייצא לכרטיס SIM**.

3 בחרו את אנשי הקשר שיועתקו ובחרו **סיים** ← **אישור**.

◀ יבוא או ייצוא אנשי קשר

ניתן לייבא ולייצא רשומות אנשי קשר (בתבנית vcf) מאיחסון ה-USB של המכשיר שלכם או מכרטיס הזיכרון.

ייבוא קבצי אנשי קשר

1 ברשימת היישומים, בחרו **אנשי קשר**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **יבוא/ייצוא** ← **יבא מכרטיס SD או יבוא מאיחסון USB**.

ייצוא אנשי קשר

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.
- 2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **יבוא/ייצוא** ← **ייצא לכרטיס SD** או **ייצא לאיחסון USB**.
- 3 בחרו **אישור** לאישור.

לוח שנה

המכשיר שלכם כולל לוח תכנון שימושי שיסייע לכם לנהל את לוחות הזמנים שלכם בצורה נוחה ויעילה. לימדו להגדיר ולנהל אירועים ומשימות, ולהגדיר התראות עלימנת להזכיר לעצמכם על אירועים חשובים ומשימות.

הגדרת אירוע

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **לוח שנה**.

- 2 בחרו **+**.

- 3 בחרו בסוג האירוע בחלקו העליון של המסך.



להגדרת אירוע מתזכיר, בחרו **הוספה מהירה**. תכונה זו זמינה רק עבור אנגלית וקוראנית.

- 4 הזינו את פרטי האירוע ובחרו **שמור**.

שינוי מצב התצוגה

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **לוח שנה**.

- 2 בחרו **◀**.

- 3 בחרו במצב תצוגה:

- **שנה:** כל חודשי השנה.
- **חודש:** תצוגת חודש שלם.
- **שבוע:** ימי השבוע בחלוקת שעות.

ניתן לשלוח אירוע לאחרים או לשתף אותו בלחיצה על
לחצן האפשרויות ובחירת **שתף באמצעות**.



◀ הפסקת התראת אירוע או משימה

במידה וקבעתם התראה לאירוע או משימה, תושמע
ההתראה במועד שנקבע.

1 לחצו על סרגל סמלי החיווי וגררו אותו כלפי מטה להצגת
לוח ההתראות.

2 בחרו בתזכורת האירוע.

3 בחרו באירוע עלימנת להציג פרטים נוספים.
להשתקה זמנית של התראת האירוע, בחרו **נודניק**.

- **יום:** חלוקת השעות של יום אחד.
- **סדר יום:** רשימת כל האירועים והמשימות שנקבעו
לתקופה מסויימת.
- **משימה:** רשימת משימות.

ניתן לשנות גם את מצב התצוגה עלידי הצבת שתי
אצבעות על המסך והרחקה ביניהן או קירובן זו לזו.



◀ הצגת אירוע או משימה

1 ברשימת היישומים, בחרו **לוח שנה**.

2 בחרו בתאריך בלוח השנה.

- עלימנת לעבור ליום מסויים, לחצו על לחצן
האפשרויות ובחרו **עבור אל**, והזינו את התאריך.
- עלימנת לעבור ליום הנוכחי, בחרו **היום**.

3 בחרו באירוע עלימנת להציג את פרטיו.

תזכיר

באמצעות יישום התזכירים תוכלו ליצור תזכירים המכילים תכנים מועשרים עלידי איור או הוספת תמונות או הקלטות קוליות.

הגדרת תזכיר

1 ברשימת היישומים, בחרו **תזכיר**.



במידה ואתם מפעילים יישום זה בפעם הראשונה, כאשר תיכנסו לחשבון הסמסונג שלכם, בחרו במיקום שעימו יסונכרנו התזכירים שלכם.

2 בחרו **+📝** לכתיבה או ציור של תזכיר על המסך, או בחרו **+T** להזנת טקסט באמצעות המקלדת.

3 בחרו **הזן כותרת**, הזינו כותרת עבור התזכיר ובחרו **אישור**.

4 הזינו את תוכן התזכיר או ציירו איור באמצעות הכלים:

כלי	פעולה
	עיון בתזכיר.
	איור; שינוי הגדרות העט (לחיצה כפולה).
	הזנת טקסט באמצעות המקלדת.
	מחיקת הטקסט או האיור; שינוי עובי המחק או מחיקת ההזנה (לחיצה כפולה).
	ביטול הפעולה האחרונה
	ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה שבוטלה.
	הוספת הקלטה קולית עלידי הקלטת קולות או צלילים אחרים.
	הוספת עמוד חדש לתזכיר.

5 בחרו **שמור**.



עלימנת להמיר את כתה היד שלכם לטקסט, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **כתב יד לטקסט**. במידה והתזכיר כתוב במספר שפות או מכיל שילוב של ספרות ואותיות, המרת הטקסט עשויה להכשל.

❧ הצגת תזכירים

1 ברשימת היישומים, בחרו **תזכיר**.

2 בחרו בתזכיר עלימנת להציג את פרטיו.

במהלך עיון בתזכיר, השתמשו באפשרויות הבאות:

- להצגת תזכירים נוספים, דפדפו שמאלה או ימינה.

- לעריכת תזכיר, לחצו על המסך ובחרו 📝.

- למחיקת תזכיר, בחרו 🗑️.

- לסימון תזכיר כחשוב, בחרו ★.

- לשליחת התזכיר לאחרים או שיתוף שלו, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **שתף באמצעות**.

- לייצוא התזכיר כקובץ PDF או כקובץ תמונה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **ייצא**. הקובץ שיוצא יישמר בהקבצים שלי ← **sdcard** ← **S Memo Export**.

- לסינכרון התזכיר עם Evernote IX Google Docs, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **העלאה לרשת**.

- להגנה על התזכיר מפני מחיקה מקרית, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **נעל**.

- להגדרת התזכיר כתמונת הרקע או כתמונת הזיהוי של איש קשר, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדר כ**.

- להדפסת התזכיר באמצעות חיבור Wi-Fi או USB, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הדפסה**. המכשיר שלכם הינו בעל תאימות מוגבלת למספר מדפסות מתוצרת סמסונג.

❧ סידור תזכירים בתיקיות

1 ברשימת היישומים, בחרו **תזכיר**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **צור תיקייה**.

3 הזינו שם לתיקייה ובחרו **אישור**.

4 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **העבר**.

5 בחרו בתזכירים ובחרו **בוצע**.


6 בחרו בתיקייה החדשה ובחרו **בוצע**.

תזכורת קולית

לימדו להשתמש ביישום התזכורן של המכשיר שלכם.

◀ הקלטת תזכורת קולית

1 ברשימת היישומים, בחרו **רשמקול**.

2 בחרו  עלימנת להתחיל להקליט.

להשהיית ההקלטה, בחרו .

3 דברו אל תוך המקרופון.

4 לאחר שסיימתם בחרו .

התזכורת שהקלטתם תשמר אוטומטית.


◀ השמעת תזכורת קולית

1 ברשימת היישומים, בחרו **רשמקול**.

2 בחרו  להצגת רשימת התזכורות הקוליות.

3 בחרו בתזכורת קולית.

להשהיית ההשמעה, בחרו .

4 בחרו  לעצירת ההשמעה.



ניתן לשלוח את התזכורת הקולית לאחרים או לשתף אותה בלחיצה על לחצן האפשרויות ובחירת **שתף**.

◀ התאמת הגדרות התזכורת הקולית

1 ברשימת היישומים, בחרו **רשמקול**  ←.

אפשרות	פעולה
אחסון	בחרו במיקום הזיכרון לשמירת התזכורות הקוליות.
שם ברירת מחדל	הזינו קידומת לשם קבצי התזכורות הקוליות.
איכות הקלטה	בחרו ברמת האיכות של התזכורות הקוליות.
הגבל ל-MMS	קיבעו להגביל את ההקלטות לאורך המיירבי שניתן לצרף להודעת מולטימדיה.

שירותי רשת ומיקום



הגישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה עשויים לשאת בעלויות נוספות. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות שלכם לבחירת חבילת הנתונים המתאימה לכם..

אינטרנט

לימדו כיצד לגשת לאתרי אינטרנט ולהגדיר סימניות לאתרי האינטרנט המועדפים שלכם.



- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.
- האפשרויות בתפריט דפדפן האינטרנט עשויות להיקרא אחרת בהתאם לספק השירות שלכם.
- הסמלים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם.

גלישה באינטרנט

1 ברשימת היישומים, בחרו **דפדפן** להצגת עמוד הבית שהוגדר.

2 עלימנת לגלוש לעמוד מסוים, בחרו את שדה הזנת הכתובת, הזינו את כתובת עמוד האינטרנט (URL), ובחרו **עבור אל**.

3 נווטו בעמודי אינטרנט באמצעות הלחצנים הבאים:



מספר	פעולה
1	טעינה חוזרת של עמוד האינטרנט הנוכחי. כאשר המכשיר טוען את עמודי האינטרנט, ישתנה סמל זה ל-X.
2	הצגת פרטי עמוד האינטרנט.
3	הזנת כתובת אינטרנט או מילת חיפוש.
4	הצגת הסימניות, עמודי האינטרנט השמורים והיסטוריית הגלישה האחרונה שלכם.
5	הצגת תמונות ממוזערות של חלונות הדפדפן הפעילים.


במהלך הגלישה בעמוד אינטרנט, השתמשו באפשרויות הבאות:

- להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצבעות על המסך והרחיקו ביניהן או קרבו אותן זו לזו. לחזרה לגודל

התצוגה הרגיל, בצעו הקשה כפולה על המסך. תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה במספר עמודי אינטרנט.

- לחזרה לעמוד הקודם או מעבר לעמוד הבא בהיסטוריית הגלישה, לחצו על לחצן החזרה, או לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הבא**.
- לפתיחת חלון חדש, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **חלון חדש**.
- עלימנת ליצור סימנייה עבור העמוד הנוכחי, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הוסף סימנייה**.
- להוספת קיצור דרך על מסך ההמתנה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הוסף קיצור דרך למסך הבית**.
- לשליחת כתובת אינטרנט לאחרים או שיתוף שלה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **שתף דף**.
- לחיפוש אחר טקסט בעמוד הנוכחי, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **חפש בדף**.

- למעבר לתצוגת שולחן עבודה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **תצוגת שולחן עבודה**.

- לשמירת עמוד האינטרנט הנוכחי לקריאה לא מקוונת, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **שמור לקריאה לא מקוונת**. ניתן להציג את העמודים שנשמרו עלידי בחירת  ← **דפים שמורים**.

- לשינוי בהירות התצוגה והגדרות הצבע, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **בהירות וצבעים**.

- להצגת היסטוריית ההורדות, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הורדות**.

- להדפסת עמוד האינטרנט באמצעות חיבור Wi-Fi או USB, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הדפסה**. המכשיר שלכם הינו בעל תאימות מוגבלת למספר מדפסות מתוצרת סמסונג.

- להתאמת הגדרות הדפדפן, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדרות**.


◀ חיפוש קולי אחר מידע



תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.

1 ברשימת היישומים, בחרו **דפדפן**.

2 בחרו בשדה כתובת האינטרנט.

3 בחרו  ואימרו את מילת החיפוש למיקרופון המכשיר. המכשיר יבצע חיפוש אחר מידע ועמודי אינטרנט המיוחסים למילת החיפוש.

4 בחרו בתוצאת חיפוש.

◀ הגדרת סימניות לעמודי האינטרנט המועדפים שלכם

1 ברשימת היישומים, בחרו **דפדפן**.

2 הזינו כתובת אינטרנט או נווטו לעמוד אינטרנט.

3 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הוסף סימנייה**.

4 הזינו שם לסימנייה ובחרו **שמור**.

להצגת הסימניות שלכם, בחרו  ← **סימניות**. מרשימת הסימניות, לחצו והחזיקו על סימנייה והשתמשו באפשרויות הבאות:

- להצגת עמוד האינטרנט בחלון הנוכחי, בחרו **פתח**.

- להצגת עמוד האינטרנט בחלון חדש, בחרו **פתח בחלון חדש**.

- לעריכת פרטי הסימנייה, בחרו **ערוך סימנייה**.

- להוספת קיצור דרך של סימנייה למסך ההמתנה, בחרו **הוסף קיצור דרך למסך הבית**.

- לשליחת כתובת האינטרנט (URL) של העמוד לאחרים, בחרו **שתף קישור**.


- להעתקת כתובת האינטרנט (URL) של העמוד, בחרו **העתק URL**.


- למחיקת סימנייה, בחרו **מחק סימנייה**.

- עלימנת להגדיר את העמוד כעמוד הבית של הדפדפן שלכם, בחרו **הגדר כדף הבית**.

◀ הורדת קבצים מהאינטרנט

כאשר אתם מורישים או יישומים מהאינטרנט, שומר אותם המכשיר שלכם בזיכרון הפנימי.

קבצים שהורדתם מהאינטרנט יכולים להכיל וירוסים שיזיקו למחשב שלכם. לצמצום סיכון זה, הורידו קבצים ממקורות שאתם בוטחים בהם. 

מספר קבצי מדיה כוללים ניהול הרשאות דיגיטליות להגנה על זכויות יוצרים. הגנה זו עשויה למנוע מכם הורדה, העתקה, עידכון, או העברה של מספר קבצים. 



זמינות המשחקים עשויה להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

Latitude

לימדו לשתף את מיקומכם עם חברים ולראות את מיקומם של חברים באמצעות Google Latitudes™.

1 ברשימת היישומים, בחרו **Latitude**.

המכשיר יצטרף אוטומטית ל-Latitude.

2 בחרו  ← אפשרות.

3 בחרו חבר, או הזינו כתובת דואר אלקטרוני ובחרו **Add friends**.

4 בחרו **Yes**.

כאשר החבר שלכם מאשר את ההזמנה שקיבל מכם, ניתן לשתף עימו את המיקום.

1 ברשימת היישומים, בחרו **דפדפן**.

2 חפשו אחר קובץ או יישום והורידו אותו למכשיר שלכם.

← הצגת היסטוריית גלישה אחרונה

1 ברשימת היישומים, בחרו **דפדפן** ←  ← **היסטוריה**.

2 בחרו בעמוד האינטרנט שברצונכם להציג.

Game Hub

לימדו לגשת למשחקים.

1 ברשימת היישומים, בחרו **Game Hub**.

2 בחרו בשירות משחקים.

3 חפשו אחר וגשו למשחקים.

מיקומי חבריכם יסומנו במפה עם תמונתם.

מפות

לימדו להשתמש ביישום Google Maps™ למציאת מיקומים, חיפוש רחובות, ערים, או מדינות במפות המקוונות וקבלת הכוונה.



- תכונה זו עשויה לא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.
- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.
- עליכם להפעיל את שירותי המיקום עלימנת לאתר את מיקומכם ולבצע חיפוש במפה. ◀ ע. 124

◀ חיפוש אחר מיקום מסויים



1 ברשימת היישומים, בחרו **Maps**.
המפה תציג את מיקומכם הנוכחי.

2 בחרו ← 🔍.



3 הזינו טקסט לחיפוש אחר המקום ובחרו 🔍.
לחיפוש קולי אחר מיקום, בחרו 🗣️.

4 בחרו במיקום עלימנת להציג את פרטיו.

- במהלך הצגת המפה, השתמשו באפשרויות הבאות:
- להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצבעות על המסך והרחיקו ביניהן באיטיות או קרבו אותן זו לזו.
 - להצגת כל תוצאות החיפוש, בחרו **RESULTS LIST**.

- להצגת מיקומכם הנוכחי, בחרו . למעבר לתצוגת המצפן של אשר מסובבת את תצוגת המפה כאשר אתם מזיזים את המכשיר, בחרו .
- להוספת כוכב למיקום, בחרו בבלון המידע הנושא את שם המיקום ← ★.
- להוספת שכבות של מידע נוסף למפה או לשינוי מצב התצוגה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **Layers**.

קבלת הכוונה ליעד מסויים

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **Maps**.
- 2 בחרו ← .
- 3 הזינו את כתובות נקודת המוצא ונקודת הסיום.
להזנת כתובת מרשימת אנשי הקשר שלכם או מרשימת המקומות שמסומנים בכוכבית, או לבחור מיקום במפה, בחרו  ← אפשרות.

4 בחרו באופן ההתניידות (רכב, אוטובוס, או הליכה) ובחרו **GET DIRECTIONS**.

המסלול יוצג על המפה. בהתאם לאופן ההתניידות שנבחר, יתכן ויוצגו מספר מסלולים.

5 לאחר שסיימתם, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **Clear Map**.

שירותים נוספים

קבלו גישה לשירותים נוספים להורדה והתקנה של יישומים אחרים במכשיר שלכם. ברשימת היישומים, בחרו **שירותים נוספים**.

ניווט ליעד

לימדו לקבל הנחיות קוליות ליעדכם.



- מפות הניווט, מיקומכם הנוכחי ונתוני ניווט אחרים עשויים להיות שונים מנתוני מיקומכם האמיתי. הקפידו לשים לב לתנאי הדרך, לתנועה ולכל הגורמים האחרים שעשויים להשפיע על הנהיגה שלכם ולמלא אחר אזהרות ותקנות הבטיחות במהלך נהיגה.
- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

1 ברשימת היישומים, בחרו **ניווט**.

2 במידה ואתם מפעילים את היישום בפעם הראשונה, בחרו **קבל** לאישור.

3

הזינו את היעד באחת מהשיטות הבאות:

- הזינו את היעד קולית.
- הזינו את היעד באמצעות לוח המקשים הוירטואלי.
- בחרו את היעד שלכם מכתובות אנשי הקשר.
- בחרו את היעד שלכם מרשימת המקומות שסומנו בכוכב.

4

התקינו את התוכנה המתאימה והשתמשו בתכונות הניווט.

Places

לימדו לחפש אחר מקומות בסביבתכם.



תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

1 ברשימת היישומים, בחרו **Places**.

- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.
- המכשיר שלכם ישמור קבצי משתמש של יישומים שהורדו בזיכרון הפנימי.



◀ הורדת יישום

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **חנות Play**.
- 2 חפשו אחר יישום והורידו אותו להמכשיר שלכם. לאחר תום ההורדה, המכשיר יתקין את היישום אוטומטית.

◀ הסרת יישום

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **חנות Play**.
- 2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **היישומים שלי**.

2 עלימנת לחפש אחר עסקים או מקומות בקירבת מיקום מסויים, בחרו במיקומכם ← **Enter an address**.

3 בחרו בקטגוריה. המכשיר שלכם יחפש אחר מקומות בסביבת מיקומכם הנוכחי המשוייכים לקטגוריה זו.

4 בחרו בשמו של מקום עלימנת להציג את פרטיו.

ניתן להוסיף קטגוריות נוספות בלחיצה על לחצן האפשרויות ובחירת **Add a search**.



חנות Play

ניתן לשפר את חוויית השימוש במכשיר שלכם עלייד התקנת יישומים נוספים. חנות Play מספקת דרך מהירה וקלה לרכוש יישומים ניידים.

3 בחרו בפריט.

4 בחרו **הסר התקנה** < **אישור**.

Samsung Apps

יישומי סמסונג מאפשרים לכם להוריד בפשטות ובקלות מגוון רחב של יישומים ועידכונים למכשיר שלכם. באמצעות היישומים המותאמים מ-Samsung Apps, יהפוך המכשיר שלכם לחכם יותר. בידקו את היצע היישומים השימושיים ושפרו את חייכם הניידים.

1 ברשימת היישומים, בחרו **Samsung Apps**.

2 חפשו והורידו יישומים או ווידג'טים בהתאם לצורך.



- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.
- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.
- לפרטים, בקרו בכתובת www.samsungapps.com IX
עיינו בעלון המידע של Samsung Apps.

YouTube

לימדו להציג ולהעלות סרטוני וידאו באמצעות שירות שיתוף סרטוני הווידאו YouTube™.



- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.
- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

מספר	פעולה
1	השהיית או המשך הצפייה.
2	סריקה קדימה או אחורה בקובץ עלידי גרירת הבורר.
3	הצגת איכות סרטון הוידאו. תכונה זו עשויה לא להיות זמינה במספר סרטוני וידאו.
4	הוספת סרטון הוידאו לרשימת הצפייה.
5	שלחית כתובת האינטרנט (URL) לאחרים.
6	חיפוש אחר סרטוני וידאו.
7	סיבוב המסך למצב אנכי.

טעינת סרטוני וידאו

1 ברשימת היישומים, בחרו **YouTube**.


צפייה בסרטוני וידאו



1 ברשימת היישומים, בחרו **YouTube**.

2 בחרו בסרטון וידאו.

3 סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

4 שילטו בצפייה באמצעות הבקרים המוצגים.



- 2 בחרו **ACCOUNT**.
ניתן להקליט ולהעלות סרטון וידאו עלידי בחירת .
- 3 בחרו בחשבון ה-Google במידה והוא מקושר ל-Youtube.
לחלופין, ניתן לבחור ב-**Add account** ולהגדיר חשבון לצורך כניסה ל-Youtube.
- 4 בחרו  ← סרטון וידאו.
במידה ואתם מעלים סרטון וידאו בפעם הראשונה, בחרו בסוג חיבור הרשת לצורך העלאת הסרטון.
- 5 הזינו את פרטי הסרטון שמועלה לשירות ובחרו **Upload**.

חיבורי USB

לימדו לחבר את המכשיר שלכם למחשב באמצעות כבל USB.

אל תנתקו את כבל ה-USB מהמחשב כאשר המכשיר מבצע העברה או גישה למידע. פעולה זו עשויה לגרום לאובדן מידע או נזק למכשיר.



לתוצאות מיטביות, חברו את כבל ה-USB ישירות למחבר ה-USB של המחשב. העברת המידע עשויה להכשל כתוצאה מהשימוש במרכזיית USB.



חיבור באמצעות Samsung Kies

וידאו שתוכנת Samsung Kies מותקנת במחשב שלכם. ניתן להוריד את התוכנה מאתר האינטרנט של סמסונג (www.samsungmobile.co.il).

תוכנת Samsung Kies תואמת למחשבי Windows
Macintosh-I.



- 1 חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB. תוכנת Samsung Kies תופעל אוטומטית. במידה והתוכנה אינה מופעלת אוטומטית, בצעו הקשה כפולה על סמל תוכנת Samsung Kies במחשב שלכם.
- 2 העבירו קבצים בין המכשיר שלכם והמחשב. למידע נוסף, פנו לקבצי העזרה של Samsung Kies.


3 בחרו **מחובר כהתקן מדיה ← מצלמה (PTP)**.

4 העבירו קבצים בין המכשיר שלכם והמחשב.

Wi-Fi

לימדו להשתמש ביכולות הרשת האלחוטית של המכשיר שלכם להפעלה והתחברות לכל רשת אלחוטית מקומית (WLAN) התואמת לתקני IEEE 802.11.

ניתן להתחבר לאינטרנט או התקני רשת אחרים בכל מקום שבו קיימת נקודת גישה (Access Point) או נקודת חיבור אלחוטית (Hotspot).

 המכשיר שלכם עושה שימוש בתדר לא־הרמוני ומיועד לשימוש בכל המדינות באירופה. השימוש ברשת תקשורת אלחוטית מקומית (WLAN) במדינות האיחוד האירופי מותר ללא כל מגבלה בתוך מבנים, אך הוא אסור לשימוש מחוץ למבנים בצרפת.

חיבור באמצעות Windows Media Player

וידאו שתוכנת Samsung Kies מותקנת במחשב שלכם.

1 חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 הפעילו את תוכנת Windows Media Player לסינכרון קבצי מוסיקה.

חיבור כמצלמה

ניתן לחבר את המכשיר שלכם למחשב כמצלמה ולגשת לקבצים במכשיר שלכם.

 השתמשו במצב חיבור USB זה כאשר המחשב שלכם אינו תומך בפרוטוקול העברת המדיה (MTP) או שלא קיים עבורו דרייבר USB למכשיר המותקן.

1 חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 לחצו על סרגל סמלי החיווי וגררו אותו מטה להצגת לוח ההתראות.

◀ הפעלת הרשת האלחוטית

ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** וגררו את מפסק ה-Wi-Fi ימינה.



התקן הרשת האלחוטית פועל ברקע וצורך כוח רב מהסוללה. לחיסכון בכוח סוללה, הפעילו את הרשת האלחוטית רק כאשר אתם זקוקים לה.

◀ איתור נקודת גישה לרשת אלחוטית והתחברות לרשת

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← Wi-Fi. המכשיר שלכם יחפש אוטומטית אחר נקודות גישה זמינות לרשתות אלחוטיות.
- 2 בחרו בנקודת גישה לרשת.

- 3 הזינו את סיסמת ההתחברות לנקודת הגישה לרשת (במידה ונדרש).

- 4 בחרו **התחבר**.

◀ הוספה ידנית של נקודת גישה לרשת אלחוטית

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← Wi-Fi ← **הוסף רשת**.
- 2 הזינו את שם נקודת הגישה לרשת (SSID) ובחרו בסוג האבטחה.
- 3 קיבעו את הגדרות האבטחה בהתאם לסוג האבטחה שבחרתם ובחרו **שמור**.

◀ התחברות לנקודת גישה רשת אלחוטית באמצעות הגדרת חיבור מאובטח

ניתן להתחבר לנקודת גישה מאובטחת באמצעות כפתור WPS או קוד זיהוי WPS. לשימוש בשיטה זו, על נקודת הגישה שלכם לרשת האלחוטית להיות מצוידת בכפתור WPS.

חיבור באמצעות כפתור WPS

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **Wi-Fi**.
- 2 בחרו בנקודת גישה בעלת WPS ובחרו **הצג אפשרויות מתקדמות**.
- 3 בחרו בתפריט **WPS**.
- 4 בחרו **לחץ על לחצן** ← **התחבר**.
- 5 לחצו על כפתור ה-WPS שבנקודת הגישה בתוך 2 דקות.

חיבור באמצעות קוד זיהוי WPS

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **Wi-Fi**.
- 2 בחרו בנקודת גישה בעלת WPS ובחרו **הצג אפשרויות מתקדמות**.
- 3 בחרו בתפריט **WPS**.
- 4 בחרו **קוד PIN מנקודת הגישה** להגדרת קוד הזיהוי או בחרו **קוד PIN מהתקן זה** לשימוש בקוד הזיהוי ל-WPS של המכשיר שלכם.
- 5 בחרו **התחבר**.
- 6 בנקודת הגישה, הזינו את קוד הזיהוי (PIN) ולחצו על כפתור ה-WPS.

◀ הגדרת כתובת IP קבועה

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **Wi-Fi**.

2 בחרו נקודת גישה ← **הצג אפשרויות מתקדמות.**

3 בחרו בתפריט **הגדרות IP.**

4 בחרו **סטטי.**

5 שנו את הגדרות ה-IP.

6 בחרו **התחבר.**


❖ שינוי הגדרות התקשורת האלחוטית

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות ← Wi-Fi ← מתקדם.**

2 שנו את האפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
הודעת רשת	קיבעו שהמכשיר שלכם יספק התראה כאשר הוא מזהה נקודת גישה חופשית לרשת אלחוטית.


אפשרות	פעולה
השאר את Wi-Fi פועל במצב שינה	קיבעו האם להשאיר את התקן הרשת האלחוטית מופעל כאשר המכשיר במצב שינה או לכבות אותו.
חפש שירות אינטרנט	קיבעו לבדוק האם מתאפשרת גישה לשירותי אינטרנט באמצעות נקודת הגישה הנוכחית.
פס תדרי Wi-Fi	בחרו בתחום התדר של התקשורת האלחוטית.
כתובת MAC	הצגת כתובת ה-MAC.
כתובת IP	הצגת כתובת ה-IP.

ניתן לחבר את המכשיר שלכם למספר מכשירים ולשלוח מידע עלידי בחירת **חיבור מרובה**. 

שליחת מידע ברשת אלחוטית

1 בחרו בקובץ או פריט מהיישום המתאים.

2 בחרו באפשרות שליחה של המידע ברשת אלחוטית.

 אופן בחירת האפשרות השליחה עשוי להשתנות בהתאם לסוג המידע שברצונכם לשלוח.

3 חפשו אחר ובחרו מכשיר בעל חיבור תקשורת אלחוטית.

קבלת מידע ברשת אלחוטית

כאשר תתבקשו, בחרו אישור עלימנת לאשר את קבלת המידע. המידע שהתקבל יישמר בתיקיית ShareViaWifi.

Wi-Fi Direct

לימדו להשתמש בתכונת חיבור רשת אלחוטית ישיר (Wi-Fi Direct) עלימנת לחבר שני מכשירים באמצעות רשת אלחוטית מבלי שתדרש לשם כך נקודת גישה.

חיבור המכשיר שלכם למכשיר אחר

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **Wi-Fi Direct**.

2 גררו את מפסק **Wi-Fi Direct** ימינה.

3 בחרו **Wi-Fi Direct** ← **סרוק**.

4 בחרו במכשיר.

לאחר שבעליו של המכשיר השני מאשר את החיבור, המכשירים יחוברו.

AllShare Play

לימדו להשתמש בשירות AllShare Play המאפשר לכם לנגן קבצי מדיה אשר שמורים במכשירים שונים עליפני האינטרנט. ניתן לנגן או לשלוח כל קובץ בכל מכשיר למכשיר אחר או שרת איחסון ברשת באמצעות AllShare Play.

לשימוש בשירות AllShare Play, עליכם להתחבר תחילה לחשבון ה-Google או הסמסונג שלכם ולבצע רישום של שני מכשירים או יותר כשרתי קבצים. אופן הרישום עשוי להשתנות בהתאם לסוג המכשיר. לפרטים נוספים על השימוש ב-AllShare Play, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **שאלות נפוצות**.

שליחת קובץ

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **AllShare Play**.
- 2 בחרו במכשיר או בשרת הרשת שמכיל את קבצי המדיה.

- 3 בחרו בקטגוריית מדיה וסמנו את תיבת הבחירה של קובץ.

- 4 בחרו .

- 5 בחרו במכשיר או באיחסון הרשת לשמירת בקובץ.

שיתוף קובץ

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **AllShare Play**.

- 2 בחרו במכשיר או בשרת הרשת שמכיל את קבצי המדיה.


- 3 בחרו בקטגוריית מדיה וסמנו את תיבת הבחירה של קובץ.

- 4 בחרו  והשתמשו באפשרויות הבאות:

- להעלות הקובץ לאתר רשת חברתית, בחרו באתר הרשת החברתית מהרשימה.

- להעתקת כתובת האינטרנט (URL) של תמונה לזיכרון המכשיר, בחרו **Copy to Clipboard**.
- לשליחת כתובת האינטרנט (URL) של תמונה בהודעת דואר אלקטרוני, בחרו **Email link**.

◀ הפעלת הקבצים על מכשיר מרוחק

- תבניות הקובץ הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם למכשירים המחוברים כנגי מדיה. 
- בהתאם לחיבור הרשת, ייתכן ותדרש טעינה מוקדמת של מספר קבצים במהלך הצפייה.

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **AllShare Play**.
- 2 בחרו במכשיר או בשרת הרשת שמכיל את קבצי המדיה.
- 3 בחרו בקטגוריית מדיה וסמנו את תיבת הבחירה של קובץ.

4 בחרו .

5 בחרו במכשיר שישמש כנגן המדיה.


6 שילטו בנגינת הקובץ באמצעות לחצני המכשיר שלכם.

◀ שימוש בתכונת שידור לקבוצה

ניתן לשתף מסכים עם מספר מכשירים אחרים שמחוברים לאותה נקודת גישה לרשת אלחוטית.

1 ברשימת היישומים, בחרו **AllShare Play**.

2 בחרו בקטגוריית מדיה וסמנו את תיבת הבחירה של קובץ.

3 בחרו  **Group Cast**.

4 הזינו קוד זיהוי ובחרו **Done**.

5 בחרו אישור להפעלת Group Cast.

אפשרות	פעולה
Web storages	הצגת שרתי האיחסון שהוספו ל-AllShare Play.
Devices	הצגה או עריכה של המכשירים שהוספו ל-AllShare Play.
Setting up web services	כניסה לאתרי רשת חברתית להעלאת קבצים.
Auto Upload photos from mobile	הגדירו העלאה אוטומטית של תמונות לאיחסון ברשת כאשר אתם מחוברים.
Video quality settings	הגדירו ביצוע אופטימיזציה של איכות סרטוני הוידאו עבור המכשיר שלכם בעת נגינת סרטוני וידאו שנשמרו במחשב.

6 במכשיר אחר, הצטרפו ל-Group Cast באמצעות קוד הזיהוי.

ניהול התכנים בשרת האיחסון ברשת

1 ברשימת היישומים, בחרו **AllShare Play**.

2 בחרו בשרת האיחסון.

3 הציגו ונהלו את הקבצים שלכם.

שינוי הגדרות AllShare Play

1 ברשימת היישומים, בחרו **AllShare Play**.

2 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **Settings**.

3 עירכו את ההגדרות הבאות:

שיתוף רשת התקשורת הניידת של המכשיר שלכם באמצעות רשת תקשורת אלחוטית

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **הגדרות נתב אלחוטי נייד**.

2 גררו את מפסק **נתב אלחוטי נייד** ימינה להפעלת שיתוף הרשת הנייד באמצעות תקשורת Wi-Fi.

3 בחרו **נתב אלחוטי נייד** ← **הגדר תצורה** לקביעת הגדרות הרשת לשימוש במכשיר שלכם כנקודת גישה.

אפשרות	פעולה
סוס של הרשת	עירכו את שם המכשיר שיוצג למכשירים אחרים.
הסתר את ההתקן שלי	הגדירו למנוע ממכשירים אחרים לאתר את המכשיר שלכם.

אפשרות	פעולה
Lock AllShare Play	הגדירו נעילה של AllShare Play באמצעות סיסמת חשבון הסמסונג שלכם.
Language	הגדירו את שפת התצוגה.
About	הציגו מידע אודות AllShare Play.

שיתוף רשת התקשורת הניידת

לימדו לשתף את חיבור התקשורת הנייד של המכשיר שלכם עם מכשירים אחרים.



ניתן להגביל את שיתוף הרשת הניידת למכשירים מסויימים. בחרו **רשימת ההתקנים המותרים**, צרו רשימת מכשירים ובחרו בשם המכשיר שלכם עלימנת לשנות את מצב השיתוף ל**התקנים מותרים בלבד**.

שיתוף הרשת הניידת של המכשיר שלכם בחיבור USB

לימדו להשתמש במכשיר שלכם כמודם אלחוטי עלידי חיבור USB שלו למחשב.

- 1 חברו את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **הגדרות נתב אלחוטי נייד**.
- 3 בחרו **שימוש כמודם סלולארי USB** עלימנת להפעיל את תכונת שיתוף הרשת הניידת בחיבור USB.

אפשרות	פעולה
אבטחה	בחרו בסוג האבטחה.
סיסמה	הזינו סיסמה למניעת גישה לא מורשת לרשת המכשיר שלכם. אפשרות זו זמינה רק כאשר אתם מגדירים את אפשרויות האבטחה.
הצג סיסמה	קיבעו להציג את הסיסמה שלכם תוך שאתם מזינים אותה.
הצג אפשרויות מתקדמות	בחירת ערוץ שידור.

- 4 בחרו **שמור**.
- 5 במכשיר אחר, אתרו את שם המכשיר שלכם והתחברו לרשת הניידת.

Bluetooth

לימדו להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירים אחרים באמצעות תקשורת Bluetooth.



- סמסונג אינה אחראית לאובדן או שימוש לא ראוי במידע שנשלח או התקבל באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית.
- וודאו תמיד שהמכשירים שעימם אתם משתפים ומקבלים מידע אמינים ומאובטחים כראוי.
- טווח הפעולה עשוי להתקצר במידה וקיימים עצמים חוצצים בין המכשירים.
- חלק מהמכשירים, לרוב כאלו שלא נבחנו ואושרו על ידי Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר שלכם.

עלימנט לעצור את שיתוף חיבור הרשת הניידת, בטל את הסימון שלצד **שימוש כמודם סלולארי USB**.



שיטת השיתוף של חיבור הרשת עשויה להיות שונה בהתאם למערכת ההפעלה של המחשב.

שיתוף הרשת הניידת של המכשיר שלכם בחיבור Bluetooth

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **הגדרות נתב אלחוטי נייד**.

2 בחרו **שימוש כמודם Bluetooth** עלימנט להפעיל את תכונת שיתוף הרשת הניידת בחיבור Bluetooth.

3 במכשיר אחר, אתרו את המכשיר שלכם ובצעו עימו צימוד.

וודאו שהפעלתם את התקן ה-Bluetooth ואת הגדרת ההצגה של המכשיר לצורך גילוי.

- המנעו משימוש בהתקן ה-Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמא, הפצה לא חוקית של עותקי קבצים או ציטוט לא חוקי לתקשורת למטרות מסחריות). סמסונג אינה אחראית לתוצאות שימוש לא חוקי בתכונת ה-Bluetooth.

◀ הפעלת התקן ה-Bluetooth

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** וגררו את מפסק ה-Bluetooth ימינה.

◀ איתור וצימוד למכשיר אחר

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← Bluetooth ← **סרוק**.
- 2 בחרו התקן.

3

בחרו **אישור** לתיאום קוד זיהוי ה-Bluetooth בין שני המכשירים. לחלופין, הזינו קוד זיהוי Bluetooth ובחרו **אישור**.

כאשר בעליו של המכשיר האחר יאשר את החיבור או יזין את אותו קוד זיהוי, יושלם הצימוד. במידה והצימוד הוגדר בהצלחה, המכשיר יחפש אוטומטית אחר שירותים זמינים.




מספר מכשירים, במיוחד דיבוריות אישיות או מערכות דיבורית לרכב, עשויים להיות בעלי קוד זיהוי Bluetooth קבוע, כמו למשל 0000. במידה ולמכשיר האחר יש קוד זיהוי, עליכם להזין אותו.

◀ שליחת מידע בתקשורת Bluetooth

- 1 בחרו קובץ או פריט מהיישום המתאים.

2 בחרו באפשרות שליחת המידע באמצעות חיבור Bluetooth.

אופן בחירת האפשרות עשוי להשתנות בהתאם לסוג המידע. 

3 חפשו אחר התקן ובצעו צימוד עם התקן Bluetooth.

קבלת מידע בתקשורת Bluetooth

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **Bluetooth** וסמנו את תיבת הסימון שלצד שמו של המכשיר שלכם.

לבחירת משך הזמן שבו יהיה המכשיר שלכם גלוי, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **משך זמן לגילוי**. 

2 כאשר תתבקשו, בחרו **אישור** להתאמה של קוד זיהוי Bluetooth או הזינו את קוד זיהוי ה-Bluetooth ובחרו **אישור** (במידה ונדרש).

3 בחרו **קבל** עלימנת לאישור החיבור בין המכשירים. המידע שהתקבל נשמר בתיקיית Bluetooth. במידה וקיבלתם פרטי איש קשר, הם ישמרו אוטומטית ברשימת אנשי הקשר שלכם.

GPS

המכשיר שלכם מצויד במקלט מערכת מיקום עולמית (GPS). לימדו להפעיל את שירותי המיקום.

לקליטה משופרת של אותות ה-GPS, המנעו מלהשתמש במכשיר שלכם בתנאים הבאים:

- בין בניינים, במנהרות או מעברים תת־קרקעיים, או בתוך בניינים.
- במזג אוויר גרוע.
- בסביבת קווי מתח גבוה או שדות אלקטרומגנטיים.
- בכלי רכב עם חלונות בעלי ציפוי הגנת שמש.



אל תגעו באזור האנטנה הפנימית או תכסו אזור זה באמצעות הידיים או עצמים אחרים במהלך השימוש בתכונת ה-GPS.




תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.

◀ הפעלת שירותי המיקום

עליכם להפעיל את שירותי המיקום עלימנת למצוא את מיקומכם ולחיפוש במפה.

1 / ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **שירותי מיקום**.

2 עירכו את ההגדרות הבאות:

אפשרות	פעולה
שימוש ברשת אלחוטית	הגדירו את הרשת האלחוטית ו/או הרשתות הניידות לאיתור מיקומכם.
שימוש ברשת אלחוטית	השימוש ברשתות תקשורת ניידות עשויה לשאת בעלויות נוספות. 
השתמש בלוויני GPS	הגדירו שימוש בלוויני ה-GPS לאיתור מיקומכם.
השתמש בסיוע חיישנים	הגדירו שימוש בחיישנים לשיפור איתור מיקומם של הולכי רגל כאשר אות ה-GPS חלש או משובש. עשויים להיות הבדלים בין הערכות החיישן למיקומכם האמיתי.

הגדרת חיבורי VPN

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות נוספות**
← **הגדרות VPN** ← **הוסף רשת VPN**.

2 עירכו את האפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
שם	הזינו שם עבור שרת ה-VPN.
סוג	בחרו בסוג ה-VPN
כתובת שרת	הזינו את כתובת ה-IP של שרת ה-VPN.
סוד L2TP	הזינו סיסמת L2TP סודית.
מזהה IPsec	הזינו שם משתמש.
מפתח IPsec משותף מראש	הזינו מפתח אבטחה ששותף מראש.

אפשרות	פעולה
מיקום וחיפוש Google	הגדירו למכשיר להשתמש במיקומכם הנוכחי עבור חיפוש Google ושירותי Google אחרים.

חיבורי VPN

לימדו ליצור רשתות וירטואליות פרטיות (VPN) ולהתחבר אילהן באופן מאובטח באמצעות האינטרנט.

- על המכשיר שלכם להיות מוגדר כבר לגישה לאינטרנט. במידה ויש לכם בעיה להתחבר לאינטרנט, עליכם לערוך את החיבורים. במידה ואינכם בטוחים אילו נתוני התחברות להזין, שאלו את מנהל ה-VPN שלכם.
- לשימוש בתכונה זו, עליכם להפעיל את תכונת נעילת המסך.

אפשרות	פעולה
הצג אפשרויות נוספות	בחרו לעריכת אפרויות הרשת המתקדמות.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לסוג ה-VPN שנבחר. 

3 לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

❏ חיבור לרשת פרטית

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **הגדרות VPN**.

2 בחרו ברשת הפרטית שאליה ברצונכם להתחבר.

3 הזינו את שם המשתמש ואת הסיסמה ובחרו **התחבר**.

אפשרות	פעולה
אישור משתמש IPSec	בחרו בתעודת הרשאת המשתמש שתשמש את שרת ה-VPN לזיהויכם. ניתן לייבא תעושות הרשאה משרת ה-VPN או להוריד אותן מהאינטרנט.
אישור CA של IPSec	בחרו בתעודת סמכות ההקצאה של תעודת ההרשאה (CA) שתשמש את שרת ה-VPN לזיהויכם. ניתן לייבא תעושות הרשאה משרת ה-VPN או להוריד אותן מהאינטרנט.
אישור שרת IPSec	בחרו בתעודת ההרשאה של השרת שתשמש את שרת ה-VPN לזיהויכם. ניתן לייבא תעושות הרשאה משרת ה-VPN או להוריד אותן מהאינטרנט.
הצפנת PPP (MPPE)	הגדירו הצפנה של המידע לפני שליחתו לשרת ה-VPN.

כלים

מחשבון

לימדו לבצע פעולות חישוב באמצעות המכשיר שלכם.

ביצוע פעולות חישוב

1 ברשימת היישומים, בחרו **מחשבון**.

2 השתמשו במקשי תצוגת המחשבון לביצוע פעולות חישוב בסיסיות.



סובבו את המכשיר למצב רוחבי לשימוש במחשבון מדעי. במידה וביטלתם את תכונת סיבוב התצוגה בעת סיבוב המכשיר, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **מחשבון מדעי**.

הצגת היסטוריית החישובים

1 ברשימת היישומים, בחרו **מחשבון**.

2 בצעו את החישוב.

3 בחרו  להסתרת לוח המקשים של המחשבון. תוצג היסטוריית החישובים שבוצעו.

שעון

לימדו להגדיר ולשלוט בהתראות ובשעונים עולמיים. ניתן גם להשתמש בשעון־עצר, במונה ספירה לאחור ובשעון שולחני.

הגדרת התראה

1 ברשימת היישומים, בחרו **שעון** ← **התראה**.

2 בחרו **צור התראה**.

3 קיבעו את פרטי ההתראה.

גררו את מפסק **התראה חכמה** ימינה עלימנת להפעיל הדמיית קולות מן הטבע לפני ההתראה עצמה.

4 לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

 להפסקת ההתראה, בחרו בסמל השעון שלצד ההתראה. למחיקת התראה, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **מחק**.

← הפסקת התראה

כאשר ההתראה מושמעת,

• להפסקת ההתראה, גררו את  אל מחוץ לרדיוס המעגל הגדול.

• עלימנת להשתיק את ההתראה למשך זמן הנודניק, גררו את  אל מחוץ לרדיוס המעגל הגדול.

← הגדרת שעון עולמי

1 ברשימת היישומים, בחרו **שעון ← עולמי ← הוסף עיר**.

2 הזינו שם עיר או בחרו אחת מרשימת הערים.

• לבחירת העיר הנוכחית בה אתם נמצאים, בחרו .

• לבחירת העיר במפת העולם, בחרו .

 להגדרת שעון קיץ לשעון העולמי, לחצו והחזיקו על השעון העולמי ובחרו **הגדרות DST**.

← שימוש בשעון־עצר

1 ברשימת היישומים, בחרו **שעון ← עצר**.

2 בחרו **התחל** עלימנת להתחיל במדידת הזמן.

3 בחרו **הקפה** להזנת זמן הקפה.

4 לאחר שסיימתם, בחרו **עצור**.


5 בחרו **איפוס** עלימנת למחוק את הזמנים שהוזנו.

שימוש בטיימר

1 ברשימת היישומים, בחרו **שעון** ← **טיימר**.

2 קיבעו את משך הזמן שימנה לאחר.

3 בחרו **התחל** עלימנת להתחיל בספירה לאחר.

4 כאשר הספירה לאחר מסתיימת, גררו את  אל מחוץ לרדיוס המעגל הגדול להפסקת ההתראה.

שימוש בשעון השולחני

השעון השולחני מציג את השעה והתאריך הנוכחיים, ואת מזג האוויר.

1 ברשימת היישומים, בחרו **שעון** ← **שולחני**.

2 בחרו  למעבר לתצוגת מסך מלא של השעון השולחני.

3 לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **הגדרות**.

4 עירכו את האפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
הסתר שורת מצב	קיבעו האם להסתיר או להציג את שורת המצב.
טפט	בחרו בתמונת רקע עבור השעון השולחני.
תצוגת שעה/לוח שנה	קיבעו האם להציג את השעון או את לוח השנה.
AccuWeather	קיבעו להצגת מזג האוויר במיקומכם הנוכחי. תוכלו גם להגדיר שהשעון השולחני יתעדכן אוטומטית במידע העדכני ביותר ולבחור ביחידת המדידה של הטמפרטורה.
בהירות	שנוו את בהירות התצוגה.

אפשרות	פעולה
תחנת עגינה	שנו את ההגדרות השימוש בתחנת עגינה שולחנית עם המכשיר שלכם.

Dropbox

לימדו להשתמש בשירות ענן האיחסון של Dropbox לשמירה ושיתוף של הקבצים שלכם עם אחרים. כאשר אתם שומרים קבצים לתיקיית ה-Dropbox שלכם, המכשיר שלכם מסנכרן אותם אוטומטית עם שרת הרשת וכל מחשב אחר שמותקנת בו תוכנת Dropbox.

הפעלת Dropbox

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **Dropbox** ← **Start**.
- 2 בחרו **I'm already a Dropbox user**.

במידה ואתם משתמשים חדשים, בחרו **I'm new to Dropbox** להגדרת חשבון.


3 הזינו כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה, ובחרו **Log in**.

4 בחרו **Next**.

5 בחרו **Turn on** להעלאה אוטומטית של תמונות וסרטוני וידאו שצולמו באמצעות מצלמת המכשיר שלכם.

העלאת קבצים לתיקיית ה-Dropbox שלכם


1 ברשימת היישומים, בחרו **Dropbox**.

2 בחרו  ← **Photos or videos** או **Other files**.

3 בחרו קבצים.

4 בחרו **Dropbox** ← תיקייה.

סוג	תבנית קובץ
וידאו	mkv , flv , wmv , avi , mp4 , 3gp
מוסיקה	wma , m4a , aac , 3ga , mp3
צליל	amr , midi , imy , xmf , mmf , wav
אחרים	xlsx , xls , txt , pptx , ppt , pdf , docx , doc , jar , jad , vnt , vcs , vcf , vbm , html , htm , der , crt

- מספר תבניות קבצים אינן נתמכות בהתאם לתוכנת המכשיר. 
- במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הזמין, יתכן ותתרחש שגיאה במהלך ניסיון פתיחת הקובץ.

◀ הצגת קבצים

1 ברשימת היישומים, בחרו **הקבצים שלי**.

5 בחרו **Upload**.

6 הקבצים בתיקייה יסונכרו לשרת הרשת ולמחשב בבית.

◀ הצגת קבצים

1 ברשימת היישומים, בחרו **Dropbox** ← .

2 בחרו בקובץ.



הקבצים שלי

לימדו לגשת לסוגי קבצים ששמורים במכשיר שלכם.

◀ תבניות קבצים נתמכות

המכשיר שלכם תומך בתבניות הקבצים הבאות:

סוג	תבנית קובץ
תמונה	png , jpg , gif , bmp

- עלי־מנת לחזור רמה אחת בסיפריית הקבצים, בחרו .
- עלי־מנת לחזור לסיפריית הבית, בחרו .


מרשימת התיקיות, לחצו על לחצן האפשרויות לגישה לאפשרויות הבאות:

- ליצירת תיקייה חדשה, בחרו **צור תיקייה**.
- למחיקת קבצים או תיקיות בחרו **מחק**.
- לשינוי מצב התצוגה, בחרו **הצג לפי**.
- לחיפוש אחר קבצים שנשמרו במכשיר שלכם, בחרו **חיפוש**.
- לשינוי מצב התצוגה, בחרו **סדר לפי**.
- למיון קבצים או תיקיות, בחרו **מיון לפי**.
- לשליחת קובץ לאחרים או עלי־מנת לשתף אותו, בחרו **שתף באמצעות**.

- להעברה או העתקה של קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת, בחרו **העבר** או **העתק**.
- לשינוי שם קובץ או תיקייה, בחרו **שנה שם**.
- לשינוי הגדרות מנהל הקבצים, בחרו **הגדרות**.

NFC

המכשיר שלכם מאפשר לקרוא תגי תקשורת בטווח קצר (NFC) שמכילים מידע אודות מוצרים. ניתן גם להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכוש כרטיסים לתחבורה ציבורית או אירועים לאחר הורדת היישומים הנדרשים.

 במידה והמסך נעול, המכשיר שלכם לא יקרא תגי NFC או יקבל מידע.

◀ הפעלת תכונת ה-NFC

ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **NFC**.

◀ קריאת המידע מתג NFC

לאחר שהפעלתם את תכונת ה-NFC, המכשיר שלכם יקרא מידע על המוצר כאשר אתם מציבים אותו בקרבת תג NFC. המידע מהתג יוצג בצג המכשיר שלכם.

◀ ביצוע רכישה באמצעות תכונת ה-NFC

לפני שתוכלו להשתמש בתכונת ה-NFC לביצוע תשלומים, עליכם להרשם לשירות תשלום נייד. להרשמה או לקבלת פרטים על השירות, צרו קשר עם ספק השירות.

1 הצמידו את גב המכשיר שלכם לקורא כרטיסי ה-NFC.

2 כשתתבקשו, הזינו את קוד הזיהוי האישי והצמידו שוב את גב המכשיר לקורא רטיסי ה-NFC (במידה ונדרש).

◀ שליחת בידע באמצעות Android Beam

באמצעות תכונת Android Beam, ניתן לשלוח מידע, כמו עמודי אינטרנט ואנשי קשר, למכשירים בעלי יכולת NFC.

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **Android Beam**.

2 גררו את מפסק **Android Beam** ימינה.

3 פיתחו עמוד אינטרנט או בחרו בפריט מהיישום המתאים.

4 הצמידו את גב המכשיר שלכם לגבו של מכשיר אחר.

5 געו במסך המכשיר שלכם.

המידע במכשיר שלכם ישלח ויוצג במסך של המכשיר השני.

שליחת מידע באמצעות S Beam

באמצעות תכונת S Beam, ניתן לשלוח מידע, כמו קבצי מוסיקה, סרטוני וידאו, תמונות ומסמכים.



המנעו מלשלוח מידע אשר מוגן בזכויות יוצרים באמצעות S Beam. דבר זה עשוי להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרים. סמסונג אינה אחראית לכל נושא חוקיות שיגרם כתוצאה משימוש לא חוקי שיבצע המשתמש במידע המוגן בזכויות יוצרים.

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **S Beam**.

2 גררו את מפסק **S Beam** ימינה.


3 הפעילו יישום העושה שימוש בקבצי מוסיקה, סרטוני וידאו, תמונות, או מסמכים.

4 פיתחו או הפעילו קובץ.

5 הצמידו את גב המכשיר שלכם לגבו של מכשיר אחר.

6 געו במסך המכשיר שלכם.

המידע במכשיר שלכם ישלח ויוצג במסך של המכשיר השני.



במידה ושני המכשירים מנסים לשלוח מידע בו־זמנית, ההעברה תכשל.



חיפוש

לימדו לבצע חיפוש אחר מידע במכשיר שלכם או מידע באינטרנט.


- 1 ברשימת היישומים, בחרו **חפש**.
- 2 הזינו מילת חיפוש ובחרו 🔍.
- 3 לחיפוש מידע קולי, בחרו 🗣️ ואימרו את מילת החיפוש למיקרופון המכשיר.
- 4 בחרו בתוצאת חיפוש.

SIM Toolkit

השתמשו במגוון שירותים נוספים המוצעים עלידי ספק השירות. בהתאם לכרטיס ה-SIM או USIM שלכם, עשוי יישום זה להקרא בשם אחר. ברשימת היישומים, בחרו **SIM Toolkit**.

S Voice

לימדו להשתמש בתכונת הפקדות הקוליות המסופקת עלידי יישום S Voice. ניתן לחייג מספר טלפון, לשלוח הודעה, לכתוב תזכיר, או לבצע משימות אחרות באמצעות דיבור אל המכשיר.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

- 1 ברשימת היישומים, בחרו **S Voice**.
- 2 אימרו את הפקודה אל המיקרופון. לאמירת פקודה חדשה, בחרו 🗣️.

ניתן לכבות את הפקודות הקוליות עלידי בחירת .

הגדרות

גישה לתפריט ההגדרות

1 ברשימת היישומים, בחרו **הגדרות**.

2 בחרו בקטגוריית הגדרות ולאחר מכן בחרו באפשרות.

Wi-Fi

הפעילו את תכונת ה-Wi-Fi והתחברו לאינטרנט אל למכשירי רשת אחרים.

Bluetooth

הפעילו את תכונת ה-Bluetooth והחליפו מידע בטווחים קצרים.

שימוש בנתונים

עיקבו אחר נפח תעבורת הנתונים שלכם והתאימו את ההגדרות בהתאם למגבלות.

- **נתונים בנייד:** קיבעו להשתמש בחיבורי נתונים בכל רשת ניידת.

- **הגדר מגבלה על נתוני טלפון נייד:** קיבעו מגבלה על השימוש בנתוני נייד.

- **מחזור שימוש בנתונים:** שנו את ההגדרות עבור מחזור ההגבלה.

לשימוש באפשרויות נוספות, לחצו על לחצן האפשרויות.

- **נדידת נתונים:** קיבעו להשתמש בחיבורי נתונים כאשר אתם בנדידה.

- **הגבלת נתוני רקע:** קיבעו לביטול סינכרון ברקע במהלך השימוש ברשת התקשורת הניידת.

- **הצגת שימוש ב-Wi-Fi:** קיבעו להציג את תעבורת הנתונים בתקשרות Wi-Fi.

הגדרות נוספות

שנו את ההגדרות לשליטה על חיבורים למכשירים אחרים ורשתות.

מצב טיסה

הפעילו את מצב הטיסה וביטול כל התכונות האלחוטיות של המכשיר שלכם. ניתן להשתמש רק בשירותים שאינם מבוססי רשת.

Kies באמצעות Wi-Fi

חברו את המכשיר שלכם לתוכנת Samsung Kies באמצעות רשת תקשורת אלחוטית (Wi-Fi).

הגדרות VPN

הגדירו והתחברו לרשתות וירטואליות פרטיות (VPN).

הגדרות נתב אלחוטי נייד

- **שימוש כמודם סלולארי USB:** הגדירו שימוש במכשיר שלכם כמודם אלחוטי באמצעות חיבור USB בינו לבין המחשב.
- **נתב אלחוטי נייד:** הגדירו שימוש במכשיר שלכם כנקודת גישה אלחוטית עבור מכשירים אחרים.
- **שימוש כמודם Bluetooth:** הפעילו את תכונת שיתוף הרשת ב-Bluetooth על־מנת לשתף את הרשת הניידת שלכם עם מחשבים באמצעות Bluetooth.
- **עזרה:** הציגו מידע על השימוש בתכונות שיתוף הרשת.

NFC <

הפעילו את תכונת ה-NFC לקריאה וכתבייה של תגי NFC אשר מכילים מידע.

Android Beam <

הפעילו את תכונת Android Beam לשליחת מידע, כמו דפי אינטרנט או אנשי קשר, למכשירים בעלי יכולת NFC.

S Beam <

הפעילו את תכונת S Beam לשליחת מידע, כמו קבצי מוסיקה, סרטוני וידאו, תמונות, או מסמכים, למכשירים בעלי יכולת NFC.

Wi-Fi Direct <

הפעלת תכונת ה-Wi-Fi Direct לצורך חיבור בין שני מכשירים באמצעות רשת תקשורת אלחוטית ללא צורך בנקודת גישה לרשת.

< התקנים קרובים

- **שיתוף קבצים:** הפעילו שיתוף מדיה עלימנת לאפשר מכשירים בעלי הרשאת DLNA גישה לקבצי מדיה במכשיר שלכם.
- **תוכן משותף:** הגדירו לשיתוף התכנים שלכם עם מכשירים אחרים.
- **שם התקן:** הזינו את שם שרת המדיה של המכשיר שלכם.
- **בקרת גישה:** הגדירו אילו מכשירים יכולים לגשת ולשלוח על שרתי המדיה שלכם.
- **רשימת התקנים מותרים:** הציגו את רשימת המכשירים שרשאים לגשת למכשיר שלכם.
- **רשימת ההתקנים שאינם מותרים:** הציגו את רשימת המכשירים שהגישה שלהם למכשיר שלכם חסומה.
- **הורד אל:** בחרו את מיקום הזיכרון לשמירת קבצי מדיה שהורדו.

- **העלה מהתקנים אחרים:** הגדירו לאשר העלאת קבצים ממכשירים אחרים.

➤ רשתות תקשורת סלולרית

- **רשת נתונים מופעלת:** הגדירו שימוש בחיבורי נתונים בכל רשת ניידת.
- **נדידת נתונים:** הגדירו שימוש בחיבורי נתונים כאשר אתם בנדידה.
- **שמות נקודות גישה:** בחרו בשם נקודת הגישה (APN) עבור רשתות ניידות. ניתן להוסיף או לערוך שמות נקודת גישה. עלימנת לאפס את הגדרות שמות נקודת הגישה לברירת המחדל של המפעל, לחצו על לחצן האפשרויות ובחרו **איפוס לברירת מחדל**.
- **מצב רשת:** בחרו בסוג רשת.
- **מפעילי רשת:**
- **חפש רשתות:** חפשו אחר רשתות זמינות ובחרו רשת.

- **בחר באופן אוטומטי:** הגדירו שהמכשיר יבחר ברשת הזמינה הראשונה.

צלילים

- שנו את הגדרות הצלילים השונות של המכשיר שלכם.
- **מצב שקט:** הפעילו את המצב השקט עלימנת שהמכשיר ירטוט או לצורך השתקה של כל הצלילים, מלבד צלילי מדיה וצלצולי התראה.
- **עוצמת קול:** התאימו את עוצמת השמע עבור תכונות הצליל השונות של המכשיר שלכם.
- **עוצמת רטט:** התאימו את עוצמת הרטט.
- **צלצול ההתקן:** בחרו בצלצול ההתראה על שיחות נכנסות.
- **רטט התקן:** הוסיפו או בחרו בתבנית הרטט של המכשיר.
- **צלצול התראה:** בחרו בצליל ההתראה על אירועים.

- **רטט וצלצול:** הגדירו שהמכשיר ירטוט וישמיע צלצול עבור שיחות נכנסות.
- **צליל מקשים:** הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם לוחצים על המקשים במסך החיוג.
- **צלילי מגע:** הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם בוחרים יישום או אפשרות במסך המגע.
- **צליל נעילת מסך:** הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם נועלים או משחררים את המסך.
- **משוב ברטט:** הגדירו שהמכשיר ירטוט כאשר אתם נוגעים במסך.
- **רטט אוטומטי:** הגדירו שהמכשיר ירטוט בעת השמעת צלילים בתוכנות שהורדו.

תצוגה

שנו את הגדרות התצוגה השונות של המכשיר שלכם.

- **בהירות:** התאימו את בהירות המסך.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** בחרו את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי תאורת המסך.
- **שהות חכמה:** הגדירו למניעת כיבוי של תאורת המסך כאשר אתם מביטים במסך המכשיר.
- **סיבוב מסך אוטומטי:** הגדירו שממשק המשתמש מסתובב כאשר מסובבים את המכשיר.
- **משל תאורת מקשי מגע:** בחרו את משך התאורה שהמכשיר ממתין לפני כיבוי תאורת הרקע של לחצני המגע.
- **סגנון גופן:** שנו את סוג הגופן עבור תצוגת הטקסט.
- **גודל גופן:** שנו את גודל הגופן עבור יצירה או תצוגה של פריטים ביישומים.
- **אפקט טפט:** בחרו את מצב המסך.
- **כוון אוטו. את עצמת המסך:** הגדירו חיסכון בצריכת כוח הסוללה עלידי התאמת בהירות התצוגה.

- **הצג את אחוז הסוללה:** הגדירו תצוגה של זמן הסוללה שנותר.

- **כיוול חיישן גיירוסקופ:** ריילו את הג'יירוסקופ לזיהוי נכון של תנועה עלידי המכשיר שלכם.

- במהלך הכיוול, הציבו את המכשיר על משטח יציב. תהליך הכיוול עשוי להכשל במידה והמכשיר ירטוט או יזוז במהלך הכיוול.



- כיילו את הג'יירוסקופ כאשר אתם חווים סחיפה או תנועות לא מכוונות כאשר אתם עושים שימוש בתנועות הטייה או הזזה לצדדים או במהלך משחק במשחקים מבוססי תנועה.

טפט

שנו את הגדרות תמונת הרקע.

- **מסך הבית:** בחרו בתמונת רקע עבור מסך הבית.

- **מסך נעילה:** בחרו בתמונת רקע שתוצג כאשר המסך נעול.

- **מסכי הבית והנעילה:** בחרו בתמונת רקע עבור מסך הבית ומסך הנעילה.

נורית חיווי

שנו את הגדרות נורית החיווי.

- **טוען:** הגדירו הפעלה של נורית החיווי במהלך טעינת הסוללה.

- **סוללה חלשה:** הגדירו הפעלה של נורית החיווי כאשר טעינת הסוללה נמוכה.

- **אירוע שהוחמץ:** הגדירו הפעלה של נורית החיווי כאשר לא עניתם לשיחה, החמצתם הודעה או התראה.

חיישני תנועה

שנו את ההגדרות המכשיר שלכם אשר שולטות על תכונת זיהוי התנועה.

- **הפעלת תנועה:** הגדירו שימוש בתכונת זיהוי התנועה.
- **שיחה ישירה:** הגדירו חיוג של שיחה קולית עלידי הרמת המכשיר וקירובו לאוזן במהלך הצגת שיחה, הודעה או פרטי איש קשר.
- **התראה חכמה:** הגדירו שהמכשיר יספק התראה על שיחות שלא נענו או הודעות חדשות כאשר אתם מרימים אותו.
- **טפח פעמיים אל ראש הדף:** הגדירו מעבר לראש רשימת אנשי הקשר והודעות הדואר האלקטרוני כאשר אתם מקישים פעמיים על המסך.
- **הטה כדי לבצע זום:** הגדירו שימוש בתנועת הטייה להגדלה או הקטנה של התצוגה במהלך צפייה בתמונות או גלישה בעמודי אינטרנט.

- **הטה כדי להזיז סמל:** הגדירו הזזת פריט למקטע מסך אחר כאשר אתם לוחצים ומחזיקים על הפריט ומטים את המכשיר לימין או לשמאל.
- **הטה כדי לסייר בתמונות:** הגדירו גלילה בתצוגת תמונה עלידי הטיית המכשיר לכל כיוון כאשר התמונה בתצוגה מוגדלת.
- **נער כדי לעדכן:** הגדירו חיפוש אחר מכשירי Bluetooth עלידי ניעור של המכשיר.
- **הפוך כדי להשתיק/להשהות:** הגדירו השתקה של צלילי צלצול, השהייה של נגינת מדיה, או השתקה של הרדיו כאשר אתם מניחים את המכשיר כשפניו כלפי מטה.
- **החלק בעזרת כף היד ללכידה:** הגדירו צילום של תמונת המסך כאשר אתם מעבירים את כף היד שמאלה או ימינה עלפני המסך.
- **החלק בעזרת כף היד להשתקה/השהייה:** הגדירו השהייה של נגינת מדיה או השתקה של הרדיו כאשר אתם מניחים את כף היד עלפני המסך.

חיסכון בסוללה


הפעלת מצב חיסכון בתצרוכת הסוללה. לשינוי הגדרות החיסכון בסוללה שלהלן, בטלו את מצב החיסכון בסוללה.

- **מצב חיסכון של המעבד:** הגדירו שמכשיר יגביל את השימוש במשאבי מערכת מסויימים.
- **מצב חיסכון של המסך:** הגדירו שהמכשיר יפחית את בהירות המסך.
- **מצב צבע רקע:** הגדירו שהמכשיר יפחית את הבהירות עבור צבע הרקע של דואר אלקטרוני.
- **כבה משוב מישוש:** הגדירו למנוע מהמכשיר לרטוט כאשר אתם לוחצים על לחצן האפשרויות או לחצן החזרה, או לוחצים ומחזיקים את לחצן ההפעלה/כיבוי או לחצן הבית.
- **למד אודות חיסכון בסוללה:** הציגו מידע על צמצום בצריכת הסוללה.

אחסון

הציגו את נתוני זיכרון של המכשיר ושל כרטיס הזיכרון שלכם. ניתן גם לאתחל את כרטיס הזיכרון.

איתחול כרטיס הזיכרון ימחק באופן מוחלט את כל המידע מכרטיס הזיכרון. 

קיבולת הזיכרון הפנימי הזמינה במציאות נמוכה מהנפח המצויין מכיוון שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. 

סוללה

הציגו את צריכת המכשיר שלכם מהסוללה.

מנהל יישומים

הציגו ונהלו את היישומים שבמכשיר שלכם.

חשבונות וסינכרון

שנו את ההגדרות עבור תכונת הסינכרון האוטומטי או נהלו חשבונות עבור סינכרון.

שירותי מיקום

שנו את הגדרות שירותי המיקום.

- **שימוש ברשת אלחוטית:** הגדירו שימוש ברשתות תקשורת אלחוטית ו/או רשתות ניידות לאיתור מיקומכם.
- **השתמש בלווייני GPS:** הגדירו שימוש בלווייני GPS לאיתור מיקומכם.
- **השתמש בסיוע חיישנים:** הגדירו שימוש בחיישנים לשיפור איתור מיקומם של הולכי רגל כאשר אות ה-GPS חלש או משובש. עשויים להיות הבדלים בין הערכות החיישן למיקומכם האמיתי.

- **מיקום וחיפוש Google:** הגדירו שהמכשיר יעשה שימוש במיקומכם הנוכחי עבור חיפוש Google ושירותי Google אחרים.

אבטחה ומיקום

שנו את הגדרות האבטחה של המכשיר וכרטיס ה-SIM או ה-USIM שלכם.

- **נעילת מסך:** הפעילו את תכונת נעילת המסך.
- **אפשרויות נעילת מסך:**

ההגדרות מוצגות רק כאשר אתם מוגדרת אפשרות הנעילה בסיבוב. 

- **קיצורי דרך:** הגדירו להציג ולערוך את קיצורי הדרך ליישומים במסך הנעילה.
- **פס מידע:** הגדירו הצגת חדשות או מידע מניות במסך הנעילה.

- **גישה מהירה למצלמה:** הגדירו שהמכשיר יפעיל את המצלמה בלחיצה והחזקה על המסך וסיבוב המכשיר כאשר המסך נעול.

- **שעון:** הגדירו הצגה של השעון במסך הנעילה.

- **שעון כפול:** הגדירו הצגה של שעון כפול במסך הנעילה.

- **מזג אוויר:** הגדירו הצגה של מידע מזג אוויר במסך הנעילה.


- **אפקט גלים:** הגדירו להציג אפקט גלים במסך הנעילה.

- **טקסט עזרה:** הגדירו הצגה של טקסט העזרה במסך הנעילה.

- **הגדרת פקודה קולית:** הגדירו פקודת להפעלת יישום s Voice או ביצוע פעולה מסויימת.

• **פרטי בעלים:** הזינו את פרטיכם האישיים שיוצג במסך הנעילה.

• **הצפן את ההתקן:** הגדירו קוד זיהוי אישי או סיסמא לצורך הצפנת מידע שנשמר במכשיר. עליכם להזין את הקוד או הסיסמא בכל פעם שתפעילו את המכשיר.


 טענו את הסוללה לפני הפעלת אפשרות זו מכיוון שתהליך ההצפנה עשוי לארוך למעלה משעה.

• **הצפן כרטיס SD:**

- **הצפן כרטיס SD:** הגדירו הצפנת קבצים אשר נשמרים לכרטיס הזיכרון.

- **הצפנה מלאה:** הגדירו להצפין את כל הקבצים בכרטיס הזיכרון.

- **אל תכלול קובצי מולטימדיה:** הגדירו להצפין קבצים בכרטיס הזיכרון, מלבד קבצי מדיה.

 במידה ותאפסו את המכשיר שלכם לברירות המחדל של המפעל כאשר הגדרה זו פעילה, לא יוכל המכשיר לקרוא את הקבצים המוצפנים שלכם. בטלו הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.

- **מנהלי התקנים:** הציגו את המנהלים שאישרתם עבור המכשיר. ניתן לאפשר למנהלי המכשיר להחיל קביעות מדיניות חדשות למכשיר שלכם.
- **יישומים לא מוכרים:** הגדירו יכולת הורדה של יישומים מכל מקור. במידה ולא תבחרו אפשרות זו, מתאפשרת הורדת יישומים מהחנות בלבד.
- **הרשאות מהימנות:** קיבעו שימוש בתעודות הרשאה והמלצות עלימנת להבטיח שימוש בטוח ביישומים.
- **התקן מאחסון ההתקן:** התקינו תעודות הרשאה מוצפנות השמורות בכרטיס הזיכרון שלכם.
- **נקה אישורים:** מחקו את ההרשאות מהמכשיר ואפסו את הסיסמא.

- **שליטה מרחוק:** הגדירו לאפשר שליטה מרחוק על המכשיר דרך האינטרנט כאשר המכשיר אבד או נגנב.
- **התראת שינוי כרטיס SIM:** הפעלת תכונת האיתור של מכשיר נייד.
- **דף האינטרנט של SamsungDive:** גישה לאתר האינטרנט SamsungDive לצורך הרשמה לחשבון הסמסונג שלכם.
- **הגדר נעילה של כרטיס SIM:**
 - **נעל כרטיס SIM:** הגדירו נעילה כרטיס ה-SIM או ה-USIM. לשימוש במכשיר שלכם עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM, יהיה עליכם להזין את קוד הזיהוי (PIN).
 - **שנה PIN של SIM:** שנו את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM.
- **הפוך סיסמאות לגלויות:** קיבעו שהמכשיר יציג את הסיסמאות שלכם בעת ההזנה.

שפה ומקלדת

שנו את הגדרות הזנת הטקסט.

שפה

בחרו בשפת התצוגה של כל התפריטים והיישומים.

ברירת מחדל

בחרו בשיטת הזנת הטקסט.

הקלדה קולית של Google

הפעילו את תכונת ההזנה הקולית של Google להזנה קולית של טקסט. לשינוי הגדרות ההזנה הקולית, בחרו .

• **בחר שפות קלט:** בחרו בשפות ההזנה עבור הזיהוי הקולי של Google.

• **חסום מילים פוגעניות:** הגדירו למנוע מהמכשיר זיהוי של מילים פוגעניות בהזנה קולית.

מקלדת של Samsung

לשינוי הגדרות מקלדת Samsung, בחרו .

• **סוגי מקלדת לרוחב:** בחרו בסוג מקלדת.

• **שפת קלט:** בחרו בשפות הזנת הטקסט של המקלדת.

• **השלמת מילים:** הפעילו את מצב 9D לחיזוי מילים בהתבסס על ההזנה שביצעתם והצגת מילים מוצעות. ניתן גם להתאים את הגדרות חיזוי המילים.

• **הקלדה רציפה:** הגדירו הזנת טקסט באמצעות החלקת האצבע על־פני המקלדת.

• **החלקת מקלדת:** הגדירו העברת הזנת טקסט בין מצבי הזנה על־ידי החלקת האצבע שמאלה או ימינה על־פני המקלדת.

• **כתב יד:** הפעלת מצב כתב־יד. ניתן גם לשנות את הגדרות מצב כתב־יד, כמו זמן הזיהוי, עובי העט או צבע העט.

• **קלט קול:** הפעילו את אפשרות ההכתבה הקולית להזנה קולית של טקסט.

◀ פקודות קול ליישומים

הגדירו שהמכשיר יזהה פקודות קוליות לשליטה במכשיר. ניתן לבחור בתכונות שעליהן תתבצע שליטה באמצעות פקודות קוליות.

◀ מזהה קולות

בחרו במנוע זיהוי הקול.

◀ חיפוש קולי

האפשרויות הבאות זמינות עבור הזיהוי הקולי של Google:

- **שפה:** בחרו בשפות ההזנה עבור הזיהוי הקולי של Google.
- **SafeSearch:** בחרו את רמת הסינון של טקסט ותמונות מתוצאות החיפוש הקולי.
- **חסום מילים פוגעניות:** הגדירו למנוע מהמכשיר זיהוי של מילים פוגעניות בהזנה קולית.

- **הפיכה אוטו' לאותיות גדולות:** קיבעו שהמכשיר ישנה אוטומטית אות לועזית בתחילת משפט לאות גדולה.
- **פיסוק אוטומטית:** קיבעו שהמכשיר יזין אוטומטית סימני פיסוק בעת הצורך.
- **תצוגה מקדימה של תו:** הגדירו שהמכשיר יציג תמונה של כל תו שעליו אתם מקישים.
- **רטט באמצעות הקשת מקשים:** קיבעו שהמכשיר ירטט כאשר אתם לוחצים על מקש.
- **צליל באמצעות הקשת מקשים:** קיבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם לוחצים על מקש.
- **ערכת לימוד:** לימדו כיצד להזין טקסט באמצעות מקלדת Samsung.
- **איפוס הגדרות:** איפוס כל הגדרות מקלדת Samsung לברירת המחדל של המפעל.

האפשרויות הבאות זמינות עבור הזיהוי הקולי של סמסונג:



החיפוש הקולי של סמסונג אינו תומך בעברית.

- **Language:** בחרו בשפה עבור הזיהוי הקולי.
- **Launch S Voice:** הגדירו הפעלה של S Voice בלחיצה פעמיים על לחצן הבית.
- **Use location data:** הגדירו שימוש במידע המיקום עבור כל תוצאת חיפוש קולי.
- **Hide offensive words:** הגדירו הסתרה של מילים פוגעניות בתוצאות החיפוש הקולי.
- **Help:** הצגת מידע אודות יישום S Voice.
- **About:** הצגת נתוני הגירסה.
- **Auto-dial:** הגדירו חיוג אוטומטי של מספר כאשר המכשיר שלכם זיהה את ההזנה שלכם.

- **Auto-start speaker:** הגדירו הפעלה אוטומטית של הרמקול הפנימי בעת חיוג שיחה באמצעות יישום S Voice.
- **Show body of message:** הגדירו להציג את הטקסט של הודעה חדשה שהתקבלה כאשר אתם במצב נהיגה.
- **Wake up command:** הגדירו הפעלה של הזיהוי הקולי כאשר אתם אומרים את פקודת ההפעלה במהלך השימוש ביישום S Voice.
- **Wake up in Samsung unlock:** הגדירו שהמכשיר יזהה את פקודת ההפעלה כאשר המסך נעול.
- **Only listen while charging:** הגדירו הפעלה של זיהוי פקודת ההפעלה רק כאשר המכשיר מחובר למטען.
- **Set wake-up command:** הגדירו את פקודת ההפעלה של יישום S Voice או ביצוע פעולה מסויימת.
- **Check missing events:** הגדירו הצגת שיחות שלא נענו, הודעות או אירועים כאשר אתם מפעילים את יישום S Voice בלחיצה על לחצן הדיבורית.

◀ מהירות מצביע

התאימו את מהירות המצביע עבור עכבר או כדור גלילה שמחוברים למכשיר שלכם.

גיבוי ואיפוס

שנו את הגדרות ניהול ההגדרות והמידע.

- **גבה את הנתונים שלי:** הגדירו גיבוי של ההגדרות ושל נתוני היישומים שלכם לשרת של Google.
- **חשבון גיבוי:** הגדירו או עירכו את חשבון הגיבוי שלכם ב-Google.
- **שחזר אוטומטית:** הגדירו שיחזור אוטומטי של הגדרות ונתוני יישום במקרה של התקנה מחדש של יישום.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפסו את ההגדרות שלכם לערכי ברירת המחדל של היצרן.

- **Home address:** הזינו את כתובת המגורים שלכם לשימוש במידע מיקום ביישום S Voice.
- **Log in to Facebook:** הזינו את פרטי חשבון ה-Facebook שלכם.
- **Log in to Twitter:** הזינו את פרטי חשבון ה-Twitter שלכם.

◀ פלט טקסט לדיבור

- **מנוע TTS מועדף:** הגדירו את מנוע סינתזת הקול. לשינוי הגדרות מנוע הסינתז, בחרו .
- **קצב דיבור:** בחרו במהירות עבור תכונת 'טקסט לדיבור'.
- **האזן לדוגמא:** האזינו לדוגמת הקראת טקסט.
- **מצב נהיגה:** הפעילו את מצב נהיגה עלימנת להגדיר שהמכשיר יספק איזכורים קוליים עבור אירועים.

תחנת עגינה

- **צליל עגינה:** הגדירו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר מחברים או מנתקים אותו מתחנת העגינה השולחנית.
- **מצב פלט שמע:** הגדירו שימוש ברמקול תחנת העגינה כאשר המכשיר שלכם מחובר לתחנת העגינה השולחנית.
- **תצוגת מסך הבית של שולחן העבודה:** הגדירו שהמכשיר יציג את השעון השולחני כאשר המכשיר שלכם מחובר לתחנת העגינה השולחנית.

תאריך ושעה

שנו את הגדרות השליטה על תצוגת השעה והתאריך במכשיר שלכם.

במידה והסוללה תתרוקן לחלוטין או תוצא מהמכשיר, יתאפסו הגדרות התאריך והשעה.



- **תאריך ושעה אוטומטיים:** הגדירו קבלה של נתוני הזמן מהרשת ועדכון אוטומטי של השעה והתאריך.
- **אזור זמן אוטומטי:** הגדירו קבלה של נתוני אזור הזמן מהרשת כאשר אתם עוברים בין אזורי זמן.
- **הגדר תאריך:** קיבעו את התאריך הנוכחי ידנית.
- **הגדר שעה:** קיבעו את השעה הנוכחית ידנית.
- **בחר אזור זמן:** קיבעו את אזור הזמן שלכם.
- **תצוגת 24 שעות:** קיבעו שהשעה תוצג בתבנית של 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך:** בחרו את תבנית התצוגה של התאריך.

שירותי הנגישות הם תכונות מיוחדות המיועדות לבעלי מגבלות גופניות מסוימות. שנו את הגדרות הבאות לשיפור נגישות המכשיר שלכם.

• **סיבוב מסך אוטומטי:** קיבעו שממשק המשתמש מסתובב כאשר מסובבים את המכשיר.

• **אמור סיסמאות:** קיבעו שהמכשיר יקריא סיסמאות המותרות להקראה שהזנתם באתרי אינטרנט עם TalkBack.

• **מענה/סיום שיחה:**

- **מקש למענה:** הגדירו מענה לשיחות בלחיצה על לחצן הבית.

- **ניתוק באמצעות מקש הכיבוי:** הגדירו סיום שיחה בלחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.

• **קיצור דרך לנגישות:** הוסיפו קיצור דרך להגדרות הנגישות בתפריט מהיר אשר מוצג כאשר אתם לוחצים ומחזיקים את לחצן ההפעלה.

• **כיבוי מסך אוטומטי:** בחרו את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי תאורת המסך.

• **TalkBack:** הפעלת TalkBack, אשר מספק משוב קולי.

• **התקן קובצי Script של האינטרנט:** הגדירו שיישומים יתקינו סקריפטים אינטרנטיים עלימנת לשפר את נגישות התכנים שלהם.

• **צבעי נגטיב:** היפכו את צבעי התצוגה לשיפור הצפייה.

• **גודל גופן:** שנו את גודל הגופן ביישומי לוח התכנון, הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר והתזכירים.

• **שמע מונו:** הפעילו שמע מונופוני בעת האזנה באמצעות אוזניות.

• **כיבוי כל הצלילים:** השתקת כל צלילי המכשיר.

- **השהיית הקשה והחזקה:** קיבעו את משך הזיהוי לפעולת לחיצה והחזקה על המסך.

אפשרויות למפתחים

שנו את הגדרות פיתוח היישומים.

- **איתור באגים של USB:** הפעילו את מצב אתור הבאגים בחיבור USB על־מנת לחבר את המכשיר שלכם למחשב באמצעות כבל USB.
- **מזהה התקן של פיתוח:** הציגו את מזהה הפיתוח של המכשיר שלכם.
- **אפשר מיקומים מלאכותיים:** אפשרו שליחת מיקומים ומידע שירות מלאכותיים לשירות מנהל המיקום לצורך בדיקה.
- **סיסמת גיבוי שולחן עבודה:** הגדירו סיסמת הגנה על נתוני הגיבוי שלכם.

- **מצב קפדני מופעל:** הגדירו שמסך המכשיר יהבהב כאשר יישום מבצע פעולה ארוכה.
- **הצג מיקום מצביע:** הגדירו הצגה של הקורדינטות והנתיב של הסמן כאשר אתם נוגעים במסך.
- **הצג נגיעות:** הגדירו הצגה של הסמן כאשר אתם נוגעים במסך.
- **הצג עדכוני מסך:** הגדירו הבהוב של אזורי מסך כאשר הם מתעדכנים.
- **הצג שימוש במעבד:** הגדירו רישום של כל התהליכים הפעילים.
- **כפה עיבוד GPU:** הגדירו שימוש במאיץ חומרה לגרפיקה דו־מימדית לשיפור הביצועיים הגרפיים.
- **רמת הנפשה של חלון:** בחרו את מהירות הפתיחה והסגירה של חלונות צפים.
- **רמת הנפשה של מעבר:** בחרו במהירות למעבר בין מסכים.

- **אל תשאיר פעילות:** הגדירו לסגור יישום פעיל כאשר אתם מפעילים יישום אחר.
- **הגבל תהליכי רקע:** הגדירו הגבלה של מספר התהליכים שיכולים לרוץ ברקע.
- **הצג כל מופעי AMR:** הגדירו שהמכשיר יספק לכם התראה על יישומים שאינם מגיבים שפעילים ברקע.

אודות הטלפון

הציגו מידע על המכשיר שלכם, כמו גדם המכשיר והגירסה.

ניתן להוריד ולהתקין עדכוני קושחה באמצעות שירות  (FOTA) firmware over-the-air. לבדיקה על קיום עדכוני קושחה, בחרו **עדכון תוכנה** ← **עדכן**.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

משקל (עם סוללה)	133 גרם
מידות (מ"מ)	70.6 x 133.6 x 8.6

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	2100 mAh
זמן שיחה	כ-400 דקות
זמן המתנה	כ-400 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה

סוג הסוללה	2100 mAh
מטען נייד	כ-4 שעות

פתרון תקלות

כאשר אתם מפעילים את הטלפון שלכם או במהלך השימוש בטלפון, תתבקשו להזין את אחד מהקודים הבאים:

קוד	נסו זאת עלימנת לפתור את הבעיה:
סיסמה	כאשר תכונת הנעילה של המכשיר פעילה, עליכם להזין את הסיסמה שקבעתם עבור המכשיר.
קוד זיהוי	כאשר אתם משתמשים במכשיר לראשונה או כאשר דרישת ההזנה של קוד הזיהוי (PIN) מופעלת, עליכם להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה-USIM. תוכלו לבטל תכונה זו עלידי שימוש בתפריט נעילת SIM .

קוד	נסו זאת עלימנת לפתור את הבעיה:
נעילת PUK	כרטיס ה-USIM שלכם חסום, לרוב כתוצאה מהזנה שגויה של קוד הזיהוי שלכם (PIN) מספר פעמים. עליכם להזין קוד שחרור חסימה (PUK) שסופק עלידי ספק השירות עם כרטיס ה-USIM.
נעילת PIN2	כאשר אתם נכנסים לתפריט הדורש קוד זיהוי משני (PIN2), עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני שסופק עם כרטיס ה-USIM. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות.

המכשיר שלכם מציג הודעת "שירות לא זמין" או "ללא שירות"

- כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה חלשה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.

המכשיר שלכם נתקע או סובל משגיאות חמורות

במידה והמכשיר שלכם קופא או נתקע, יתכן ויהיה עליכם לסגור יישומים או לאתחל את המכשיר על־מנת להחזירו לשימוש. במידה והמכשיר שלכם נתקע ואינו מגיב, לחצו והחזיקו [⌘] למשך 8-10 שניות. המכשיר יאותחל אוטומטית.

במידה והבעיה אינה נפתרת, בצעו איפוס נתונים לברירת המחדל של היצרן. במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות פרטיות ← איפוס לנתוני יצרן ← אפס טלפון ← מחק הכל**.

שיחות מתנתקות

כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה חלשה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.

- לא ניתן לקבל גישה למספר אפשרויות ללא מנוי. צרו קשר עם ספק השירות שלכם לפרטים נוספים.

חסך המגע מגיב באיטיות או בצורה לא תקינה

במידה ולמכשיר שלכם יש מסך מגע והוא אינו מגיב כראוי, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

- הסירו כל כיסוי הגנה ממסך המגע. כיסויי הגנה עשויים למנוע מהמכשיר שלכם לזהות את ההזנות שביצעתם והם אינם מומלצים למכשירים בעלי מסך מגע.
- וודאו שהידיים שלכם נקיות ויבשות כאשר אתם מקישים על מסך המגע.
- אתחלו את המכשיר שלכם על־מנת לנקות תקלות תוכנה זמניות.
- וודאו שתוכנת המכשיר שלכם מעודכנת לגרסה האחרונה.
- במידה ומסך המגע שרוט או פגום, קחו אותו למרכז שירות הלקוחות.

שיחות יוצאות אינן מתחברות

- וודאו שלחצתם על לחצן החיוג.
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתם מתקשרים.

שיחות נכנסות אינן מתחברות

- וודאו שהטלפון שלכם מופעל.
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם דחיית שיחות עבור מספר הטלפון של השיחה הנכנסת.

שותפכם לשיחה אינו מצליח לשמוע אתכם

- וודאו שאינכם חוסמים את המיקרופון המובנה במכשיר.
- וודאו שהמיקרופון המובנה קרוב לפיכם.

- במידה ואתם משתמשים בדיבורית אישית, וודאו שהיא מחוברת כראוי.

איכות שמע השיחה נמוכה

- וודאו שאינכם חוסמים את האנטנה הפנימית שבתחתית המכשיר.
- כאשר אתם באזור קליטה נמוכה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.

בחיוג מרשימת אנשי הקשר, השיחה אינה מתחברת

- וודאו שמספר הטלפון הנכון שמור ברשימת איש הקשר.
- במידת הצורך, הזינו שוב את מספר הטלפון שנשמר.
- וודאו שלא הגדרתם הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון של איש הקשר.

המכשיר מצפצף וסמל הסוללה מהבהב

עוצמת הסוללה נמוכה. טענו או החליפו את הסוללה עלי־מנת להמשיך להשתמש בטלפון.

הסוללה אינה נטענת כראוי או שהמכשיר שלכם מכבה את עצמו

- ייתכן שקוטבי הסוללה מלוכלכים. נגבו את שני הקטבים המוזהבים במטלית בד רכה ונקיה ונסו שוב לבצע טעינה.
- במידה והסוללה כבר אינה נטענת במלואה, השליכו את הסוללה הישנה בהתאם והחליפו אותה בסוללה חדשה (פנו לרשויות המקומיות לקבלת הוראות על השלכה נכונה).

המכשיר שלכם מתחמם

כאשר אתם עושים שימוש ביישומים שדורשים יותר כוח או משתמשים ביישומים במכשיר למשך זמן ממושך, עשוי

המכשיר שלכם מתחמם. מצב זה הוא רגיל ולא אמורה להיות לו השפעה על אורך חיי המכשיר שלכם וביצועיו.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך הפעלת המצלמה

מכשיר הסמסונג הנייד שלכם חייב מספיק זיכרון פנוי וכוו סוללה עלי־מנת להפעיל את יישום המצלמה. במידה וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך הפעלת המצלמה, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

- טענו את הסוללה או החליפו אותה בסוללה טעונה במלואה.
 - פנו מקום בזיכרון עליידי העברת קבצים למחשב או מחיקת קבצים מהמכשיר.
 - אתחלו את המכשיר.
- במידה ואתם עדיין חווים בעיות עם יישום המצלמה אחרי שניסיתם את שלושת העצות הללו, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

- פנו מקום בזיכרון עלידי העברת קבצים למחשב או מחיקת קבצים מהמכשיר.
- וודאו שקובץ המוסיקה אינו מוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטלי (DRM). במידה והקובץ מוגן DRM, וודאו שברשותכם הרישיון או המפתח המתאים להשמעת הקובץ.
- וודאו שהמכשיר שלכם תומך בסוג הקובץ.

לא ניתן לאתר התקן Bluetooth אחר

- וודאו שהתקן ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר שלכם.
- וודאו שהתקן ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר שאליו אתם מבקשים להתחבר.
- וודאו שהמכשיר שלכם ומכשיר ה-Bluetooth האחר נמצאים בתחום הטווח המירבי של תקשורת Bluetooth (10 מטרים/30 רגל).

הודעת שגיאה מוצגת במהלך הפעלת רדיו FM

יישום רדיו FM במכשיר הסמסונג הנייד שלכם משתמש בכבל האוזניות כאנטנה. ללא אוזניות מחוברות, רדיו FM אינו יכול לקלוט תחנות רדיו. עלימנת להשתמש ברדיו FM, וודאו תחילה שהאוזניות מחוברות כראוי. בשלב הבא, סירקו ושימרו תחנות רדיו זמינות.

במידה ואחרי ביצוע שלבים אלו עדיין אינכם יכולים להשתמש ברדיו FM, נסו לגשת לתחנת הרדיו המבוקשת ממקלט רדיו אחר. במידה והצלחתם לשמוע את תחנת הרדיו באמצעות מקלט אחר, יתכן והמכשיר שלכם זקוק לתיקון. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך פתיחת קובץ מוסיקה

מספר קבצי מוסיקה לא ינוגנו על מכשיר הסמסונג שלכם ממגוון סיבות. במידה וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך פתיחת קובץ מוסיקה במכשיר, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

במידה והעצות הללו אינן פותרות את הבעיה, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

לא נוצר חיבור כאשר אתם מחברים את המכשיר למחשב

- וודאו שכבל הנתונים שבו אתם משתמשים תואם למכשיר שלכם.
- וודאו שהדרייברים (Drivers) המתאימים מותקנים במחשב שלכם ומעודכנים.

הנחיות בטיחות

למניעת פציעה ונזקים לעצמכם, לאחרים או למכשיר, קיראו את כל המידע שלהלן לפני השימוש במכשיר שלכם.

אזהרה: למניעת התחשמלות, שריפה ופיצוץ

אל תשתמשו בכבלי חשמל או תקעים פגומים, או בשקעי חשמל משוחררים

אל תגעו במכשיר שלכם או בכבל החשמל בידיים רטובות

אל תכופפו או תפגמו בכבל החשמל

אל תשתמשו במכשיר שלכם במהלך טעינה ואל תנתקו את המטען עלידי משיכת הכבל

אל תגרמו לקצר במטען או בסוללה

אל תפילו או תגרמו לחבטה במטען או בסוללה

אל תטענו את הסוללה באמצעות מטענים שאינם מאושרים עלידי היצרן

אל תשתמשו במכשיר שלכם במהלך סופת רעמים
המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי וסכנת ההתחשמלות גדלה.

אל תטפלו בסוללת ליטיום איון (Li-Ion) פגומה או דולפת להשלכה בטוחה של סוללות הליטיום-איון שלכם, צרו קשר עם מרכז השירות המורשה הקרוב אליכם.

טפלו והשליכו סוללות ומטענים בזהירות

- השתמשו רק בסוללות ובמטענים המאושרים עלידי סמסונג ונועדו במיוחד למכשיר שלכם. סוללות ומטענים שאינם תואמים עשויים לגרום לפציעה חמורה או לנזק למכשיר שלכם.

- מינעו מהסוללות מלבוא במגע עם עצמים מתכתיים, דבר שעשוי ליצור חיבור בין הקטבים החיובי והשלילי של הסוללות שלכם ולגרום נזק זמני או קבוע לסוללה.
- לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

אזהרה: בעת שימוש במכשיר שלכם באזורים מוגבלים, מלאו אחר כל האזהרות ותקנות הבטיחות

כבו את המכשיר שלכם במקום שהשימוש בו אסור צייתו לכל התקנות אשר מגבילות את השימוש במכשירים ניידיים באזור מסויים.

אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת מכשירים אלקטרוניים אחרים

מרבית המכשירים האלקטרוניים עושים שימוש באותות תדר רדיו. המכשיר שלכם עלול לגרום הפרעה למכשירים אלקטרוניים אחרים.

- לעולם אל תשרפו סוללות או מכשירים. מלאו אחר כל התקנות המקומיות בהשלכת סוללות ומכשירים משומשים.
- לעולם אל תניחו סוללות או מכשירים על מכשירי חימום, כמו תנורי מיקרוגל, תנורי אפייה, או תנורי חימום. חימום יתר עשוי לגרום לסוללות להתפוצץ.
- לעולם אל תרסקו או תנקבו את הסוללה. המנעו מלחשוף את הסוללה ללחצים חיצוניים גבוהים, אשר עשויים לגרום לקצר פנימי ולהתחממות יתר.

הגנו על המכשיר, הסוללות והמטענים מפני פגיעה

- המנעו מלחשוף את המכשיר שלכם והסוללות לטמפרטורות נמוכות מידי או גבוהות מידי.
- טמפרטורות קיצוניות עשויות לגרום עיוותים למכשיר ולצמצם את קיבולת הטעינה ואורך החיים של המכשיר שלכם ושל הסוללות.

אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת קוצב־לב

- במידת האפשר, המנעו מלהשתמש במכשיר שלכם בטווח של 15 ס"מ מקוצב־לב, מכיוון שהמכשיר שלכם יכול לגרום הפרעה לקוצב־הלב.
- במידה ואתם חייבים להשתמש במכשיר שלכם, החזיקו אותו במרחק של לפחות 15 ס"מ מקוצב־הלב.
- עלימנת להקטין את הסיכוי להפרעה לקוצב־הלב, השתמשו במכשיר שלכם בצידו המנוגד של גופכם מקוצב־הלב.

אל תשתמשו במכשיר בבית חולים או בקרבת ציוד רפואי שיכולה להגרם לו הפרעה מגלי רדיו

במידה ובאופן אישי אתם משתמשים בציוד רפואי, צרו קשר עם יצרן הציוד עלימנת לוודא את בטיחות הציוד שלכם מגלי רדיו.

במידה ואתם משתמשים במכשיר שמיעה, צרו קשר עם היצרן לקבלת מידע על הפרעות גלי רדיו

כמה מכשירי שמיעה עלולים להיות מופרעים עלידי גלי הרדיו של המכשיר שלכם. צרו קשר עם היצרן עלימנת לוודא את בטיחותו של מכשיר השמיעה שלכם.

כבו את הטלפון בסביבה שקיימת בה סכנת פיצוץ

- במקום להסיר את הסוללה, כבו את המכשיר שלכם בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ.
- הקפידו לציית לתקנות, להוראות ולשילוט בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ.
- אל תשמשו במכשיר שלכם בנקודות תידלוק (תחנות דלק), בקרבת דלקים או כימיקלים, ובאזורים שבהם מתבצעים פיצוצים.
- אל תאחסנו או תשאו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא איחסון עם המכשיר, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

כבו את המכשיר שלכם כאשר אתם במטוס

השימוש במכשיר שלכם בתוך מטוס מנוגד לחוק. המכשיר שלכם עשוי לגרום הפרעה למכשירי הניווט האלקטרוניים של המטוס.

מכשירים אלקטרוניים ברכב עשויים שלא לפעול כראוי כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכם

מכשירים אלקטרוניים ברכב שלכם עשויים שלא לפעול כראוי כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכם. למידע נוסף, צרו קשר עם היצרן.

צייתו לכל האזהרות ותקנות הבטיחות בנושא שימוש במכשירים ניידים במהלך נהיגה

במהלך נהיגה, האחריות הראשונה שמוטלת עליכם היא תפעול בטוח של הרכב. לעולם אל תשתמשו במכשיר הסלולרי שלכם במהלך נהיגה, במידה והדבר אסור עליפי

החוק. לבטיחותכם ולבטיחותם של אחרים, נהגו בשיקול דעת וזיכרו את העצות הבאות:

- השתמשו במכשירי דיבורית.
- לימדו להכיר את המכשיר שלכם ואת תכונות הנוחות שלו, כמו חיוג מהיר וחיוג חוזר. תכונות אלה יסייעו לכם לצמצם את הזמן הדרוש לחיוג או קבלת שיחות במכשיר הנייד שלכם.
- מקמו את המכשיר בטווח השגה. אפשרו גישה אל המכשיר האלחוטי שלכם מבלי להסיר את עיניכם מהדרך. במידה ואתם מקבלים שיחה נכנסת במועד שאינו נוח, אפשרו לתא הקולי לענות עליה עבורכם.
- יידעו את האדם שעימו אתם משוחחים שאתם נוהגים. השוו שיחות בעומסי תנועה או בתנאי מזג אוויר מסוכנים. גשם, בוך, שלג, קרח ועומסי תנועה יכולים להיות מסוכנים.
- אל תרשמו הודעות או תחפשו מספרי טלפון. דפדפון ברשימת מטלות או בספר הטלפונים שלכם יסיח את דעתכם מהאחריות הראשונה שלכם לנהוג בביטחה.

טיפול ושימוש נאות במכשיר הנייד שלכם

- שימרו את המכשיר שלכם יבש
- לחות וכל סוגי הנוזלים עשויים להזיק לחלקי מכשיר או מעגלים אלקטרוניים.
- כאשר הוא רטוב, הוציאו את הסוללה מבלי להפעיל את המכשיר שלכם. יבשו את המכשיר שלכם באמצעות מגבת והביאו אותו למרכז השירות.
- נוזלים ישנו את צבע התווית שמספקת חיווי על נזקי מים בתוך המכשיר. נזקי מים למכשיר שלכם עשויים להוות הפרה של אחריות היצרן.

אל תשתמשו או תאחסנו את המכשיר שלכם באזורים מאובקים או מלוכלכים

אבק יכול לגרום למכשיר שלכם שלא לפעול ראוי.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בשיפועים
במידה והמכשיר שלכם נופל, עלול להגרם לו נזק.

- חייגו בהיגיון והשתלבו בתנועה. חייגו את השיחה כאשר אינכם בתנועה או לפני הכניסה לתנועה. נסו לתכנן שיחות כאשר המכונית שלכם נייחת. במידה ועליכם לחייג שיחה, חייגו רק כמה מספרים, בידקו את הדרך ואת המראות שלכם, ולאחר מכן המשיכו.
- השתמשו במכשיר שלכם לצורך חיוג לעזרה. חייגו למספר החירום המקומי במקרה של שריפה, תאונת דרכים, או מקרי חירום רפואיים.
- השתמשו במכשיר שלכם עלימנת לסייע לאחרים במקרי חירום. במידה ואתם רואים תאונת דרכים, פשע במהלך התרחשותו, או מקרה חירום חמור שבו בקיים סיכון לחיי אדם, חייגו למספר החירום המקומי.
- במידת הצורך, חייגו למוקד סיוע בדרכים או למספר סיוע שלא בחירום. במידה ואתם רואים רכב תקוע שאינו מהווה כל סיכון, שילוט דרכים שבור, תאונת דרכים קלה ללא נפגעים, או רכב גנוב, חייגו למוקד סיוע בדרכים או מספר טלפון אחר לסיוע שאינו בחירום.

**אל תאחסנו את המכשיר באזורים חמים או קרים.
השתמשו במכשיר שלכם בין 20°C- ל-40°C**

- המכשיר שלכם עלול להתפוצץ במידה ויושאר בתוך רכב סגור, מכיוון שהטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע עד ל-80°C.
- אל תחשפו את המכשיר שלכם לאור שמש ישיר לפרקי זמן ארוכים (כמו על לוח המכוונים של הרכב).
- אחסנו את הסוללה ב-0°C עד 40°C.

**אל תאחסנו את המכשיר שלכם עם עצמים מתכתיים
כמו מטבעות, מפתחות ומחרוזות**

- המכשיר שלכם עלול להתעוות או שלא לפעול כראוי.
- במידה וקטבי הסוללה באים במגע עם עצמים מתכתיים, הדבר עלול לגרום לשריפה.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת שדות מגנטיים

- המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי או שטעינת הסוללה תפרק כתוצאה מהחשיפה לשדות מגנטיים.
- כרטיסים מגנטיים, כולל כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוג, כרטיסי מעבר ואשרות עליה עשויים להנזק כתוצאה משדות מגנטיים.
- אל תשתמשו בתיקי נשיאה או אביזרים בעלי סגרים מגנטיים או תאפשרו למכשיר שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים למשכי זמן ארוכים.

**אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת או בתוך תנורי
חימום, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול חם, או מיכלי לחץ
גבוה**

- הסוללה עלולה לדלוף.
- המכשיר שלכם עלול להתחמם ולגרום לשריפה.

אל תפילו את המכשיר או תגרמו לו להחבט

- מסך המכשיר שלכם עלול להנזק.
- במידה ויתקפל או יתעוות, המכשיר שלכם עשוי להנזק או שחלקים ממנו לא יפעלו כראוי.

אל תשתמשו במבזק בקרבת עיניהם של אנשים וחיות
שימוש במבזק בקרבת העיניים עשוי לגרום לאבדן זמני של הראיה או נזק לעיניים.

הבטיחו אורך חיים מירבי של הסוללה והמטען

- המנעו מלטעון סוללות למשך יותר משבוע, מכיוון שטעינת יתר עשויה לקצר את חיי הסוללה.
- במהלך הזמן, ייפרקו סוללות שאינן בשימוש ויהיה צורך לטעון אותן מחדש לפני השימוש.
- נתקו את המטען ממקור המתח כאשר הוא אינו בשימוש.
- השתמשו בסוללות אך ורק למטרה שלה נועדו.

השתמשו בסוללות, מטענים, אביזרים ופריטים מסופקים המאושרים עלידי היצרן

- שימוש בסוללות או מטענים כלליים עשוי לקצר את חיי המכשיר שלכם או לגרום לגרום למכשיר שלא לפעול כיאות.
- סמסונג אינה נושאת באחריות לבטיחותו של המשתמש בעת שימוש באביזרים או פריטים מסופקים שאינם מסופקים עלידי סמסונג.

בעת דיבור במכשיר:

- החזיקו את המכשיר ישר, כפי שמחזיקים טלפון רגיל.
- דברו ישירות לתוך המיקרופון.
- המנעו ממגע עם האנטנה הפנימית של המכשיר שלכם. נגיעה באנטנה עשויה לפגוע באיכות השיחה או לגרום למכשיר לשדר בעוצמת גלי רדיו גבוהה יותר מהנדרש.
- החזיקו את המכשיר באחיזה רפויה, לחצו על המקשים בקלילות, השתמשו בתכונות מיוחדות שמצמצמות את

אל תישאו את המכשיר שלכם בכיסכם האחורי או סביב המותניים

אתם עלולים להפצע או לגרום נזק למכשיר במידה ותיפלו.

אל תפרקו, תשנו, או תתקנו את המכשיר

- כל שינוי או עדכון של המכשיר שלכם עשוי להפר את אחריות היצרן. לקבלת שירות, קחו את המכשיר שלכם למרכז השירות של ספק השירות שלכם.
- אל תפרקו או תנקבו את הסוללה, דבר זה עשוי לגרום לפיצוץ או שריפה.

אל תצבעו את המכשיר שלכם או תדביקו עליו מדבקות

צבע ומדבקות עשויים לחסום חלקים נעים ולמנוע פעולה נכונה. במידה ואתם אלרגיים לצבע או לחלקי המתכת של המוצר, אתם עלולים לסבול מגירודים, אקזמה, או התנפחות של העור. במקרה כזה, הפסיקו להשתמש במוצר והיוועצו ברופא שלכם.

מספר המקשים שיהיה עליכם ללחוץ (כמו תבניות וטקסט חזוי), ובצעו הפסקות מידי פעם.

הגנו על השמיעה שלכם

- חשיפה ארוכה לעוצמות קול גבוהות עשויה לגרום לנזקי שמיעה.
- חשיפה לעוצמות קול גבוהות במהלך נהיגה עשויה להסיח את דעתכם ולגרום לתאונה.
- הקפידו להחליש את עוצמת השמע לפני חיבור האוזניות למקור שמע ולהשתמש בקביעת העוצמה הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה לשיחות או מוסיקה.



נהגו בזהירות כאשר אתם משתמשים במכשיר בזמן הליכה או תנועה

הקפידו להיות ערים למתרחש סביבכם עלי־מנת שלא לפצוע את עצמכם או אחרים.

בעת ניקוי המכשיר שלכם:

- נגבו את המכשיר או המטען שלכם באמצעות מגבת.
- נקו את קוטבי הסוללה באמצעות כדור כותנה או מגבת.
- אל תשתמשו בחומרים כימיים או תמיסות ניקוי.

אל תשתמשו בטלפון כאשר המסך סדוק או שבור

זכוכית או פלסטיק שבורים עשויים לפצוע את ידיכם או פניכם. הביאו את הטלפון למרכז שירות של סמסונג עלי־מנת לטפל בו.

אל תשתמשו במכשיר לשימוש אחר מזה שיועד לו

המנעו מלהפריע לאחרים כאשר אתם משתמשים במכשיר בציבור

אל תאפשרו לילדים להשתמש במכשיר

המכשיר שלכם אינו צעצוע. אל תאפשרו לילדים לשחק בו מכיוון שהם יכולים לפגוע בעצמם ובאחרים, לגרום נזק למכשיר, או לחייג שיחה שתעלה את החיוב שלכם.

הקפידו על התקנה נאותה של מכשירים ניידים וציוד נלווה

- וודאו שטלפונים ניידים או כל ציוד נלווה שהותקנו ברכב שלכם הורכבו באופן בטוח.
- המנעו מלהציב את הטלפון שלכם והאביזרים בסמוך או בתחום ההתנפחות של כריות אוויר. ציוד אלחוטי שלא הותקן כיאות יכול לגרום לפגיעה חמורה כתוצאה מהתנפחותן המהירה של כריות האוויר.

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפון שלכם

טיפול שיבוצע בטלפון שלכם עלידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות היצרן.

טפלו בכרטיסי SIM וכרטיסי זיכרון בזהירות

- אל תסירו כרטיס כאשר הטלפון מבצע העברה או גישה למידע שבו, מצב שעשוי להביא לאבדן מידע, ו/או נזק לכרטיס או לטלפון.

להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרים. היצרן אינו אחראי לכל עניין של חוקיות שיתעורר כתוצאה משימוש לא חוקי של המשתמש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים.

מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

הטלפון שלכם עומד בתקני האיחוד האירופי (EU) שמגבילים את רמת החשיפה של בני־אדם לקרינת גלי־רדיו (RF) הנפלטת על־ידי ציוד רדיו ותקשורת. תקנים אלו מונעים את מכירתם של טלפונים ניידים אשר חורגים מרמת החשיפה המירבית (המוכרת כ-SAR IX, Specific Absorption Rate) של 2.0 וואט לקילוגרם.

הצהרת התאימות המצורפת לטלפון זה ממחישה את עמידתו של הטלפון שלכם להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומסופי תקשורת טלפונית (R&TTE). למידע נוסף על ערך ה-SAR ותקני האיחוד האירופי הנוגעים בדבר, בקרו באתר האינטרנט של טלפונים ניידים מתוצרת סמסונג.

- הגנו על הכרטיסים מפני זרם חשמלי גבוה, חשמל סטטי, והפרעות אלקטרוניות ממכשירים אחרים.
- אל תגעו במגעים המוזהבים באצבעות חשופות או עם עצמים מתכתיים. במידה והם מלוכלכים, נגבו את הכרטיס באמצעות מטלית רכה.

וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן שלא ניתן יהיה לבצע שיחות חירום מהטלפון שלכם באזורים או מצבים מסויימים. לפני שאתם יוצאים לנוע באזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חלופית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

הקפידו לגבות מידע חשוב

סמסונג אינה אחראית לאבדן מידע.

אל תפיצו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים

אל תפיצו לאחרים חומרים שהקלטתם המוגנים בזכויות יוצרים ללא רשותם של בעלי התכנים. פעולה זו עשויה

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרים מסוכנים (RoHS).

השלכה נכונה של סוללות במוצר זה

(ישישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות החזרת סוללות.)

סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מציין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך 2006/66 EC. במידה והשמדת הסוללות לא תתבצע כיאות, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני אדם או לסביבה.



השלכה נכונה של מוצר זה

(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(ישישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף ניפרדות) סימון זה המוצג על המוצר, אביזרים או ספרות, מציין כי אין להשליך את המוצר והאביזרים האלקטרוניים שלו (כמו מטען, אוזניות, כבל USB) עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים.



למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני אדם כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, נא הפרידו מוצר זה מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותו בהתאם לקידום השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם לביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה.

להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.

הצהרה על הסרת אחריות

מספר תכנים ושירותים שנגישים באמצעות מכשיר זה שייכים לספקי צד שלישי והינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר על ידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, להשתמש לצורך עבודה שלא ברישיון, לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

"תכני צד שלישי ושירותים מסופקים "כפי שהם". סמסונג אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים המסופקים כך, בין אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא.

סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. סמסונג אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, דייקנותו, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה, ובשום מקרה, כולל רשלנות, לא תשא סמסונג באחריות, בין אם בחוזה או כתוצאה מגרימת עוולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי דין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות עלידכם או כל צד שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה."

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן. תכנים ושירותים

מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין לסמסונג כל שליטה עליהם. מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות זו, סמסונג מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה. סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.

מפתח ערכים

אינטרנט 98.

ראה גם דפדפן אינטרנט

אנשי קשר

הגדרה 89

הגדרת כרטיס האיש 90

הגדרת מספר חיוג מהיר 90

הגדרת קבוצות 90

העתקה 91

חיפוש 89

ייבוא 91

ייצוא 91

בהירות מסך 38

גלריה

הצגת תמונה 79

צפייה בסרטון וידאו 81

דואר אלקטרוני

הגדרת חשבון 61

קריאה 62

שליחה 61

דפדפן אינטרנט

גלישה 98

הגדרת סימניות 100

הצגת עמודים מועדפים 102

הגדרות

Bluetooth 136

Wi-Fi 136

אבטחה 144

אחסון 143

אפשרויות למפתחים 153

גיבוי ואיפוס 150

חיישני תנועה 142

חיסכון בסוללה 143

חשבונות וסינכרון 144

טפט 141

מיקום ואבטחה 144

מנהל יישומים 143

נגישות 152

נורית חיווי 141

סוללה 143

צלילים 139

שימוש בנתונים 136

שפה ומקלדת 147

תאריך ושעה 151

תחנת עגינה 151

תצוגה 140

הודעות

הגדרת חשבון דואר

אלקטרוני 61

חיוג לתא קולי 59

שליחת הודעת דואר

אלקטרוני 59

שליחת הודעת טקסט 57

שליחת הודעת

מולטימדיה 58

הודעות טקסט

הצגה 58

שליחה 57

הודעת מולטימדיה

הצגה 58

שליחה 58

מסך המגע
נעילה 29
שימוש 24
מסך התפריט
גישה 34
סידור יישומים 35
מפות 103
חיפוש מקום 103
קבלת הכוונה 104
מצב טיסה 23
מצב מספרי חיוג קבועים
(FDN) 51
מצלמה
הקלטת סרטון וידאו 72
התאמת הגדרות
המצלמה 70
התאמת הגדרות מצלמת
הוידאו 74

מונה ספירה לאחר.
ראה טיימר
מוסיקה.
ראה גן מוסיקה
מחשבון 127
מכשיר
הגדרות 136
הפעלה או כיבוי 23
התאמה אישית 37
לחצנים 15
סמלי חיווי 30
מסך הבית
הוספת ווידג'ט 33
הוספת מקטעים 33
הוספת פריטים 32
הסרת מקטעים 33
הסרת פריטים 32
לוח ההתראות 31

טיימר 129
יומני שיחות 53
יישומים
אחרונים 36
הורדה 35
הסרה 36
ניהול 36
סידור 35
כרטיס USIM
התקנה 16
נעילה 41
כרטיס זיכרון
איתחול 22
הכנסה 21
הסרה 22
לוח שנה
הגדרת אירועים 92
הצגת אירועים 93

הזנת מלל 41
הקבצים שלי 131
התראות
הגדרה 127
הפסקה 128
וידאו.
ראה גן וידאו
חיבורי USB 110
חיבורי VPN
הגדרה 125
התחברות 126
חיבורים
DLNA 116
חיבור למחשב
חיבור באמצעות Samsung
Kies 110
חיבור באמצעות Windows
Media Player 111

צילום תמונה 66

נגן וידאו 81

נגן מוסיקה

הוספת קבצים 82

השמעת מוסיקה 82

יצירת רשימת השמעה 84

ניווט 105

נעילה בקוד זיהוי אישי 41

סוללה

התקנה 16

טעינה 18

ספר טלפונים.

ראה אנשי קשר

סרטוני וידאו

הקלטה 72

צפייה 81

פניית שיחה 52

פקודות קוליות 135

פרופיל שקט 37

פתיחת האריזה 12

קישוריות

Bluetooth 121

רשת אלחוטית (WLAN) 112

רדיו

האזנה 85

שמירת תחנת רדיו 87

רשת אלחוטית

איתור והתחברות 112

הוספה ידנית 112

הפעלה 112

שיחה

אפשרויות במהלך שיחה 48

דחייה 47

דחייה אוטומטית 50

דיבורית אישית 47

הגבלה 52

הפנייה 52

חיוג 46

חיוג מספר טלפון

בינלאומי 47

ממתינה 53

מענה 47

שלא נענתה 50

שיחה ממתינה.

ראה שיחה: ממתינה

שעון עולמי 128

שעון־עצר 128

תא קולי 59

תזכורת קולית

הקלטה 96

השמעה 96

תזכיר

הגדרה 94

הצגה 95

תמונות

הצגה 79

צילום 66

AllShare 116

Bluetooth

איתור וצימוד להתקנים 122

הפעלה 122

קבלת מידע 123

שליחת מידע 122

Gmail 59

Google Maps.

ראה חפות

Google Search.

ראה חיפוש Google

Google Talk 63

GPS 123

Latitude 102

Places 105

107 Samsung Apps

110 Samsung Kies

.Voice Search

ראה חיפוש קולי

.Voice Translator

ראה מתרגם קולי

111 Windows Media Player

YouTube

טעינת סרטוני וידאו 108

צפייה בסרטוני וידאו 108

התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בשל שינויים
ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית.
Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקילקס
קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע
ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור
בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקילקס קורפוריישן.

 הינו סימן מסחרי רשום של Samsung Electronics.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט: <http://www.samsungmobile.co.il>
נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת מבית סקילקס קורפוריישן בע"מ.

